



Cisco TelePresence
SX10
SX20
CE8.0



Benutzer- handbuch

D1509705 Benutzerhandbuch
Cisco TelePresence SX10, SX20
Produziert im November 2015 für CE8.0
Gesamter Inhalt © 2014-2015
Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Inhalt dieses Handbuchs

Einführung in Videokonferenzen

Bewährte Verfahren	4
Der Bildschirm und die Fernbedienung	5

Videogespräche

Anruf aus Kontaktliste tätigen	7
Bearbeiten Sie den Status den Kontraktlisteneintrags und tätigen Sie den Anruf	8
Anruf unter Verwendung des Namens, der Nummer oder der Videoadresse.....	9
Anruf empfangen	10
Das Layout des Bildschirms ändern	11
DND aktivieren	12
Standby aktivieren.....	13

Intelligent Proximity

Intelligent Proximity	15
-----------------------------	----

Inhalt freigeben

Präsentation starten und beenden	17
--	----

Geplante Konferenzen

Konferenzliste anzeigen	19
-------------------------------	----

Kontakte

Einen Favoriten hinzufügen (außerhalb eines Anrufs).....	21
Einen Favoriten hinzufügen (in einem Anruf)	22

Kamera

Anzeigen der Kameraeinstellungen.....	24
Ändern der Position von einem Bild-im-Bild	25
Steuerung der Kamera der Gegenstelle.....	26

Einstellungen

Zugriff auf die Einstellungen.....	28
------------------------------------	----

Alle Einträge im Inhaltsverzeichnis sind Hyperlinks, auf die Sie klicken können, um zum entsprechenden Thema zu gelangen.

Sie können auch zwischen den Kapiteln wechseln, indem Sie auf eines der Symbole in der Seitenleiste klicken.



Einführung in Videokonferenzen

D1509705 Benutzerhandbuch
Cisco TelePresence SX10, SX20
Produziert im November 2015 für CE8.0
Gesamter Inhalt © 2014-2015
Cisco Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Bewährte Verfahren



Eine Videokonferenz ermöglicht eine weltweite direkte Kommunikation von Angesicht zu Angesicht. Denken Sie dabei immer daran, dass es sich auch bei einer Videokonferenz um eine geschäftliche Besprechung handelt, d. h. Etikette und Kleiderordnung sind auch hier einzuhalten.

Allgemein

- Es empfiehlt sich, auf dem Gerät die *automatische Anrufannahme* zu aktivieren, das Mikrofon jedoch aus Diskretionsgründen stummzuschalten.
- Vergessen Sie nicht, sich mit der Verwendung des Videosystems vertraut zu machen.

Im Konferenzraum

- Stellen Sie sicher, dass sich nichts vor dem Mikrofon befindet.
- Geräuschquellen wie Computer müssen immer genügend Abstand zum Mikrofon des Geräts aufweisen. Geräusche aus solchen Quellen werden von den anderen Konferenzteilnehmern oftmals als unverhältnismäßig laut empfunden.
- Achten Sie darauf, was die Konferenzteilnehmer am anderen Ende der Leitung von den Vorgängen in Ihrem Rücken mitbekommen. Wenn die Kamera den Flur außerhalb Ihres Büros einfängt, können vorbeilaufende Mitarbeiter ablenkend wirken. Dies gilt auch für auffällige Vorhänge, insbesondere wenn diese Vorhänge aufgrund der Luftzirkulation ständig in Bewegung sind.
- Wenn Sie Inhalt freigeben, verwendet das System zwei Videostreams, die jeweils die Präsentation und den Vortragenden anzeigen. Bei kleineren Systemen müssen Sie sich möglicherweise zwischen der Anzeige der Präsentation und des Vortragenden zu entscheiden.
- Zwei Videos erfordern einige Aufmerksamkeit. Einige Systeme geben zwei Videos nebeneinander wieder, wobei eine Hälfte des Bildschirms die Präsentation und die andere Hälfte des Bildschirms den Vortragenden anzeigt. Um zu verhindern, dass es aussieht, als ob Sie mit dem Rücken zur Präsentation sitzen, schauen Sie direkt in die Kamera.


Der Bildschirm und die Fernbedienung



Zugriff auf den *Standby-Modus*, die *Systeminformationen* und die *DND-Funktion* (Bitte nicht stören)

Zugriff auf das Menü *Kamerasteuerung*


Dieses Symbol zeigt an, dass *Proximity* für das System aktiviert wurde



Verwenden Sie diese Option, um Anrufe zu tätigen

Verwenden Sie diese Option, um Inhalt freizugeben

Lautstärkeregelung und Vergrößern/Verkleinern



OK/Eingabe

Feldauswahl/
Cursor-Tasten

Einen Schritt
zurückgehen

Anruf tätigen/
Eingehenden Anruf
annehmen

Tastenfeld

Mikrofon aus/ein

Eingehenden Anruf
ablehnen/Anruf
beenden/Zurück
zum Startbildschirm
(externe Anrufe)

Tipps zur Verwendung

Verwenden Sie die **Cursor**-Elemente, um auf dem Bildschirm zu navigieren, und drücken Sie **OK/Eingabe**, um das ausgewählte Menüfeld zu öffnen.

Verwenden Sie die **Abbrechen**-Taste, um ein Menü zu schließen (und zum *Startbildschirm* zurückzukehren) und alle Änderungen zu verwerfen.

Verwenden Sie die **Zurück**-Taste, um einen Schritt zurückzugehen.

Wenn *DND* aktiviert ist, sind Ruftöne deaktiviert und eingehende Anrufe werden als verpasste Anrufe angezeigt. Sie können jedoch beliebig viele Anrufe tätigen.


Der standardmäßige Timeout für *Bitte nicht stören* beträgt 60 Minuten (anschließend kehrt das System wieder zum normalen Betrieb zurück). Diese Einstellung wurde jedoch möglicherweise von Ihrem Videosupport-Team geändert.




Video- gespräche

Anruf tätigen


Anruf aus Kontaktliste tätigen




Stellen Sie sicher, dass **Anruf** ausgewählt ist, und drücken Sie **OK** oder die grüne **Anruf**-Taste auf der Fernbedienung.



Mit den **Cursor**-Tasten können Sie zwischen den *Favoriten*, der *Anrufliste* und dem *Verzeichnis* wechseln und anschließend in einer der Listen navigieren.



Nachdem Sie einen Eintrag gefunden haben, drücken Sie **OK**, um das Menü *Anruf* zu öffnen.



Drücken Sie die grüne **Anruf**-Taste oder **OK**, um den Anruf zu tätigen.



Drücken Sie die rote **Anruf beenden**-Taste auf der Fernbedienung oder verwenden Sie die **Cursor**-Tasten, um *Beenden/End* auszuwählen, und drücken Sie **OK**, um den Anruf abzubrechen.

Info zur Kontaktliste

Die Kontaktliste besteht aus drei Teilen:

Favoriten. Diese Kontakte wurden von Ihnen hinzugefügt. Diese Einträge sind normalerweise Personen, die Sie häufig anrufen oder anderweitig schnell kontaktieren müssen.


Das **Verzeichnis** ist normalerweise ein Firmenverzeichnis, das vom Videosupport-Team auf Ihrem System installiert wird.

In der **Anrufliste** werden ausgehende, eingehende und verpasste Anrufe aufgeführt.


Folgende Optionen sind verfügbar:

- Sie können einen Namen, eine Nummer oder eine IP-Adresse eingeben, um alle Listen zu durchsuchen.
- Sie können auf eine Registerkarte tippen und durch die Liste blättern oder einen Namen bzw. eine Nummer eingeben. Ihre Suche wird auf diese bestimmte Liste beschränkt.
- Sie können den Eintrag zur Liste der *Favoriten* hinzufügen und bearbeiten, bevor Sie einen Anruf tätigen und/oder die Anrufrate ändern (die Bandbreite für den Anruf).


Bearbeiten Sie den Status den Kontraktlisteneintrags und tätigen Sie den Anruf




Stellen Sie sicher, dass **Anruf** ausgewählt ist, und drücken Sie **OK** oder die grüne **Anruf**-Taste.




Mit den **Cursor**-Tasten können Sie zwischen den *Favoriten*, der *Anrufliste* und dem *Verzeichnis* wechseln und anschließend in einer der Listen navigieren.



Nachdem Sie einen Eintrag gefunden haben, drücken Sie **OK**, um das Menü *Anruf* zu öffnen.



Bewegen Sie den Cursor mit den **Cursor**-Tasten nach unten, wählen Sie die Schaltfläche *Mehr aus (***)* und drücken Sie **OK**.



Sie können den Cursor mit den **Cursor**-Tasten bewegen, um eine der verfügbaren Optionen auszuwählen. Drücken Sie **OK** zum Eingeben.

Drücken Sie die grüne **Anruf**-Taste, um den Anruf zu tätigen.


Info zum Bearbeiten von Einträgen

Möglicherweise müssen Sie einen Eintrag in einer *Kontaktliste* bearbeiten, bevor Sie den Anruf tätigen. Außerdem müssen Sie möglicherweise ein Präfix oder ein Suffix hinzufügen oder den Eintrag anderweitig ändern.

Diese Optionen ermöglichen Ihnen, die *Anrufrate* (die Bandbreite für den Anruf, der als *Benutzerdefinierter Anruf* bezeichnet wird) zu ändern und den aktuellen Eintrag als *Favorit* hinzuzufügen.


Anruf unter Verwendung des Namens, der Nummer oder der Videoadresse

1




Stellen Sie sicher, dass **Anruf** ausgewählt ist, und drücken Sie **OK** oder die grüne **Anruf**-Taste.

2



Verwenden Sie die **Cursor**-Tasten, um das Feld *Suchen oder Wählen* auszuwählen.


3



Um Zahlen einzugeben, drücken Sie die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung.

Um die virtuelle Tastatur zu öffnen, navigieren Sie mit der linken **Cursor**-Taste zum Feld **123**. Sie können nun zu den Zeichen auf der Tastatur navigieren. Drücken Sie **OK**, um ein Zeichen auszuwählen.

4



Wenn Sie mit der Eingabe beginnen, wird die grüne **Anruf**-Taste angezeigt, mit der Sie den Anruf jederzeit initiieren können.

Während der Eingabe werden passende Einträge angezeigt. Es wird ebenfalls angezeigt, wenn keine Übereinstimmungen gefunden werden. Es sind kontextbezogene Einstellungen verfügbar. Wählen Sie die Schaltfläche *Mehr* aus (...), wie auf der vorherigen Seite erklärt.

5



Drücken Sie die rote **Anruf beenden**-Taste auf der Fernbedienung oder verwenden Sie die **Cursor**-Tasten, um *Beenden/End* auszuwählen, und drücken Sie **OK**, um den Anruf abzubrechen.

Info zum Tätigen von Anrufen

Sie können eine nicht in Ihrer Kontaktliste aufgeführte Person anrufen, indem Sie den Namen, die Adresse oder die Telefonnummer der Person über die virtuelle Tastatur eingeben.


Jeder angerufene Teilnehmer wird in der *Anrufliste* angezeigt und kann in die *Favoriten* verschoben werden. Dies wird im Abschnitt *Kontakte* beschrieben.

Anruf unter Verwendung der Videoadresse

Das Verfahren bei Verwendung eines IP-Videoadressentyps, um einen Anruf zu tätigen, ist ähnlich. Geben Sie die Adresse ein und verwenden Sie * als Trennzeichen. Das System erkennt die Adresse und konvertiert die Eingabe, damit die Videoadresse korrekt angezeigt wird.



Anruf empfangen



Sie können auch direkt die Tasten auf der Fernbedienung verwenden.

Wenn Sie angerufen werden

- Wenn Sie angerufen werden, können Sie den Anruf annehmen, ablehnen oder ignorieren.
- Wenn Sie den Anruf ablehnen, werden die Besetztinformationen an den anrufenden Teilnehmer gesendet.




Das Layout des Bildschirms ändern

1



Navigieren Sie zu **Layout** (🗪) in der oberen rechten Ecke und drücken Sie **OK**. Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn es relevant ist.

2



Verwenden Sie die **Pfeil**-Tasten, um horizontal zum neuen Layout zu navigieren, das Sie verwenden möchten, und drücken Sie **OK**.

Info zum Layout

Wenn Sie Inhalt freigeben oder sich in einer Videokonferenz befinden, können Sie das Layout des Videos auf dem Bildschirm ändern.

Ihr System kann Videokonferenzen nur initiieren, wenn in Ihrem Unternehmen eine bestimmte Infrastruktur vorhanden ist. Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich an Ihr Videosupport-Team.


Sie können jedoch von anderen Teilnehmern zu einer Videokonferenz eingeladen werden. In diesem Fall können Sie das Bildschirmlayout ändern.

Alle hier vorgenommenen Änderungen haben keine Auswirkungen auf andere Teilnehmer.

Für Layouts mit einem Bild-im-Bild (wie hier gezeigt) kann das kleine Bild verschoben werden, wenn es wichtige Teile des Bildschirms bedeckt (siehe [„Ändern der Position von einem Bild-im-Bild“ auf Seite 25](#)).

Verfügbarkeit DND aktivieren

1




Verwenden Sie auf dem Startbildschirm die **Cursor**-Tasten, um das Feld in der oberen linken Ecke auszuwählen.

2



Drücken Sie **OK**.

3



Verwenden Sie die **Cursor**-Tasten, um *Bitte nicht stören* zu aktivieren oder zu deaktivieren.

4



Drücken Sie **OK**, um das Menü zu schließen und die Änderungen zu übernehmen.

Info zu DND

Ihr System kann so festgelegt werden, dass es nicht auf eingehende Anrufe reagiert. Sie können andere Teilnehmer jedoch beliebig oft anrufen.

Wenn *DND* aktiviert ist, sind Ruftöne deaktiviert und eingehende Anrufe werden als verpasste Anrufe angezeigt. Sie können jedoch beliebig viele Anrufe tätigen.

Der standardmäßige Timeout für *Bitte nicht stören* beträgt 60 Minuten (anschließend kehrt das System wieder zum normalen Betrieb zurück). Diese Einstellung wurde jedoch möglicherweise von Ihrem Videosupport-Team geändert.

Verfügbarkeit Standby aktivieren

1




Verwenden Sie auf dem Startbildschirm die **Cursor**-Tasten, um das Feld in der oberen linken Ecke auszuwählen.

2



Drücken Sie **OK**.

3



Verwenden Sie die **Cursor**-Tasten, um *Standby* auszuwählen.

4



Drücken Sie **OK**, um das Menü zu schließen und die Änderungen zu übernehmen.



Info zum Standby

Das System kann in den *Standby*-Modus versetzt werden, um Energie zu sparen. Sie können Anrufe weiterhin wie üblich empfangen.



Intelligent Proximity

Intelligent Proximity



Info zu Intelligent Proximity

Das Feature Intelligent Proximity ermöglicht das drahtlose Freigeben, Anzeigen und Aufzeichnen des Inhalts von einem Videosystem auf Ihrem Gerät. Sie können auch Ihr Gerät verwenden, um Anrufe auf dem Videosystem zu steuern.


Beachten Sie Folgendes:

- Sie müssen die Cisco Intelligent Proximity-App (kostenlos) aus dem App Store oder von Google Play herunterladen. Windows- oder OS X-Benutzer gehen zu <http://www.cisco.com/go/proximity>.
- Ihr Videosupport-Team hat möglicherweise alle Funktionen oder nur bestimmte Funktionen aktiviert.
- Intelligent Proximity verwendet Ultraschall, um Benutzer zu verbinden. Das Mikrofon Ihres Smart-Telefons oder Tablets darf nicht blockiert sein.
- Intelligent Proximity funktioniert nicht außerhalb des Konferenzraums.
- Wenn es für die Geheimhaltung erforderlich ist, schließen Sie die Konferenzraumtüren, um das Mithören in benachbarten Räumen zu verhindern.




Inhalt freigeben


Präsentation starten und beenden




Stellen Sie sicher, dass Ihre Präsentationsquelle verbunden und aktiviert ist. Wählen Sie *Freigeben* aus und drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung.



Wählen Sie die freizugebende Quelle aus und drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung.



Die Größe des freigegebenen Bilds wird mit dem Feld *Minimieren/Maximieren* festgelegt. Wählen Sie diese Option aus und drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung.



Um den Inhalt nicht mehr freizugeben, wählen Sie *Freigabe beenden* aus und drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung.



Verwenden Sie dieses Feature, um Inhalt während oder außerhalb eines Anrufs freizugeben. Das Verfahren ist identisch, aber hier wird nur die Methode in einem Anruf beschrieben.

Geplante Meetings

QA sync with Bangalore ...

17:41

18:56

Teilnehmen

Diagnostics and Prime Collaboration Manager

19:46 - 20:16

31



Anruf



Teilen


31

Geplante Konferenzen

Geplante Konferenzen Konferenzliste anzeigen

Wenn die Konferenz bereits angefangen hat, verwenden Sie die Fernbedienung, um den Cursor auf das grüne **Teilnehmen** zu verschieben und klicken Sie auf **OK**.

Andere geplante Konferenzen werden wie rechts in diesem Beispiel angezeigt.



31

Allgemeines zu Konferenzlisten

Ihr Videosystem ist möglicherweise mit einem Verwaltungssystem verbunden, über das Videokonferenzen geplant werden können. Alle geplanten Konferenzen werden in einer *Konferenzliste* angezeigt.

Wenn es an der Zeit ist, der Konferenz beizutreten, verwenden Sie die Fernbedienung, um auf **Teilnehmen** zu klicken.


Wenn Sie vom Planungssystem angerufen werden, behandeln Sie diesen Anruf wie einen eingehenden Anruf.



Kontakte

Einen Favoriten hinzufügen (außerhalb eines Anrufs)


Info zum Verzeichnis, zur Anrufliste und zu den Favoriten




Stellen Sie sicher, dass **Anruf** ausgewählt ist, und drücken Sie **OK** oder die grüne **Anruf**-Taste auf der Fernbedienung.



Mit den **Cursor**-Tasten auf der Fernbedienung können Sie zwischen der **Anrufliste** und dem **Verzeichnis** wechseln und anschließend in einer der Listen navigieren.



Nachdem Sie einen Eintrag gefunden haben, drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung, um das Menü **Anruf** zu öffnen.



Bewegen Sie den Cursor mit den **Cursor**-Tasten auf der Fernbedienung nach unten, um **Als Favorit markieren** auszuwählen. Drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung, um den ausgewählten Eintrag zu den Favoriten hinzuzufügen.

Das **Verzeichnis** ist Ihr Firmentelefonbuch. Sie können das Verzeichnis nicht bearbeiten. Sie können jedoch Einträge in Ihre **Favoritenliste** kopieren und dort bearbeiten.

Tippen Sie auf einen Ordner, um seinen Inhalt anzuzeigen, und führen Sie den Bildlauf aus, um einen Ordner oder einen Eintrag in einem Ordner zu suchen.


Eine Suche im Firmenverzeichnis wird nur im aktuellen Verzeichnisordner und in seinen Unterordnern ausgeführt. Um eine Ebene nach oben zu gehen, tippen Sie auf **Zurück**. Um das gesamte Firmenverzeichnis zu durchsuchen, tippen Sie erst auf einen Ordner, nachdem die Suche gestartet wurde.

Ein Eintrag, der vom Verzeichnis in die Favoritenliste kopiert wird, kann im Verzeichnis aktualisiert werden. Die Aktualisierung wird nicht in Ihrer Favoritenliste übernommen. Sie müssen den Eintrag in der Favoritenliste manuell aktualisieren. Verwenden Sie hierzu **Bearbeiten und Anrufen**.



Einen Favoriten hinzufügen (in einem Anruf)

Info zu Favoriten



1 Navigieren Sie in einem Anruf mit der Fernbedienung zum Symbol **Teilnehmer**  und drücken Sie **OK**.



2 Navigieren Sie zum Teilnehmer, den Sie zu den Favoriten hinzufügen möchten, und drücken Sie **OK**.



3 Navigieren Sie anschließend zu Favorit und drücken Sie **OK**. Der ausgewählte Teilnehmer ist nun ein Favorit.

Die Favoriten sind Ihr persönliches Verzeichnis. Einträge können aus dem Firmenverzeichnis (siehe vorherige Seite) oder von einem anderen Teilnehmer stammen.






Kamera


Anzeigen der Kameraeinstellungen

1




Bewegen Sie den Cursor in einem Anruf oder außerhalb eines Anrufs (wie hier gezeigt) nach oben rechts zum **Kamera**-Symbol. Drücken Sie **OK**.

2



Das Kamera-Symbol wird angezeigt. Drücken Sie **OK**.

3



Sie können die Selbstansicht immer anzeigen, maximieren und/oder die Schwenk-, Zoom- und Kippfunktion der Kamera anpassen.

4



Drücken Sie **Zurück**, um das Menü zu schließen.



Verwenden Sie hierzu die Pfeiltasten, OK und Zurück.

Zeigen Sie die Selbstansicht immer an.

Maximieren/Minimieren Sie die Selbstansicht.

Schwenk-, Kipp- und Zoom- Steuerelemente.

Info zu Kameraeinstellungen

Mit den Kameraeinstellungen können Sie die Zoom-, Schwenk- und Kippfunktion Ihrer Kamera steuern.

Außerdem kann die Selbstansicht (das Bild, das andere Teilnehmer von Ihrem System sehen) aktiviert oder deaktiviert sowie minimiert oder maximiert werden. Die Selbstansicht kann auch an einer anderen Position auf dem Bildschirm verschoben werden (siehe nächste Seite).



Ändern der Position von einem Bild-im-Bild



Wenn die Selbstansicht oder ein Layout mit einem Bild-im-Bild aktiviert ist, navigieren Sie zu **Layout** (Layout-Symbol) in der oberen rechten Ecke und drücken Sie **OK**. Das Symbol **Layout** wird nur angezeigt, wenn es relevant ist.



Das Menü Layout wird geöffnet. Drücken Sie den **Pfeil nach unten**, um zur Selbstansicht zu navigieren.




Die Selbstansicht ist nun Blau, um anzuzeigen, dass sie ausgewählt wurde. Klicken Sie auf **OK**.



Pfeile zeigen an, dass die Selbstansicht verschoben werden kann. Es werden mögliche Positionen angezeigt.



Verwenden Sie die **Pfeiltasten**, um das Bild zu verschieben. Drücken Sie **OK**, wenn Sie fertig sind.



Das Bild nimmt nun wieder seine ursprüngliche Größe an.

Ein Bild-im-Bild verschieben

Wenn die Selbstansicht nicht als Vollbild wiedergegeben wird, wird sie als Bild-im-Bild (PiP) angezeigt.

Sie können auch ein Layout konfigurieren, um den anderen Teilnehmer als Bild-im-Bild anzuzeigen, wenn Inhalt freigegeben wird. In diesem Fall verwenden wir jedoch eine Selbstansicht als Beispiel.

Sie können die Selbstansicht während einer Präsentation aktivieren, damit Sie für die anderen Teilnehmer immer sichtbar sind.


Während Präsentationen kann das Bild-im-Bild wichtige Teile des freigegebenen Inhalts auf dem Bildschirm blockieren. Aus diesem Grund können Sie das Bild-im-Bild verschieben.

Beachten Sie, dass Ihr Bild für die anderen Teilnehmer nicht geändert wird. Diese Konfiguration wirkt sich nur auf Ihren Bildschirm aus.



Steuerung der Kamera der Gegenstelle

Info zu Steuerung der Kamera der Gegenstelle




1 Navigieren Sie zu **Teilnehmer** und drücken Sie **OK**. Eine Liste der Teilnehmer wird angezeigt.



2 Wählen Sie den Teilnehmer aus, dessen Kamera Sie steuern möchten, und drücken Sie **OK**. Wenn Sie **Ablegen** auswählen und **OK** drücken, wird das Menü Kamerasteuerung geschlossen.



3 Um die Kamera der Gegenstelle zu steuern, navigieren Sie zu **Kamera** und klicken Sie auf **OK**.



4 Passen Sie **Schwenken**, **Kippen** und **Zoom** an. Wählen Sie zum Beenden **OK** oder **Zurück** aus.

Viele Videosysteme umfassen eine remote steuerbare Kamera. Diese System ermöglichen die Verwendung einer Fernbedienung, um Schwenken, Kippen und Zoom zu ändern.

Wenn die Gegenstelle (die anderen Teilnehmer in der Konferenz) über ein solches System verfügen, können Sie die Kameras dieser Teilnehmer während des Anrufs steuern.



IP-Adresse

10.47.38.40

MAC-Adresse

00:50:00:07:10:75

SIP-Proxy

10.47.8.135 (Registered)

Software

ce8.0.0 Beta15 (TES15A/ce-8.0.0-beta15-14-g9bfb65e)

Geräte

Cisco TelePresence SX20



Erweiterte Einstellungen

Neu starten

Die Videoendpunkte, die in diesem Handbuch beschrieben sind, können über den Touchscreen-Controller oder die Weboberfläche konfiguriert werden. Für den Vollzugriff auf alle konfigurierbaren Parameter muss die Weboberfläche verwendet werden. Das Touchpad ermöglicht nur den Zugriff auf einen beschränkten Parametersatz.

Die Weboberfläche wird in einem Handbuch beschrieben, das separat heruntergeladen werden kann.




Einstellungen




Einstellungen Zugriff auf die Einstellungen

Info zu den Einstellungen



Um auf das Menü *Einstellungen* zuzugreifen, navigieren Sie zur oberen linken Ecke und drücken Sie **OK** auf der Fernbedienung. Navigieren Sie anschließend zu *Systeminformationen* und drücken Sie erneut **OK**.



Die *Einstellungen* zeigen Basisinformationen über das System an und ermöglichen den Zugriff auf den Setup-Assistenten. Außerdem kann der Neustart des System erzwungen werden.

Die Seite Systeminformationen enthält die IP-Adresse, die MAC-Adresse, den SIP-Proxy, die Version der installierten Software und den Gerätenamen.

Das System kann hier neu gestartet werden und der Setup-Assistent ist über *Erweiterte Einstellungen* verfügbar.





Unternehmenszentrale Amerika
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Unternehmenszentrale Asien-Pazifik
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapur

Hauptgeschäftsstelle Europa
Cisco Systems International BV Amsterdam,
Niederlande

Cisco hat weltweit mehr als 200 Niederlassungen. Adressen, Telefonnummern und Faxnummern finden Sie auf der Cisco-Website unter www.cisco.com/go/offices.

Cisco und das Cisco-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Cisco Systems, Inc. und/oder ihrer Partnerunternehmen in den USA und anderen Ländern. Eine Liste der Cisco Marken finden Sie unter www.cisco.com/go/trademarks. Erwähnte Marken anderer Anbieter sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Die Verwendung des Begriffs „Partner“ impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und einem anderen Unternehmen. (1110R)