



您的电话

图片所示为 Cisco 7841 IP 电话。

- ① 来电或语音邮件指示灯
- ② 线路和功能按键
- ③ 软键
- ④ 导航 (导航环和选择按键)
- ⑤ 保留、转接, 以及会议按键
- ⑥ 免提话筒、头戴式耳机, 以及静音按键
- ⑦ 语音邮件、应用程序, 以及目录按键
- ⑧ 音量按键

线路和功能按键

使用线路和功能按键可查看线路上的呼叫或访问特定功能, 例如“快速拨号”。

按键将发亮以指示状态:

- 绿色, 稳定: 当前呼叫
- 绿色, 闪烁: 保留的呼叫
- 琥珀色, 稳定: 隐私线路在使用中
- 琥珀色, 闪烁: 来电
- 红色, 稳定: 远程线路在使用中
- 红色, 闪烁: 远程线路处于保留状态

发出呼叫

输入号码并拿起听筒。

应答呼叫

按闪烁的琥珀色线路按键。

将呼叫置于保留状态

1. 按保留 。
2. 要恢复保留的呼叫, 请再次按保留。

查看您的最近通话

1. 按应用程序 。
2. 滚动然后选择最近通话。
3. 选择要查看的线路。


将其他人添加到呼叫 (7811)

1. 从活动呼叫中, 按会议 。
2. 按呼叫, 选择某个保留的呼叫, 然后按是。


将其他人添加到呼叫 (7821、7841、7861)

1. 从活动呼叫中, 按会议 。
2. 选择某个保留的呼叫, 然后按是。


将呼叫转接到其他人

1. 从未保留的呼叫, 按转接 。
2. 输入其他人的电话号码。
3. 再次按转接。

使用头戴式耳机发出呼叫

1. 插入头戴式耳机。
2. 使用键盘输入号码。
3. 按头戴式耳机 。


使用免持话筒发出呼叫

1. 使用键盘输入号码。
2. 按免提话筒 。

使音频静音

1. 按静音 。
2. 再次按静音则会关闭静音功能。

收听语音留言

按下留言  并根据语音提示操作。要检查特定线路上的留言, 请先按相应的线路按键。

前转所有呼叫

1. 选择一条线路并按前转所有。
2. 拨打要前转至的号码, 或按语音信箱。
3. 返回时, 按关闭前转。


在呼叫中调节音量

在使用电话时, 按音量  按键的上部或下部可调节听筒、头戴式耳机或免提话筒的音量。


调节振铃音量

未使用电话时, 按音量  按键的上部或下部可调节铃声音量。

更换铃声

1. 按应用程序 。
2. 选择首选项 > 铃声。
3. 选择一条线路。
4. 滚动浏览铃声列表, 并按播放试听样例。
5. 按设置和应用以保存您的选择。

调节屏幕对比度

1. 按应用程序 。
2. 选择首选项 > 对比度。
3. 按上部按键增高对比度, 或按下部按键降低对比度。
4. 按保存。

调节屏幕背景光

1. 按应用程序 。
2. 选择首选项 > 背景光。
3. 按“开”打开背景光, 或按“关”关闭背景光。

用户指南

请登录以下网址, 查看完整的用户手册: <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>。

