

A telefon



- ① Bejövő hívás vagy hangposta kijelzője
- ② Kamera (Cisco 8845 és 8865 IP-telefon)
- ③ Funkcióbillentyűk és munkamenetgombok
- ④ Funkciógombok
- ⑤ Vissza, Navigációs csoport (gyűrű és **Hívás** gomb), és Felengedés
- ⑥ Tartás, Átadás és Konferencia
- ⑦ Fejhallgató, Kihangosító és Némítás
- ⑧ Hangposta, Alkalmazások és Címtár
- ⑨ Hangerő

Funkció- és munkamenetgombok (Normál vonalmód)

A (bal oldali) funkcióbillentyűkkel megtekintheti a vonalon lévő hívásokat, vagy hozzáférhet a funkciókhoz. A (jobb oldali) munkamenetgombokkal feladatokat hajthat végre, például folytathat egy tartásban lévő hívást.

A gombok fénye a következő állapotokat jelzi:

- Folyamatos zöld: aktív hívás
- Villogó zöld: tartásban lévő hívás
- Folyamatos sárga: privát vonal használatban
- Villogó sárga: bejövő hívás
- Folyamatos piros: távoli vonal használatban
- Villogó piros: távoli vonal tartásban

Hívás kezdeményezése

Adjon meg egy számot, és vegye fel a kézibeszélőt.

Hívás fogadása

Nyomja meg a sárgán villogó vonalgombot.

Hívás tartásba helyezése

1. Nyomja meg a **Tartás** gombot.
2. Tartásban lévő hívás folytatásához nyomja meg újra a **Tartás** gombot.

A legutóbbi hívások megtekintése

1. Nyomja meg az **Alkalmazások** gombot.
2. Válassza a **Híváslista** lehetőséget.
3. Válassza ki, hogy melyik vonalat szeretné megtekinteni.

Hívás átadása másik személynek

1. Nem tartásban lévő hívás közben nyomja meg az **Átadás** gombot.
2. Adja meg a másik személy telefonszámát.
3. Nyomja meg újra az **Átadás** gombot.

Másik személy hozzáadása a híváshoz

1. Nem tartásban lévő kapcsolt hívás közben nyomja meg a **Konferencia** gombot.
2. Válasszon egy tartásban lévő hívást az **Aktív hívás** gombbal.
3. Nyomja meg újra a **Konferencia** gombot.

Hívás kezdeményezése fejhallgatóval

1. Csatlakoztasson egy fejhallgatót.
2. Adjon meg egy számot a billentyűzettel.
3. Nyomja meg a **Fejhallgató** gombot.

Hívás kezdeményezése kihangosítóval

1. Adjon meg egy számot a billentyűzettel.
2. Nyomja meg a **Kihangosító** gombot.

A hang elnémítása

1. Nyomja meg a **Némítás** gombot.
2. A némítás kikapcsolásához nyomja meg újra a **Némítás** gombot.

A videó leállítása

(Csak a Cisco 8845 és 8865 IP-telefonon.)

1. A videó leállításához fordítsa el a kamerablendét az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. A videó elindításához fordítsa el a kamerablendét az óramutató járásával egyező irányba.

A hangüzenetek meghallgatása

Nyomja meg az **Üzenetek** gombot, és kövesse a hangutasításokat. Egy adott vonal üzeneteinek meghallgatásához először nyomja meg a megfelelő vonalgombot.

Minden hívás átirányítása

1. Válasszon egy vonalat, és nyomja meg az **Összes átir.** gombot.
2. Tártsázza azt a számot, amelyre át kívánja irányítani a hívást, vagy nyomja meg a **Hangpos.** gombot.
3. Ha újra szeretne hívásokat fogadni, nyomja meg az **Átirány.** kigombot.

Hangerő beállítása hívás közben

A kézibeszélő, a fejhallgató és a kihangosító hangerejének beállításához nyomja meg a **Hangerő** gomb bal vagy jobb oldalát a telefon használata közben.

A csengőhang hangerejének beállítása

A csengetés hangerejének beállításához nyomja meg a **Hangerő** gomb bal vagy jobb oldalát, amikor a telefon nincs használatban.

A csengőhang módosítása

1. Nyomja meg az **Alkalmazások** gombot.
2. Válassza a **Beállítások > Csengőhang** elemet.
3. Válasszon vonalat.
4. Görgessen végig a csengőhangok listáján – a **Lejátsz** gomb megnyomásával belehallgathat az egyes csengőhangokba.
5. A kiválasztott csengőhang alkalmazásához nyomja meg a **Beállít** és az **Alkalmaz** funkciógombot.

A képernyő fényerejének beállítása

1. Nyomja meg az **Alkalmazások** gombot.
2. Válassza a **Beállítások > Fényerő** elemet.
3. A fényerő csökkentéséhez nyomja balra, a növeléséhez pedig jobbra a navigációs gombot.
4. Nyomja meg a **Mentés** gombot.

A betűméret módosítása

1. Nyomja meg az **Alkalmazások** gombot.
2. Válassza a **Beállítások > Betűméret** elemet.
3. Válasszon betűméretet.
4. Nyomja meg a **Mentés** gombot.

Mobilkészülék párosítása

(Csak a Cisco 8851, 8861 és 8865 IP-telefonon.)

1. Állítsa a mobilkészüléket észlelhető állapotba.
2. Nyomja meg az IP-telefonon az **Alkalmazások** gombot.
3. Válassza a **Bluetooth > Bluetooth hozzáadása** lehetőséget.
4. Válassza ki a mobilkészüléket a párosításhoz elérhető készülékek listájából.
5. Ellenőrizze a hozzáférési kulcsot a mobilkészüléken és az IP-telefonon.
6. Ha a rendszer felajánlja a mobil névjegyek mentését, válassza azt, hogy mobilkészüléke névjegyei és híváselőzményei elérhetők legyenek az IP-telefonon.

Felhasználói útmutató

A teljes Felhasználói útmutató a <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html> oldalon olvasható.



A Cisco és a Cisco embléma a Cisco és/vagy leányvállalatai védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. A Cisco védjegyeinek listáját a következő URL-címen találja: www.cisco.com/go/trademarks. A harmadik felek megemlített védjegyei a tulajdonosuk tulajdonát képezik. A „partner” szó használata nem jelent partneri viszonyt a Cisco és semelyik más vállalat között. (1110R)