

Telefonul dumneavoastră



- ① Indicator căsuță vocală sau apel recepționat
- ② Cameră (Telefon Cisco IP 8845 și 8865)
- ③ Butoane caracteristici și sesiune
- ④ Taste soft
- ⑤ Înapoi, Disc de navigare (buton de apel și **Selectare**) și Eliberare
- ⑥ Așteptare, Transfer și Conferință
- ⑦ Căști, Difuzor și Fără sonor
- ⑧ Căsuță vocală, Aplicații și Director
- ⑨ Volum

Butoane de caracteristici și sesiune (Modul linie normală)

Utilizați butoane de caracteristici (stânga) pentru a vizualiza apeluri de pe o linie sau pentru a accesa caracteristici. Utilizați butoanele de sesiune (dreapta) pentru a executa sarcini precum reluarea unui apel în așteptare.

Butoanele se aprind pentru a indica starea:

- Verde, continuu: Apel activ
- Verde, clipește: Apel în așteptare
- Portocaliu, continuu: Linie privată în uz
- Portocaliu, clipește: Apel recepționat
- Roșu, continuu: Linie la distanță în uz
- Roșu, clipește: Linie la distanță în așteptare

Efectuarea unui apel

Introduceți un număr și ridicați receptorul.

Răspunsul la un apel

Apăsați butonul de linie portocaliu care clipește.

Plasarea unui apel în așteptare

1. Apăsați **Așteptare**
2. Pentru a relua un apel în așteptare, apăsați din nou **Așteptare**.

Vizualizarea apelurilor recente

1. Apăsați **Aplicații**
2. Selectați **Recente**.
3. Selectați o linie de vizualizat.


Transferul unui apel către o altă persoană

1. În timpul unui apel care nu este în așteptare, apăsați **Transfer** .
2. Introduceți numărul de telefon al celeilalte persoane.
3. Apăsați din nou **Transfer**.


Adăugarea altei persoane la un apel

1. În timpul unui apel conectat care nu este plasat în așteptare, apăsați **Conferință** .
2. Apăsați **Apeluri active** pentru a selecta un apel în așteptare.
3. Apăsați din nou **Conferință**.


Efectuarea unui apel cu căști

1. Conectați o pereche de căști.
2. Introduceți un număr utilizând tastatura.
3. Apăsați **Căști** .

Efectuarea unui apel cu difuzorul activat

1. Introduceți un număr utilizând tastatura.
2. Apăsați **Difuzor** .

Dezactivarea sunetului


1. Apăsați **Fără sonor** .
2. Apăsați din nou **Fără sonor** pentru a dezactiva această funcție.

Oprirea imaginii video

(Doar Telefon Cisco IP 8845 și 8865.)

1. Rotiți declanșatorul camerei către stânga pentru a opri imaginea video.
2. Rotiți declanșatorul camerei către dreapta pentru a porni imaginea video.



Ascultarea mesajelor vocale

Apăsați **Mesaje**  și urmați indicațiile vocale. Pentru a verifica mesajele pentru o anumită linie, apăsați mai întâi butonul de linie.



Redirecționarea tuturor apelurilor

1. Selectați o linie și apăsați **Redirecționare toate**.
2. Introduceți numărul către care doriți să efectuați redirecționarea sau apăsați **Căsuță vocală**.
3. Pentru a primi din nou apeluri, apăsați **RedirDezact**.


Reglarea volumului în timpul unui apel

Apăsați tasta **Volum**   către stânga sau dreapta pentru a regla volumul receptorului, căștilor sau difuzorului atunci când telefonul este în uz.


Reglarea volumului tonului de apel

Apăsați tasta **Volum**   către stânga sau dreapta pentru a regla volumul tonului de apel atunci când telefonul nu este în uz.

Schimbarea tonului de apel

1. Apăsați **Aplicații** .
2. Selectați **Setări > Ton de apel**.
3. Selectați o linie.
4. Defilați prin lista de tonuri de sonerie și apăsați **Redare** pentru a asculta o mostră.
5. Apăsați **Setat** și **Aplicare** pentru a salva o selecție.

Reglarea luminozității ecranului

1. Apăsați **Aplicații** .
2. Selectați **Setări > Luminozitate**.
3. Apăsați discul de navigare către stânga și dreapta, pentru a regla luminozitatea.
4. Apăsați **Salvare**.

Schimbarea dimensiunii fontului

1. Apăsați **Aplicații** .
2. Selectați **Setări > Dimensiune font**.
3. Selectați o dimensiune de font.
4. Apăsați **Salvare**.

Împerecherea unui dispozitiv mobil

(Doar Telefon Cisco IP 8851, 8861 și 8865.)

1. Treceți dispozitivul mobil în modul detectabil.
2. Pe telefonul IP, apăsați **Aplicații** .
3. Selectați **Bluetooth > Adăugare Bluetooth**.
4. Selectați dispozitivul mobil din lista de dispozitive disponibile, pentru a-l împerechea.
5. Verificați cheia de acces pe dispozitivul mobil și pe telefonul IP.
6. Atunci când vi se solicită să salvați contactele de pe mobil, alegeți ca istoricul de apeluri și contactele de pe dispozitivul mobil să fie disponibile pe telefonul IP.

Ghidul utilizatorului

Vedeți Ghidul complet al utilizatorului la adresa <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html>.



Cisco și sigla Cisco sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Cisco și/sau ale afiliaților săi din S.U.A. și din alte țări. Pentru a vedea o listă a mărcilor comerciale Cisco, accesați acest URL: www.cisco.com/go/trademarks. Mărcile comerciale terțe menționate sunt proprietatea deținătorilor respectivi. Utilizarea cuvântului „partener” nu implică o relație de parteneriat între Cisco și orice altă firmă. (1110R)