

Mikrofon ein/aus.



Lautsprecherlautstärke einstellen.



Mit den **Pfeiltasten** in den Menüs navigieren und mit der Bestätigungstaste ✓ die Auswahl bestätigen.
Ist kein Menü offen, können die **Pfeiltasten** zum Bewegen der Kamera genutzt werden.



Mithilfe dieser Taste das **Hauptmenü** aufrufen.



Mithilfe dieser Taste das **Telefonbuch** (Ihre Kontakte) aufrufen.



Anrufen.



Mit dieser Taste Zeichen in einem Textfeld löschen.



Taste zur Anzeige des PC-Bildes auf dem System. Erneut drücken, um zur Kamera zurückzukehren.



Öffnen des **Präsentationsmenüs** zur Auswahl anderer Quellen.

Drücken und halten

Zoomen der Kamera



Diese Tasten entsprechen den fünf kontextbedingten Software-Schaltflächen in der unteren Bildschirmleiste.



Mit dieser Taste das Layout des Systems ändern.




Mit dieser Taste einen aktuellen Anruf beenden.
Außerhalb eines Anrufs diese Taste drücken und halten, um den Standby-Modus einzuschalten.



Über das Tastenfeld Buchstaben und Ziffern wie bei einem Mobiltelefon eingeben.
Eine Taste wiederholt drücken, um durch die dargestellten Zeichen zu wechseln.

Drücken und halten

Die # Taste drücken und halten, um zwischen Tastentonmodus (drücken und halten), Kleinbuchstaben und Ziffern zu wechseln.



Während eines Anrufs mit dieser Taste in den Tastentonmodus (DTMF) wechseln. Zum Abschluss die ✓ Taste drücken.

Drücken und halten

Bei der Eingabe von Text mithilfe dieser Taste zwischen Groß- und Kleinbuchstaben wechseln.
Drücken und halten zum Wechseln zwischen Buchstaben und Ziffern.

System aus dem Standby-Modus holen

Die Fernbedienung so in die Hand nehmen, dass die Gummi-Sensorleisten an den Seiten der Fernbedienung berührt werden, oder eine Taste drücken.

So geht's:

System aktivieren

Das Aufnehmen der Fernbedienung aktiviert das System. Bei Nichtnutzung wird der **Standby-Modus** nach wenigen Minuten aktiviert. Im Standby-Modus kann das System weiterhin Anrufe empfangen.

Anrufen

Mithilfe des Tastenfeldes eine Nummer oder URI eingeben und die Taste drücken, um den Anruf zu tätigen. Sie können auch über das **Telefonbuch** (die Taste) oder die **Anrufliste** Ihre Kontakte anrufen.

Eingehende Anrufe annehmen

Zur Annahme eines eingehenden Anrufs die Taste oder die Taste drücken. Die Taste zum Abweisen eines eingehenden Anrufs drücken.

Anrufe beenden

Die Taste zum Beenden eines Anrufs drücken. Erneut drücken (oder die Taste) zum Bestätigen.

Lautstärke ändern

Mithilfe der **Lautstärketasten** die Lautstärke erhöhen oder senken. Die Lautstärkeanzeige wird dargestellt.



Mikrofon stumm schalten

Zum Stummschalten des Mikrofons die Taste drücken. Ein Symbol auf dem Bildschirm stellt den Mikrofonstatus dar.

Die erneut drücken, um das Mikrofon wieder zu aktivieren.

Kamerasteuerung

Bei geschlossenem Menü die Kamera mithilfe der Tasten steuern.

Bei offenem Menü den Eintrag **Kamerasteuerung** aus dem **Hauptmenü** auswählen (zum Anzeigen des **Hauptmenüs** drücken).

Zum Abschluss die Taste drücken.

Bei Bedarf die **Zoom** Taste drücken.



Videoquellen wählen

Die Taste drücken, um Inhalte von Ihrem PC zu teilen (PC muss angeschlossen sein).

Die Taste erneut drücken, um zur Kamera zurückzukehren.

Zur Auswahl anderer Videoquellen (systemabhängig) den Eintrag **Präsentation** im **Hauptmenü** wählen (zur Anzeige des **Hauptmenüs** drücken).

Help Desk Kontaktinformationen
