



Guida per l'utente dell'interfaccia telefonica di Cisco Unity Connection (versione 15)

Prima pubblicazione: 2021-03-15

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2021 Cisco Systems, Inc. Tutti i diritti riservati.



SOMMARIO

CAPITOLO 1	Registrazione come utente di Cisco Unity Connection	1
	Informazioni sulla registrazione	1
	Registrazione come utente	2

CAPITOLO 2	Operazioni con Cisco Unity Connection tramite telefono	3
	Informazioni sulla conversazione di Connection	3
	Utilizzo del tastierino del telefono durante le conversazioni di Connection	4
	Utilizzo dei comandi vocali nella conversazione di Connection	4

CAPITOLO 3	Informazioni di base sulla posta vocale	5
	Chiamata a Cisco Unity Connection	5
	Invio di messaggi	5
	Invio di un messaggio vocale tramite il tastierino del telefono	6
	Invio di un messaggio vocale tramite i comandi vocali	7
	Controllo dei messaggi	8
	Verifica dei messaggi tramite il tastierino del telefono	8
	Verifica dei messaggi tramite i comandi vocali	9
	Risposta a messaggi	10
	Risposta a un messaggio vocale tramite il tastierino del telefono	11
	Risposta a un messaggio vocale tramite i comandi vocali	11
	Inoltro di un messaggio	12
	Inoltro di un messaggio tramite il tastierino del telefono	12
	Invio di un messaggio tramite i comandi vocali	12
	Gestione degli avvisi	13
	Gestione degli avvisi tramite il tastierino del telefono	14
	Gestione degli avvisi tramite i comandi vocali	14

CAPITOLO 4	Ricerca dei messaggi	17
	Informazioni sulla ricerca di messaggi	17
	Ricerca dei messaggi tramite l'opzione Message Locator	17
	Recupero di messaggi tramite Message Locator utilizzando il tastierino del telefono	18
	Ricerca dei messaggi tramite l'opzione Phone View	18
	Recupero di messaggi con Phone View tramite il tastierino del telefono	19
	Recupero dei messaggi con Phone View tramite i comandi vocali	20
	Ricerca dei messaggi tramite l'opzione Vai a messaggio	20
	Ricerca di messaggi con l'opzione Vai a messaggio tramite il tastierino del telefono	20

CAPITOLO 5	Gestione dei messaggi eliminati	23
	Informazioni sui messaggi eliminati	23
	Eliminazione permanente dei messaggi eliminati	23
	Eliminazione definitiva dei messaggi tramite il tastierino del telefono	23
	Eliminazione definitiva dei messaggi tramite i comandi vocali	24
	Controllo dei messaggi eliminati	24
	Verifica dei messaggi eliminati tramite il tastierino del telefono	24
	Verifica dei messaggi eliminati tramite i comandi vocali	24

CAPITOLO 6	Gestione dei messaggi di spedizione	27
	Informazioni sui messaggi di spedizione	27
	Risposta ai messaggi di spedizione	27
	Risposta a un messaggio di spedizione tramite il tastierino del telefono	28
	Risposta a un messaggio di spedizione tramite i comandi vocali	28

CAPITOLO 7	Utilizzo dei comandi vocali per effettuare chiamate	29
	Informazioni sull'utilizzo di comandi vocali per eseguire chiamate	29
	Esecuzione di chiamate tramite comandi vocali	29

CAPITOLO 8	Gestione delle riunioni	31
	Informazioni sulla gestione delle riunioni	31
	Elenco delle riunioni future	31

Creazione di un elenco delle riunioni future tramite il tastierino del telefono	32
Creazione di un elenco delle riunioni future tramite i comandi vocali	32
Avvio di riunioni immediate in Cisco Unified MeetingPlace	33
Avvio di una riunione immediata tramite il tastierino del telefono	33
Avvio di una riunione immediata tramite i comandi vocali	33

CAPITOL**Gestione dei messaggi di saluto personali 35**

Informazioni sui messaggi di saluto personali	35
Nuova registrazione del messaggio di saluto corrente	36
Nuova registrazione del messaggio di saluto corrente tramite il tastierino del telefono	37
Nuova registrazione del messaggio di saluto corrente per telefono tramite i comandi vocali	37
Attivazione e disattivazione del messaggio di saluto alternativo	37
Attivazione e disattivazione del messaggio di saluto alternativo tramite il tastierino del telefono	37
Attivazione o disattivazione del messaggio di saluto alternativo tramite i comandi vocali	38
Modifica dei messaggi di saluto	38
Modifica di un messaggio di saluto tramite il tastierino del telefono	39
Modifica di un messaggio di saluto tramite i comandi vocali	39
Riproduzione di tutti i messaggi di saluto	40
Riproduzione di tutti i messaggi di saluto tramite il tastierino del telefono	40
Riproduzione di tutti i messaggi di saluto tramite i comandi vocali	40
Registrazione dei messaggi di saluto in altre lingue con un sistema multilingue	41
Registrazione di un messaggio di saluto in un'altra lingua tramite il tastierino del telefono	41
Registrazione di un messaggio di saluto in un'altra lingua tramite i comandi vocali	41

CAPITOL**Gestione delle notifiche dei messaggi 43**

Gestione delle notifiche dei messaggi	43
Attivazione e disattivazione della notifica ai dispositivi	43
Attivazione o disattivazione di una notifica al dispositivo tramite il tastierino del telefono	43
Attivazione o disattivazione di una notifica al dispositivo tramite i comandi vocali	44
Modifica del numero di telefono di notifica	44
Modifica di un numero di telefono di notifica tramite il tastierino del telefono	44
Modifica di un numero di telefono di notifica tramite i comandi vocali	44

CAPITOL**Gestione degli elenchi privati 47**

Informazioni sugli elenchi privati	47
Creazione di elenchi privati	47
Creazione di un elenco privato tramite il tastierino del telefono	47
Creazione di un elenco privato tramite i comandi vocali	48
Modifica dei membri di elenchi privati	48
Modifica dei membri di un elenco privato utilizzando il tastierino del telefono	49
Modifica dei membri di un elenco privato tramite i comandi vocali	49
Modifica dei nomi registrati degli elenchi privati	50
Modifica del nome registrato di un elenco privato tramite il tastierino del telefono	50
Modifica del nome registrato di un elenco privato tramite i comandi vocali	50
Eliminazione di elenchi privati	51

CAPITOLO 12**Gestione dell'elenco di priorità di indirizzamento 53**

Informazioni sull'elenco di priorità di indirizzamento	53
Modifica dell'elenco di priorità di indirizzamento	53
Modifica dell'elenco di priorità di indirizzamento tramite il tastierino del telefono	53
Modifica dell'elenco di priorità di indirizzamento tramite comandi vocali	54

CAPITOLO 13**Modifica delle impostazioni personali 55**

Informazioni sulle impostazioni personali	55
Modifica del PIN	55
Modifica del PIN tramite il tastierino del telefono	56
Come modificare il PIN tramite i comandi vocali	56
Modifica del nome registrato	56
Modifica del nome registrato tramite il tastierino del telefono	56
Modifica del nome registrato tramite i comandi vocali	57
Modifica dello stato dell'utente nell'elenco telefonico	57
Modifica dello stato dell'utente nell'elenco telefonico tramite il tastierino del telefono	57
Modifica dello stato dell'utente nell'elenco telefonico tramite comandi vocali	57
Modifica dei dispositivi alternativi	58
Modifica dei dispositivi alternativi tramite il tastierino del telefono	58
Modifica dei dispositivi alternativi tramite i comandi vocali	58

CAPITOLO 14**Scelta di uno stile del menu di conversazione di Connection 61**

Informazioni sullo stile del menu di conversazione di Connection	61
Modifica dello stile del menu di conversazione di Connection	61
Modifica dello stile del menu di conversazione di Connection tramite il tastierino del telefono	61
Come modificare lo stile del menu di conversazione di Connection tramite comandi vocali	62

CAPITOLO 15**Gestione delle regole di trasferimento delle chiamate personali 63**

Informazioni sulle regole di trasferimento delle chiamate	63
Modifica delle impostazioni delle regole di trasferimento delle chiamate	64
Modifica delle impostazioni di una regola di trasferimento delle chiamate tramite il tastierino del telefono	64
Modifica delle impostazioni di una regola di trasferimento delle chiamate tramite i comandi vocali	64

CAPITOLO 16**Gestione dei numeri di contatto alternativi personali 67**

Informazioni sui numeri di contatto alternativi personali	67
Modifica dei numeri di contatto alternativi personali	67
Immissione di un numero di contatto alternativo tramite il tastierino del telefono	67
Immissione di un numero di contatto alternativo tramite i comandi vocali	68

CAPITOLO 17**Gestione dei set di regole di trasferimento delle chiamate personali per la gestione delle chiamate in arrivo 69**

Informazioni sui set di regole di trasferimento delle chiamate	69
Attivazione e disattivazione dell'utilizzo di set di regole di trasferimento delle chiamate personali mediante regole di trasferimento di base	70
Attivazione e disattivazione dell'utilizzo di set di regole di trasferimento delle chiamate personali mediante regole di trasferimento di base utilizzando il tastierino del telefono	70
Attivazione e disattivazione dell'uso di set di regole di trasferimento delle chiamate personali mediante regole di trasferimento di base utilizzando i comandi vocali	70
Attivazione e disattivazione dell'utilizzo di set di regole di trasferimento delle chiamate personali	71
Attivazione e disattivazione dell'uso di set di regole di trasferimento delle chiamate personali tramite il tastierino del telefono	71
Attivazione e disattivazione dell'uso di set di regole di trasferimento delle chiamate personali tramite i comandi vocali	71
Attivazione e disattivazione di set di regole individuali	72
Disattivazione di un set di regole tramite il tastierino del telefono	72
Attivazione di un set di regole tramite i comandi vocali	72

Disattivazione di un set di regole tramite il tastierino del telefono	73
Disattivazione di un set di regole tramite i comandi vocali	73
Utilizzo del set di regole Trasferisci tutte	73
Attivazione della regola Trasferisci tutte tramite il tastierino del telefono	74
Attivazione del set di regole Trasferisci tutte tramite i comandi vocali	74
Disattivazione della regola Trasferisci tutte tramite il tastierino del telefono	74
Disattivazione del set di regole Trasferisci tutte tramite i comandi vocali	75
Inoltro di tutte le chiamate a Cisco Unity Connection	75
Inoltro di tutte le chiamate a Cisco Unity Connection tramite il tastierino del telefono	75
Inoltro di tutte le chiamate a Cisco Unity Connection tramite i comandi vocali	75
Annullamento dell'invio di tutte le chiamate a Cisco Unity Connection tramite il tastierino del telefono	76
Come annullare l'invio di tutte le chiamate a Cisco Unity Connection tramite i comandi vocali	76

CAPITOLO 18**Modifica delle impostazioni di riproduzione 77**

Informazioni sulle impostazioni di riproduzione	77
Modifica del volume di riproduzione di messaggi individuali	77
Modifica del volume di riproduzione di un singolo messaggio tramite il tastierino del telefono	78
Modifica del volume di riproduzione di un singolo messaggio tramite i comandi vocali	78
Modifica della velocità di riproduzione di messaggi individuali	78
Modifica della velocità di riproduzione di un singolo messaggio tramite il tastierino del telefono	79
Modifica della velocità di riproduzione di un singolo messaggio tramite i comandi vocali	79
Modifica del volume di riproduzione per la conversazione di Connection	79
Modifica del volume di riproduzione della conversazione tramite i comandi vocali	80
Modifica della velocità di riproduzione per la conversazione di Connection	80
Modifica della velocità di riproduzione della conversazione tramite i comandi vocali	80

CAPITOLO 19**Messaggi broadcast 81**

Informazioni sui messaggi broadcast	81
-------------------------------------	----

CAPITOLO 20**Gestione delle dimensioni della casella postale personale 83**

Informazioni sulle dimensioni della casella postale personale	83
Motivi per cui la casella postale potrebbe riempirsi rapidamente	83

CAPITOLO 21	Menu del telefono e comandi vocali di Cisco Unity Connection	85
	Informazioni sulle tabelle Menu del telefono e Comando vocale	85
	Menu telefonici per la conversazione standard	85
	Menu telefonici per la conversazione standard	89
	Menu telefonici per la conversazione facoltativa 1	94
	Menu telefonici per mappatura alternativa del tastierino N	98
	Menu telefonici per mappatura alternativa del tastierino X	101
	Menu telefonici per mappatura alternativa del tastierino S	103
	Comandi vocali	106
	Videomessaggi e menu del telefono	112

CAPITOLO 22	Gestione dei videomessaggi	113
	Invio di videomessaggi	113
	Invio di un videomessaggio tramite il tastierino del telefono	113
	Controllo dei videomessaggi	114
	Invio di un videomessaggio tramite il tastierino del telefono	114



CAPITOLO 1

Registrazione come utente di Cisco Unity Connection

- [Informazioni sulla registrazione, a pagina 1](#)
- [Registrazione come utente, a pagina 2](#)

Informazioni sulla registrazione

Per utilizzare Cisco Unity Connection, è necessario innanzitutto registrarsi come utente tramite telefono. In genere, Connection è impostato in modo tale che, quando si chiama il sistema per la prima volta, l'utente ascolta la conversazione della prima registrazione.

La conversazione della prima registrazione consiste in un set di indicazioni preregistrate che guidano l'utente nell'esecuzione delle seguenti attività:

- Registrare il proprio nome.
- Registrare un messaggio di saluto per i chiamanti esterni che verrà riprodotto quando non si risponde al telefono.
- Cambiare il proprio PIN.
- Scegliere se si desidera essere inclusi nell'elenco telefonico. Se non si è inclusi nell'elenco telefonico, i chiamanti che non conoscono il proprio interno possono mettersi in contatto compitando o pronunciando il proprio nome.

In genere, l'amministratore di Connection assegna un ID, che solitamente corrisponde all'interno del telefono del proprio ufficio, e un PIN temporaneo.

In qualsiasi momento dopo la registrazione, è possibile registrare nuovamente il proprio nome e il messaggio di saluto, nonché modificare il PIN e lo stato dell'utente nell'elenco telefonico.

Argomenti correlati

- [Registrazione come utente, a pagina 2](#)

Registrazione come utente

Passaggio 1

Comporre il numero appropriato per chiamare Cisco Unity Connection dal telefono della propria scrivania o da un altro telefono collocato all'interno o all'esterno dell'organizzazione.

Passaggio 2

Se si chiama da un altro telefono collocato all'interno o all'esterno dell'organizzazione, premere * (asterisco) quando Connection risponde.

Passaggio 3

Rispondere come richiesto. Durante la registrazione non è necessario fare riferimento alla documentazione di Connection. Il sistema comunicherà quando il processo di registrazione sarà stato completato.

Se ci si disconnette prima di aver completato la registrazione, al prossimo accesso a Connection verrà riprodotta nuovamente la conversazione di registrazione.

Argomenti correlati

[Informazioni sulla registrazione](#), a pagina 1



CAPITOLO 2

Operazioni con Cisco Unity Connection tramite telefono

- [Informazioni sulla conversazione di Connection, a pagina 3](#)
- [Utilizzo del tastierino del telefono durante le conversazioni di Connection, a pagina 4](#)
- [Utilizzo dei comandi vocali nella conversazione di Connection, a pagina 4](#)

Informazioni sulla conversazione di Connection

Quando si accede a Cisco Unity Connection tramite telefono, viene riprodotta la conversazione di Connection. Le istruzioni e le indicazioni registrate guidano l'utente durante le operazioni di invio e ricezione dei messaggi, la registrazione dei messaggi di saluto e la modifica delle impostazioni personali. Per accedere a Connection è possibile utilizzare qualsiasi telefono.

Esistono due modalità di utilizzo di Connection tramite telefono:

Tastierino del telefono	Premere i tasti a toni sul tastierino del telefono. Utilizzare questa opzione quando non è necessario avere entrambe le mani libere, quando ci si trova in un ambiente rumoroso o si desiderano ulteriori opzioni delle funzioni di Connection.
Comandi vocali	Parlare nel ricevitore, nella cuffia o nell'altoparlante. Utilizzare questa opzione quando si desidera accedere al sistema di Connection e avere le mani libere.



Nota Alcuni telefoni TTY (telefoni a testo) non sono in grado di inviare i toni appropriati. In questo caso, gli utenti con telefoni TTY possono aver bisogno di utilizzare il tastierino del telefono quando interagiscono con la conversazione di Connection.

Utilizzo del tastierino del telefono durante le conversazioni di Connection

Esistono diverse versioni della conversazione di Connection, ognuna delle quali offre mappature del tastierino diverse per le opzioni del menu di Connection. Ad esempio, è possibile premere 3 per eliminare un messaggio in una versione, ma sarà necessario premere 7 per eseguire la stessa operazione in un'altra versione.

L'amministratore di Connection stabilisce quale versione della conversazione verrà riprodotta. In genere, l'amministratore sceglie una versione della conversazione associata a una mappatura del tastierino conosciuta dall'utente. Per conoscere la propria versione di conversazione, rivolgersi all'amministratore di Connection.

Argomenti correlati

[Menu del telefono e comandi vocali di Cisco Unity Connection](#), a pagina 85

Utilizzo dei comandi vocali nella conversazione di Connection

Cisco Unity Connection offre un'opzione di riconoscimento vocale che consente di pronunciare le operazioni che si desidera eseguire nella conversazione di Connection. I comandi vocali sono intuitivi, facili da utilizzare e disponibili per la maggior parte delle attività di messaggistica vocale.

Nelle procedure della *Guida per l'utente dell'interfaccia telefonica di Cisco Unity Connection* sono descritti i comandi vocali che è possibile utilizzare; in alternativa, si può pronunciare "Guida" in qualsiasi momento per ottenere ulteriori informazioni sui menu.

Dal menu principale è possibile accedere a una serie di esercitazioni sull'utilizzo dei comandi vocali pronunciando "Esercitazione".

È possibile utilizzare i comandi praticamente in qualsiasi momento della conversazione, senza attendere il completamento di una richiesta da parte del sistema. Inoltre, se si conosce esattamente le operazioni che si desidera eseguire, è possibile pronunciare comandi più complessi senza la necessità di spostarsi all'interno di una gerarchia di menu per completare un'attività. Ad esempio, è possibile pronunciare la frase "Invia messaggio privato e urgente a Mario Rossi" nel menu principale.

Se l'utente non si sente a proprio agio nel pronunciare i comandi o si trova in una situazione in cui i comandi non vengono riconosciuti dal sistema (ad esempio, se si sta utilizzando un cellulare e sono presenti rumori di fondo), è possibile passare all'utilizzo del tastierino del telefono per il resto della chiamata. Per disattivare i comandi vocali, dire "Conversazione con tasti" o premere il tasto corrispondente nel menu principale.

L'amministratore di Connection può comunicare il tasto all'utente; in alternativa, l'utente può pronunciare "Guida comandi tastierino". Per tornare a utilizzare i comandi vocali, disconnettersi e accedere nuovamente a Connection.

Per selezionare i comandi, è possibile premere il tasto corretto senza disattivare i comandi vocali.

L'amministratore di Connection può comunicare i comandi e i tasti corrispondenti all'utente; in alternativa, l'utente può pronunciare "Guida comandi tastierino".

L'amministratore di Connection stabilisce se l'utente può utilizzare la funzione di riconoscimento vocale.

Argomenti correlati

[Comandi vocali](#), a pagina 106



CAPITOLO 3

Informazioni di base sulla posta vocale

- [Chiamata a Cisco Unity Connection, a pagina 5](#)
- [Invio di messaggi, a pagina 5](#)
- [Controllo dei messaggi, a pagina 8](#)
- [Risposta a messaggi, a pagina 10](#)
- [Inoltro di un messaggio, a pagina 12](#)
- [Gestione degli avvisi, a pagina 13](#)

Chiamata a Cisco Unity Connection

È possibile chiamare Cisco Unity Connection dal telefono del proprio ufficio o da un altro telefono all'interno o all'esterno dell'azienda.

Passaggio 1

Comporre il numero appropriato per chiamare Connection.

Passaggio 2

Se si chiama da un altro telefono collocato all'interno o all'esterno dell'organizzazione, premere * (asterisco) quando Connection risponde.

Passaggio 3

Se richiesto, immettere il proprio ID e premere # (cancellito).

Passaggio 4

Immettere il proprio PIN Connection e premere #.

Nota Se si utilizza l'opzione di riconoscimento vocale, Connection potrebbe richiedere di pronunciare il proprio PIN o di immetterlo sul tastierino del telefono. Per indicare il PIN, pronunciare ogni cifra singolarmente. Se Connection non è in grado di riconoscere il PIN al primo tentativo, è necessario immetterlo sul tastierino. Per motivi di sicurezza potrebbe essere preferibile immettere il PIN sul tastierino anziché pronunciarlo; questa opzione è sempre disponibile.

Invio di messaggi

Revisione 7 giugno 2016

È possibile inviare i messaggi vocali ad altri utenti di Cisco Unity Connection senza doverne digitare gli interni. Ciò risulta utile quando non si desidera disturbare un utente, oppure quando non si ha tempo per una

conversazione telefonica. L'uso dei messaggi vocali permette anche di evitare i malintesi percepibili in messaggi di posta elettronica.

È possibile inviare messaggi vocali a uno o più destinatari e agli elenchi di distribuzione privati e di sistema. In base allo stile di input utilizzato, è possibile indirizzare un messaggio pronunciando il nome di un utente di Connection o di un elenco di distribuzione, oppure utilizzando il tastierino del telefono per compitare il nome dell'utente o dell'elenco o per immettere il numero dell'interno o dell'elenco.

Sono disponibili le seguenti opzioni di recapito speciale:

Urgente	Contrassegnare un messaggio come urgente se si desidera che Connection lo invii prima dei messaggi normali.
Ricevuta di ritorno	Chiedere una ricevuta di ritorno se si desidera che Connection informi l'utente quando il destinatario apre il messaggio. Nota È possibile o meno ricevere ricevute in risposta alle richieste, in base alla configurazione del destinatario e dell'account della casella vocale. Quando si ricevono ricevute, possono essere conferme di lettura o avvisi di consegna, sempre in base alla configurazione degli account della casella vocale.
Privato	Contrassegnare un messaggio come privato se si desidera che il ricevente sappia che dovrà considerarlo confidenziale. Gli utenti di Connection non possono inoltrare messaggi privati tramite telefono.
"Recapito futuro"	Il messaggio viene inviato nella data e nell'ora future specificate dall'utente.

In aggiunta ai messaggi audio, è inoltre possibile registrare un videomessaggio per un utente identificato o non identificato in caso di chiamata senza risposta.

Invio di un messaggio vocale tramite il tastierino del telefono

Passaggio 1

Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2

Nel menu principale, selezionare l'opzione **Invia un messaggio**.

Passaggio 3

Seguire le indicazioni per registrare, indirizzare e inviare il messaggio vocale.

Per sospendere o riprendere la registrazione, premere **8**. Per terminare la registrazione, premere **#**.

- Suggerimento**
- Durante l'indirizzamento del messaggio, premere **##** per passare dalla compilazione all'immissione di numeri e viceversa.
 - Per indirizzare il messaggio a un elenco privato, inserire il numero dell'elenco utilizzando un'immissione di numeri oppure, se l'elenco ha un nome visualizzato nello strumento Web Assistente di messaggistica, compitare il nome utilizzando l'immissione compitata.
 - Se le voci di indirizzamento corrispondono a più di un utente, Connection riproduce un elenco di corrispondenze facilmente selezionabili. Premere **#** per selezionare un destinatario da un elenco, **7** per passare al nome precedente e **9** per il successivo; premere **77** per passare all'inizio dell'elenco e **99** per andare alla fine.

Invio di un messaggio vocale tramite i comandi vocali

Passaggio 1 Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2 Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere:

"Invia un messaggio".

Suggerimento Se si desidera indirizzare il messaggio prima di registrarlo o specificarne una proprietà, dirlo ora. Ad esempio: "Invia un messaggio urgente a Mario Rossi" o "Invia un messaggio privato".

Passaggio 3 Registrare il messaggio. Al termine della registrazione, premere **#** o rimanere in silenzio per alcuni secondi.

Per sospendere o riprendere la registrazione, premere **8**.

Passaggio 4 Quando viene richiesto, pronunciare il nome del destinatario del messaggio.

Se Connection aggiunge un destinatario indesiderato, pronunciare **"Rimuovi"** per rimuovere l'ultimo destinatario aggiunto o **"Modifica destinatari"** per rimuovere altri destinatari.

Al termine dell'indirizzamento del messaggio, pronunciare **"Fine"**.

- Suggerimento**
- Per un indirizzamento più rapido, pronunciare il nome del destinatario successivo prima che Connection completi il messaggio di conferma.
 - Per passare temporaneamente all'utilizzo del tastierino del telefono per aggiungere un destinatario, premere **9**. Connection tornerà alla modalità di riconoscimento vocale dopo che il destinatario è stato aggiunto.

Passaggio 5 Seguire le indicazioni e utilizzare i seguenti comandi vocali per concludere il messaggio:

Azione	Comando vocale
Invio del messaggio	"Invia"
Revisione o modifica dell'elenco dei destinatari del messaggio	"Modifica destinatari"
Aggiunta di altri destinatari	"Aggiungi nomi"
Modifica del messaggio registrato	"Modifica registrazione"

Azione	Comando vocale
Revisione delle proprietà dei messaggi	"Revisione proprietà messaggi"
Contrassegno del messaggio come urgente	"Contrassegna come urgente"
Contrassegno del messaggio come privato	"Contrassegna come privato"
Contrassegno del messaggio come urgente e privato	"Contrassegna come urgente e privato"
Contrassegno del messaggio per la ricevuta di ritorno	"Ricevuta di ritorno"
Recapito del messaggio in una data oppure ora futura Quando Connection richiede in che momento il messaggio vada recapitato, pronunciare "Oggi", "Domani", un giorno della settimana o una data del calendario e l'ora del giorno. Quando il messaggio è pronto per essere messo in coda per il recapito futuro, pronunciare "Invia".	"Recapito futuro"
Annullamento del recapito futuro	"Annulla recapito futuro"
Revisione delle proprietà dei messaggi e dei messaggi registrati	"Revisione messaggio"

Controllo dei messaggi

Revisione 16 novembre 2010

È possibile controllare i messaggi nuovi e salvati presenti nella casella di posta di Cisco Unity Connection tramite telefono, e anche i messaggi nel client di posta.

È possibile salvare ed eliminare i messaggi durante la riproduzione o dopo l'ascolto di un intero messaggio.

Se il sistema è impostato per applicare un criterio di conservazione dei messaggi, rivolgersi all'amministratore di Connection per sapere per quanto tempo il sistema memorizza i messaggi prima di eliminarli definitivamente. Connection non indica quando un criterio di conservazione dei messaggi è attivo, né avvisa prima che i messaggi vengano eliminati definitivamente in base a tale criterio.



Nota Una volta effettuato l'accesso a Unity Connection, l'utente può riprodurre solo i videomessaggi ricevuti dagli utenti o dai chiamanti esterni in scenari di chiamata non risposta. L'utente non può comporre un videomessaggio anche se la messaggistica video è abilitata per l'utente.

Verifica dei messaggi tramite il tastierino del telefono

Passaggio 1

Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2

Nel menu principale, selezionare l'opzione appropriata:

Opzione	Descrizione
Riproduci nuovi messaggi o Rivedi messaggi vecchi	Per i messaggi della casella postale di Connection.
Riproduci messaggi di utenti esterni	Per i messaggi dell'applicazione e-mail dell'utente.

Passaggio 3 Seguire le indicazioni per ascoltare e gestire i messaggi.

Verifica dei messaggi tramite i comandi vocali

Passaggio 1 Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2 Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere:

"Riproduci messaggi". Connection informa l'utente del numero totale di messaggi nuovi e salvati presenti nella casella postale di Connection, riproduce tutti i nuovi messaggi vocali, le e-mail e gli avvisi, quindi riproduce i messaggi salvati.

Oppure

Utilizzare i seguenti comandi per selezionare il tipo di messaggi che si desidera ascoltare:

Azione	Comando vocale
Ascolto di messaggi vocali, e-mail, messaggi di utenti esterni o avvisi nuovi e salvati La possibilità di ricevere tutti i tipi di avvisi dipende dall'impostazione di Connection all'interno della propria organizzazione.	"Riproduci <voice messages/emails/external messages/receipts>"
Riproduzione di tutti i nuovi messaggi	"Riproduci nuovi messaggi"
Riproduzione dei messaggi vocali nuovi, salvati o eliminati di un utente di Connection	"Riproduci messaggi <new/saved/deleted> da <name of user>"
Ascolto di messaggi vocali, e-mail, messaggi di utenti esterni o avvisi salvati La possibilità di ricevere tutti i tipi di avvisi dipende dall'impostazione di Connection all'interno della propria organizzazione.	"Riproduci <voice messages/emails/external messages/receipts> salvati"
Riproduzione di tutti i messaggi salvati	"Riproduci messaggi salvati"
Ascolto di messaggi vocali, e-mail o avvisi eliminati La possibilità di ricevere tutti i tipi di avvisi dipende dall'impostazione di Connection all'interno della propria organizzazione.	"Riproduci <voice messages / emails / receipts> eliminati"
Riproduzione di tutti i messaggi eliminati	"Riproduci messaggi eliminati"

Azione	Comando vocale
(non disponibile in alcuni sistemi)	

Passaggio 3

Seguire le indicazioni e utilizzare i seguenti comandi vocali per gestire il messaggio dopo averlo ascoltato:

Azione	Comando vocale
Nuova riproduzione del messaggio	"Ripeti"
Riproduzione del messaggio precedente	"Precedente"
Riproduzione del messaggio successivo	"Successiva"
Salvataggio o ripristino come salvato	"Salva"
Elimina messaggio	"Elimina"
Risposta al messaggio	"Rispondi"
Rispondi a tutti	"Rispondi a tutti"
Nuovo invio di un messaggio originale (solo NDR)	"Invia di nuovo"
Chiamata del mittente del messaggio (non disponibile in alcuni sistemi)	"Chiama mittente"
Inoltro di un messaggio	"Inoltra"
Salvataggio o ripristino come nuovo	"Contrassegna come nuovo"
Riavvolgimento del messaggio	N/D
Invio a un fax per la stampa (non disponibile in alcuni sistemi)	"Fax"
Riproduzione delle proprietà dei messaggi	"Proprietà messaggi"

Risposta a messaggi

Quando si risponde a un messaggio, è possibile rispondere solo al mittente oppure al mittente e a tutti gli altri destinatari e aggiungere destinatari. È inoltre possibile rispondere ad avvisi di mancato recapito (NDR) inviando nuovamente il messaggio originale.

Se si riceve un messaggio da "Cisco Unity Connection Messaging System" significa che il chiamante non era un utente di Connection o che non aveva eseguito l'accesso al sistema quando ha lasciato il messaggio. Non è possibile rispondere a messaggi provenienti da questi chiamanti.

Risposta a un messaggio vocale tramite il tastierino del telefono

- Passaggio 1** Dopo aver ascoltato il messaggio, selezionare l'opzione del menu **Rispondi** o **Rispondi a tutti**.
- Passaggio 2** Seguire le indicazioni per registrare, aggiungere ulteriori destinatari e inviare la risposta.
Per sospendere o riprendere la registrazione, premere **8**. Per terminare la registrazione, premere **#**.
- Passaggio 3** Dopo aver inviato la risposta, seguire le indicazioni per gestire il messaggio originale.

Risposta a un messaggio vocale tramite i comandi vocali

- Passaggio 1** Dopo aver ascoltato il messaggio, pronunciare:
"**Rispondi**" per rispondere al mittente.
Oppure
"**Rispondi a tutti**" per rispondere al mittente e a tutti i destinatari del messaggio.
- Passaggio 2** Registrare la risposta. Per sospendere o riprendere la registrazione, premere **8**.
Al termine della registrazione, premere **#** o rimanere in silenzio per alcuni secondi.
- Passaggio 3** Seguire le indicazioni e utilizzare i seguenti comandi vocali per concludere la risposta:

Azione	Comando vocale
Invio del messaggio	"Invia"
Revisione o modifica dell'elenco dei destinatari del messaggio	"Modifica destinatari"
Aggiunta di altri destinatari	"Aggiungi nomi"
Modifica del messaggio registrato	"Modifica registrazione"
Revisione delle proprietà dei messaggi	"Revisione proprietà messaggi"
Contrassegno del messaggio come urgente	"Contrassegna come urgente"
Contrassegno del messaggio come privato	"Contrassegna come privato"
Contrassegno del messaggio come urgente e privato	"Contrassegna come urgente e privato"
Contrassegno del messaggio per la ricevuta di ritorno	"Ricevuta di ritorno"
Recapito del messaggio in una data oppure ora futura Quando Connection richiede in che momento il messaggio vada recapitato, pronunciare "Oggi", "Domani", un giorno della settimana o una data del calendario e l'ora del giorno. Quando il messaggio è pronto per essere messo in coda per il recapito futuro, pronunciare "Invia".	"Recapito futuro"

Azione	Comando vocale
Annullamento del recapito futuro	"Annulla recapito futuro"
Revisione delle proprietà dei messaggi e dei messaggi registrati	"Revisione messaggio"

Passaggio 4 Dopo aver inviato la risposta, seguire le indicazioni per gestire il messaggio originale.

Inoltro di un messaggio

I messaggi contrassegnati come privati non possono essere inoltrati tramite telefono. Ciò include tutti i messaggi vocali contrassegnati come privati anche da un altro utente di Connection.

Inoltro di un messaggio tramite il tastierino del telefono

Passaggio 1 Dopo aver ascoltato il messaggio, selezionare l'opzione **Inoltra il messaggio**.

Passaggio 2 Seguire le indicazioni per registrare un'introduzione, indirizzare e inviare il messaggio inoltrato.

Per sospendere o riprendere la registrazione, premere **8**. Per terminare la registrazione, premere **#**.

- Suggerimento**
- Durante l'indirizzamento del messaggio, premere **##** per passare dalla compitazione all'immissione di numeri e viceversa.
 - Per indirizzare il messaggio a un elenco privato, inserire il numero dell'elenco utilizzando un'immissione di numeri oppure, se l'elenco ha un nome visualizzato nello strumento Web Assistente di messaggistica, compitare il nome utilizzando l'immissione compitata.
 - Se le voci di indirizzamento corrispondono a più di un utente, Connection riproduce un elenco di corrispondenze facilmente selezionabili. Premere **#** per selezionare un destinatario da un elenco, **7** per passare al nome precedente e **9** per il successivo; premere **77** per passare all'inizio dell'elenco e **99** per andare alla fine.

Passaggio 3 Dopo aver inviato il messaggio, seguire le indicazioni per gestire il messaggio originale.

Invio di un messaggio tramite i comandi vocali

Passaggio 1 Dopo aver ascoltato il messaggio, pronunciare **"Inoltra"**.

Passaggio 2 Registrare un'introduzione al messaggio inoltrato, se opportuno. Per sospendere o riprendere la registrazione, premere **8**.

Al termine della registrazione, premere **#** o rimanere in silenzio per alcuni secondi.

Passaggio 3 Quando viene richiesto, pronunciare il nome del destinatario del messaggio.

Se Connection aggiunge un destinatario indesiderato, pronunciare "**Rimuovi**" per rimuovere l'ultimo destinatario aggiunto o "**Modifica destinatari**" per rimuovere altri destinatari.

Al termine dell'indirizzamento del messaggio, pronunciare "**Fine**".

- Suggerimento**
- Per un indirizzamento più rapido, pronunciare il nome del destinatario successivo prima che Connection completi il messaggio di conferma.
 - Per passare temporaneamente all'utilizzo del tastierino del telefono per aggiungere un destinatario, premere **9**. Connection tornerà alla modalità di riconoscimento vocale dopo che il destinatario è stato aggiunto.

Passaggio 4

Seguire le indicazioni e utilizzare i seguenti comandi vocali per concludere il messaggio inoltrato:

Azione	Comando vocale
Invio del messaggio	"Invia"
Revisione o modifica dell'elenco dei destinatari del messaggio	"Modifica destinatari"
Aggiunta di altri destinatari	"Aggiungi nomi"
Modifica del messaggio registrato	"Modifica registrazione"
Revisione delle proprietà dei messaggi	"Revisione proprietà messaggi"
Contrassegno del messaggio come urgente	"Contrassegna come urgente"
Contrassegno del messaggio come privato	"Contrassegna come privato"
Contrassegno del messaggio come urgente e privato	"Contrassegna come urgente e privato"
Contrassegno del messaggio per la ricevuta di ritorno	"Ricevuta di ritorno"
Recapito del messaggio in una data oppure ora futura Quando Connection richiede in che momento il messaggio vada recapitato, pronunciare "Oggi", "Domani", un giorno della settimana o una data del calendario e l'ora del giorno. Quando il messaggio è pronto per essere messo in coda per il recapito futuro, pronunciare "Invia".	"Recapito futuro"
Annullamento del recapito futuro	"Annulla recapito futuro"
Revisione delle proprietà dei messaggi e dei messaggi registrati	"Revisione messaggio"

Passaggio 5

Dopo aver inviato il messaggio, seguire le indicazioni per gestire il messaggio originale.

Gestione degli avvisi

Revisione 16 novembre 2010

Mentre si lavora con Cisco Unity Connection, è possibile gestire i seguenti tipi di avviso:

Lettura	Messaggio di avviso che informa se il destinatario ha riprodotto il messaggio.
Recapito	Messaggio di avviso che informa quando il messaggio è stato recapitato al destinatario desiderato.
Mancato recapito	Messaggio di avviso che informa quando il messaggio non è stato recapitato al destinatario desiderato.

Sebbene sia possibile richiedere le ricevute di ritorno solo nell'interfaccia telefonica di Connection, è possibile richiedere in modo specifico le ricevute di lettura o consegna utilizzando un'applicazione e-mail. Tenere presente che è possibile o meno ricevere ricevute in risposta alle richieste, in base alla configurazione del destinatario e dell'account della casella vocale. Quando si ricevono ricevute in risposta alle richieste di ricevuta, possono essere conferme di lettura o avvisi di consegna, sempre in base alla configurazione degli account della casella vocale.

Quando si controllano i messaggi, Connection riproduce gli avvisi insieme agli altri messaggi. Gli avvisi vengono riprodotti e cancellati allo stesso modo degli altri messaggi; non è possibile però rispondere ad essi o inoltrarli.

Per gli avvisi di conferma di lettura, Connection riproduce l'elenco dei destinatari che hanno riprodotto il messaggio inviato dall'utente. Per gli avvisi di mancato recapito (NDR, Nondelivery Receipts), Connection identifica i riceventi le cui caselle postali non hanno accettato il messaggio.

Dopo che Connection ha riprodotto un NDR, è possibile riprodurre il messaggio originale e inviarlo nuovamente al destinatario o ai destinatari che non l'hanno ricevuto. Quando si invia nuovamente un messaggio, è possibile registrare un'introduzione, modificare l'elenco dei destinatari e le opzioni di recapito. Quando un messaggio viene inviato nuovamente, Connection elimina automaticamente l'NDR.

Gestione degli avvisi tramite il tastierino del telefono

-
- Passaggio 1** Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.
- Passaggio 2** Nel Menu principale, selezionare l'opzione **Riproduci nuovi messaggi**, quindi **Avvisi**.
- Passaggio 3** Seguire le indicazioni per gestire gli avvisi.
-

Gestione degli avvisi tramite i comandi vocali

-
- Passaggio 1** Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.
- Passaggio 2** Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere:
- "**Riproduci avvisi**". Connection comunica il numero totale di avvisi ricevuti, quindi li riproduce.
- Oppure
- "**Riproduci avvisi <new/saved/deleted>**." Connection comunica il numero di avvisi che soddisfano i criteri, quindi li riproduce.

Passaggio 3

Seguire le indicazioni e utilizzare i seguenti comandi vocali per gestire l'avviso dopo averlo ascoltato:

Azione	Comando vocale
Riproduzione dell'avviso	"Ripeti"
Salvataggio o ripristino come salvato	"Salva"
Eliminazione dell'avviso	"Elimina"
Nuovo invio di un messaggio originale (solo NDR)	"Invia di nuovo"
Salvataggio come nuovo	"Contrassegna come nuovo"
Riavvolgimento dell'avviso	(nessun comando disponibile)
Riproduzione delle proprietà dell'avviso	"Proprietà messaggi"
Riproduzione del messaggio originale (solo NDR)	"Riproduci messaggio originale"



CAPITOLO 4

Ricerca dei messaggi

- [Informazioni sulla ricerca di messaggi, a pagina 17](#)
- [Ricerca dei messaggi tramite l'opzione Message Locator, a pagina 17](#)
- [Ricerca dei messaggi tramite l'opzione Phone View, a pagina 18](#)
- [Ricerca dei messaggi tramite l'opzione Vai a messaggio, a pagina 20](#)

Informazioni sulla ricerca di messaggi

Cisco Unity Connection offre tre opzioni per trovare i messaggi tramite telefono:

Message Locator	Consente di trovare i messaggi vocali nuovi e salvati in base ai criteri di ricerca.
Phone View	Consente di trovare i messaggi vocali nuovi e salvati in base ai criteri di ricerca, quindi visualizza i risultati sullo schermo del telefono Cisco IP.
Vai a messaggio	Consente di trovare un messaggio salvato in base al numero del messaggio.

Non tutte queste opzioni potrebbero essere disponibili. Contattare l'amministratore di Connection per informazioni.

Ricerca dei messaggi tramite l'opzione Message Locator

Con Message Locator vengono individuati i messaggi vocali di un utente specifico immettendo il nome dell'utente o il numero del suo interno. È inoltre possibile trovare i messaggi vocali di tutti i chiamanti esterni o i messaggi lasciati dai chiamanti da un numero specifico.

In base ai criteri immessi, Cisco Unity Connection inizia a riprodurre i messaggi man mano che vengono individuati. Per impostazione predefinita, i messaggi vengono presentati a partire dal più recente fino al meno recente, indipendentemente dal fatto che siano nuovi o salvati, sebbene l'amministratore di Connection sia in grado di modificare questo ordine di riproduzione.

Recupero di messaggi tramite Message Locator utilizzando il tastierino del telefono

Passaggio 1

Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2

Se non si utilizzano i comandi vocali, andare al passaggio 3.

Se si utilizzano i comandi vocali, pronunciare "**Conversazione con tasti**" o premere **9** per passare temporaneamente all'utilizzo del tastierino numerico.

Suggerimento Per tornare ai comandi vocali al termine dell'utilizzo di Message Locator, disconnettersi e accedere nuovamente a Connection.

Passaggio 3

Nel menu principale, selezionare l'opzione **Trova messaggi**.

Passaggio 4

Selezionare l'opzione desiderata e seguire le indicazioni per individuare e gestire i messaggi vocali cercati:

Opzione	Descrizione
Da un altro utente	Quando viene richiesto, utilizzare il tastierino del telefono per comporre il nome dell'utente o immettere il suo interno. Premere ## per passare dalla compilazione all'immissione di numeri e viceversa.
Da tutti i chiamanti esterni	Connection cerca tutti i messaggi lasciati da chiamanti non identificati, inclusi quelli esterni e gli utenti che non hanno eseguito l'accesso a Connection prima di chiamare da un telefono esterno o da un telefono non associato a un account utente, ad esempio una sala conferenze.
Da un chiamante esterno specifico	Quando richiesto, utilizzare il tastierino del telefono per immettere il numero di telefono del chiamante, o parte di esso, seguito da # . Nota Alcuni chiamanti potrebbero presentare ulteriori cifre all'inizio del numero di telefono, ad esempio prefissi internazionali e nazionali. Non tutti i chiamanti hanno un numero memorizzato nel sistema. In caso di problemi di ricerca dei messaggi da un chiamante specifico, rivolgersi all'amministratore di Connection.

Ricerca dei messaggi tramite l'opzione Phone View

Con Phone View, lo schermo del telefono Cisco IP visualizza i dati relativi a mittente, data e ora del messaggio vocale. Per visualizzare determinati messaggi vocali sullo schermo è necessario immettere criteri di ricerca. Per impostazione predefinita, i messaggi vengono elencati a partire dal più recente fino al meno recente, indipendentemente dal fatto che siano nuovi o salvati, sebbene l'amministratore di Connection sia in grado di modificare questo ordine di riproduzione.

Recupero di messaggi con Phone View tramite il tastierino del telefono

Passaggio 1

Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2

Nel menu principale, selezionare l'opzione **Trova messaggi**.

Passaggio 3

Selezionare l'opzione desiderata e seguire le indicazioni per individuare i messaggi vocali cercati:

Opzione	Descrizione
Tutti i nuovi messaggi	Connection visualizza i messaggi vocali non ancora ascoltati.
Tutti i messaggi	Connection visualizza tutti i messaggi nuovi e salvati.
Da un altro utente	Quando viene richiesto, utilizzare il tastierino del telefono per comporre il nome dell'utente o immettere il suo interno. Premere ## per passare dalla compilazione all'immissione di numeri e viceversa.
Da tutti i chiamanti esterni	Connection cerca tutti i messaggi lasciati da chiamanti non identificati, inclusi quelli esterni e gli utenti che non hanno eseguito l'accesso a Connection prima di chiamare da un telefono esterno o da un telefono non associato a un account utente, ad esempio una sala conferenze.
Da un chiamante esterno specifico	Quando richiesto, utilizzare il tastierino del telefono per immettere il numero di telefono del chiamante, o parte di esso, seguito da #. Alcuni chiamanti potrebbero presentare ulteriori cifre all'inizio del numero di telefono, ad esempio prefissi internazionali e nazionali. Non tutti i chiamanti hanno un numero memorizzato nel sistema. In caso di problemi di ricerca dei messaggi da un chiamante specifico, rivolgersi all'amministratore di Connection.

Passaggio 4

Una volta visualizzato l'elenco dei messaggi sullo schermo del telefono, utilizzare i seguenti tasti software per selezionare i messaggi da riprodurre con Connection:

Opzione	Descrizione
Seleziona	Avvia la riproduzione del messaggio selezionato.
Successiva	Passa alla successiva pagina di messaggi, se presente.
Precedente	Passa alla precedente pagina di messaggi, se presente.
Altro	Visualizza i tasti Go To ed Exit. Questo tasto viene visualizzato solo sui telefoni che visualizzano un massimo di quattro tasti software.
Go To	Visualizza una schermata che permette di immettere un numero di messaggio utilizzando il tastierino del telefono, quindi passa al messaggio indicato evidenziandolo.
Esci	Esce dall'elenco di messaggi visualizzato. In questo modo si torna alla modalità di ricerca mediante criterio di Connection.

Passaggio 5

Seguire le indicazioni per ascoltare e gestire i messaggi.

Recupero dei messaggi con Phone View tramite i comandi vocali

Passaggio 1

Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2

Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", usare il comando vocale opportuno per selezionare il tipo di messaggi da visualizzare sullo schermo del telefono:

Azione	Comando vocale
Visualizzazione dei messaggi vocali o degli avvisi nuovi e salvati	"Mostra <voice messages/receipts>"
Visualizzazione di tutti i nuovi messaggi vocali	"Mostra nuovi messaggi"
Visualizzazione dei messaggi vocali nuovi, salvati o eliminati da un utente di Connection	"Mostra <new/saved/deleted> messaggi da <name of user>"
Visualizzazione dei messaggi vocali o degli avvisi salvati	"Mostra <voice messages/receipts> salvati"
Visualizzazione di tutti i messaggi vocali salvati	"Mostra messaggi salvati"
Visualizzazione dei messaggi vocali o degli avvisi eliminati	"Mostra <voice messages /receipts> eliminati"
Visualizzazione di tutti i messaggi vocali eliminati (non disponibile in alcuni sistemi)	"Mostra messaggi eliminati"

Passaggio 3

Una volta visualizzato l'elenco dei messaggi sullo schermo del telefono, utilizzare i seguenti tasti software per selezionare i messaggi da riprodurre con Connection:

Passaggio 4

Utilizzare i seguenti comandi vocali per gestire i messaggi dopo averli ascoltati:

Ricerca dei messaggi tramite l'opzione Vai a messaggio

Quando si ascoltano messaggi, è possibile utilizzare l'opzione Vai a messaggio per trovare un messaggio immettendone il numero.

Ricerca di messaggi con l'opzione Vai a messaggio tramite il tastierino del telefono

Passaggio 1

Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2

Se non si utilizzano i comandi vocali, andare al passaggio 3.

Se si utilizzano i comandi vocali, pronunciare "**Conversazione con tasti**" o premere **9** per passare temporaneamente all'utilizzo del tastierino numerico.

Suggerimento Per tornare ai comandi vocali al termine dell'utilizzo di Vai a messaggio, disconnettersi e accedere nuovamente a Connection.

Passaggio 3

Nel menu principale, selezionare l'opzione applicabile, **Riproduci nuovi messaggi** o **Rivedi messaggi vecchi**.

Passaggio 4

Premere le sequenze di tasti Vai a messaggio.

Suggerimento Chiedere all'amministratore di Connection le sequenze di tasti da usare per ascoltare l'invito a immettere il numero di messaggio.

Passaggio 5

Quando viene richiesto, immettere il numero di messaggio seguito da #.

Passaggio 6

Seguire le indicazioni per gestire il messaggio dopo averlo ascoltato:



CAPITOLO 5

Gestione dei messaggi eliminati

- [Informazioni sui messaggi eliminati, a pagina 23](#)
- [Eliminazione permanente dei messaggi eliminati, a pagina 23](#)
- [Controllo dei messaggi eliminati, a pagina 24](#)

Informazioni sui messaggi eliminati

Cisco Unity Connection salva i messaggi eliminati, che l'utente potrà riprodurre, ripristinare o eliminare definitivamente.

Eliminazione permanente dei messaggi eliminati

L'eliminazione dei messaggi può essere importante per ridurre le dimensioni della casella postale, in particolare quando Cisco Unity Connection non è impostato per eliminare automaticamente i messaggi dopo un certo periodo di tempo.

Consultare l'amministratore di Connection per sapere se il sistema è stato impostato con un criterio di conservazione dei messaggi. Connection non indica quando un criterio di conservazione dei messaggi è attivo, né avvisa prima che i messaggi vengano eliminati definitivamente in base a tale criterio. Se Connection non è impostato per applicare un criterio di conservazione, assicurarsi di eliminare periodicamente e definitivamente i messaggi.

Argomenti correlati

[Gestione delle dimensioni della casella postale personale, a pagina 83](#)

Eliminazione definitiva dei messaggi tramite il tastierino del telefono

Passaggio 1

Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2

Nel Menu principale, selezionare l'opzione **Rivedi messaggi vecchi**, quindi **Messaggi eliminati**.

Passaggio 3

Seguire le indicazioni per rivedere i messaggi eliminati e cancellarli singolarmente oppure in blocco.

Eliminazione definitiva dei messaggi tramite i comandi vocali

Passaggio 1

Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2

Quando Connection chiede cosa si desidera fare, rispondere:

"**Svuota cartella Voci eliminate**" per eliminare definitivamente tutti i messaggi eliminati. Pronunciare "**Sì**" quando Connection richiede di confermare l'operazione.

Oppure

"**Riproduci messaggi eliminati**" per eliminare definitivamente i messaggi uno alla volta. Dopo la riproduzione di un messaggio, pronunciare "**Elimina**" per eliminarlo definitivamente. Per passare al messaggio successivo senza eliminare quello corrente, pronunciare "**Successivo**".

Controllo dei messaggi eliminati

È possibile riprodurre i messaggi eliminati esattamente come si riproducono i messaggi nuovi e salvati. È inoltre possibile ripristinare un messaggio eliminato esattamente come nel caso dei messaggi nuovi o salvati.

Per impostazione predefinita, i messaggi più recenti vengono riprodotti per primi. Tenere presente che per i messaggi eliminati non è possibile attivare il menu Tipo messaggi o specificare un ordine di riproduzione per tipo di messaggio.

Verifica dei messaggi eliminati tramite il tastierino del telefono

Passaggio 1

Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2

Nel Menu principale, selezionare l'opzione **Rivedi messaggi vecchi**, quindi **Messaggi eliminati**.

Passaggio 3

Seguire le indicazioni per gestire il messaggio eliminato dopo averlo ascoltato.

Passaggio 4

Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere

Esempio:

Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere

Verifica dei messaggi eliminati tramite i comandi vocali

Passaggio 1

Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2

Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere:

"**Riproduci messaggi eliminati**" per riprodurre tutti i messaggi eliminati.

Oppure

"**Riproduci messaggi eliminati di <name of user>**" per riprodurre i messaggi vocali eliminati da un utente di Connection specifico.

Oppure

"**Riproduci <voice messages/emails/receipts> eliminati**" per ascoltare i messaggi eliminati di un tipo specifico. Tenere presente che Connection consente di riprodurre messaggi e-mail solo agli utenti che dispongono dell'opzione text-to-speech.

Passaggio 3

Seguire le indicazioni e utilizzare i seguenti comandi vocali per gestire il messaggio eliminato dopo averlo ascoltato:

Azione	Comando vocale
Nuova riproduzione del messaggio	"Ripeti"
Riproduzione del messaggio precedente	"Precedente"
Riproduzione del messaggio successivo	"Successiva"
Ripristino come salvato	"Salvato"
Eliminazione definitiva del messaggio	"Elimina"
Risposta al messaggio	"Rispondi"
Chiamata del mittente del messaggio (non disponibile in alcuni sistemi)	"Chiama mittente"
Inoltro di un messaggio	"Inoltra"
Ripristino come nuovo (non disponibile in alcuni sistemi)	"Contrassegna come nuovo"
Riproduzione delle proprietà dei messaggi	"Proprietà messaggi"



CAPITOLO 6

Gestione dei messaggi di spedizione

- [Informazioni sui messaggi di spedizione, a pagina 27](#)
- [Risposta ai messaggi di spedizione, a pagina 27](#)

Informazioni sui messaggi di spedizione

I messaggi di spedizione vengono inviati a un elenco di distribuzione di utenti disponibili a rispondere alle problematiche. È necessario che una sola persona accetti il messaggio di spedizione. Dopo che Cisco Unity Connection ha riprodotto un messaggio di spedizione, fornisce le seguenti opzioni:

Accettare il messaggio	Ciò significa che l'utente sarà l'unico membro dell'elenco di distribuzione ad accettare il messaggio. Le copie del messaggio saranno rimosse dalle caselle postali degli altri destinatari, che abbiano o meno ascoltato il messaggio.
Rifiutare il messaggio	Ciò significa che il messaggio verrà rimosso dalla casella postale ma che le copie del messaggio resteranno non ascoltate nelle caselle postali degli altri destinatari che non hanno ancora rifiutato il messaggio. Nota Se tutti gli altri destinatari hanno rifiutato il messaggio di spedizione, l'utente dovrà accettarlo. Non è ammesso rifiutare il messaggio.
Posporre il messaggio	Ciò significa che il messaggio resterà non ascoltato nelle caselle postali degli altri destinatari che non hanno ancora rifiutato il messaggio.

Risposta ai messaggi di spedizione

Notare le considerazioni seguenti relative alla risposta ai messaggi di spedizione:

- Se un altro destinatario accetta il messaggio di spedizione prima di un altro utente, la copia del messaggio di questo utente verrà rimossa dalla sua casella postale.
- Quando si rifiuta un messaggio di spedizione, Cisco Unity Connection non lo sposta nella cartella degli elementi eliminati.
- I messaggi di spedizione attivano l'indicatore di messaggio presente sul telefono. Se un altro ricevente accetta un messaggio di spedizione, Connection disattiva l'indicatore dopo aver rimosso il messaggio.

dalla casella postale. Potrebbe passare un certo tempo fra la rimozione del messaggio e la disattivazione dell'indicatore. Se non si trova alcun messaggio nuovo dopo aver notato l'indicatore, probabilmente il messaggio è stato rimosso ma l'indicatore non è ancora stato disattivato.

- Quando si configurano le regole di notifica dei messaggi in modo che includano i messaggi di spedizione, si tenga presente che dal momento in cui si riceve una notifica e si chiama per recuperare il messaggio, questo potrebbe essere stato eliminato dalla casella postale perché un altro utente ha già accettato il messaggio.

Argomenti correlati

[Informazioni sui messaggi di spedizione](#), a pagina 27

Risposta a un messaggio di spedizione tramite il tastierino del telefono

Dopo aver ascoltato il messaggio di spedizione, seguire le indicazioni per accettare, rifiutare o posporre il messaggio.

Risposta a un messaggio di spedizione tramite i comandi vocali

Passaggio 1 Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2 Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere:

"Riproduci messaggi di spedizione".

Passaggio 3 Dopo aver ascoltato un messaggio di spedizione, seguire le indicazioni e utilizzare i seguenti comandi vocali per rispondere al messaggio:

Azione	Comando vocale
Accettare il messaggio	"Accetta"
Rifiutare il messaggio	"Rifiuta"
Posporre il messaggio	"Posponi"



CAPITOLO 7

Utilizzo dei comandi vocali per effettuare chiamate

- [Informazioni sull'utilizzo di comandi vocali per eseguire chiamate, a pagina 29](#)
- [Esecuzione di chiamate tramite comandi vocali, a pagina 29](#)

Informazioni sull'utilizzo di comandi vocali per eseguire chiamate

È possibile chiamare un contatto o un altro utente Cisco Unity Connection pronunciandone il nome, il numero di telefono o il numero di interno.

Se ad esempio si pronuncia "Chiama Angela Russo", Connection individua il numero di interno corrispondente ad Angela Russo nella rubrica aziendale ed esegue la chiamata. Se si pronuncia "Chiama mamma a casa", Connection individua il numero di telefono di casa della madre dell'utente nell'elenco dei contatti ed esegue la chiamata.

Per effettuare chiamate utilizzando i comandi vocali, è necessario avere eseguito l'accesso a Connection. Questa funzione risulta utile quando si controllano i messaggi e si desidera rispondere a chiamate o eseguirne di nuove.

Dopo aver pronunciato un nome, numero di telefono o numero di interno, Connection riproduce il nome o numero corrispondenti ed esegue la chiamata. Se Connection trova più di una corrispondenza per il nome o il numero richiesti, viene riprodotta la prima corrispondenza, quindi Connection chiede all'utente di confermare che i dati individuati siano corretti. In caso di risposta negativa, pronunciare "No" e Connection riprodurrà le altre corrispondenze.

Esecuzione di chiamate tramite comandi vocali

Passaggio 1

Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2

Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere:

"**Chiama** <Name/alternate name>" per chiamare un utente di Connection. Ad esempio, "Chiama Franco Bianchi".

Oppure

"**Chiama** <Name/alternate name> a <home/work/mobile>" per chiamare un contatto a un numero specifico. Ad esempio "Chiama Mario sul cellulare" o "Chiama reparto operativo al lavoro".

Oppure

"**Chiama** <Number>" per chiamare un interno di Connection o un numero di telefono esterno. Pronunciare separatamente ogni cifra. Ad esempio, per l'interno 12345, pronunciare "Chiama uno due tre quattro cinque" e non "Chiama dodici tre quarantacinque".

Passaggio 3

Mentre Connection pronuncia il nome o il numero della persona che si sta chiamando, è possibile pronunciare "**Annulla**" per interrompere l'ultima azione senza perdere la connessione al sistema.

Argomenti correlati

[Informazioni sull'utilizzo di comandi vocali per eseguire chiamate](#), a pagina 29



CAPITOLO 8

Gestione delle riunioni

- [Informazioni sulla gestione delle riunioni, a pagina 31](#)
- [Elenco delle riunioni future, a pagina 31](#)
- [Avvio di riunioni immediate in Cisco Unified MeetingPlace, a pagina 33](#)

Informazioni sulla gestione delle riunioni

Revisione 16 novembre 2010

È possibile controllare gli appuntamenti e le riunioni pianificati in Microsoft Outlook o in Cisco Unified MeetingPlace.

Le altre operazioni per la gestione delle riunioni sono le seguenti:

- Accettare o rifiutare inviti a una riunione (solo per le riunioni di Outlook).
- Prendere parte a una riunione in corso.
- Ascoltare i partecipanti alla riunione.
- Ascoltare i dettagli di un invito a una riunione.
- Inviare un messaggio all'organizzatore della riunione.
- Inviare un messaggio ai partecipanti alla riunione.
- Annullare una riunione (solo l'organizzatore della riunione).
- Avviare una riunione immediata in Cisco Unified MeetingPlace.

Elenco delle riunioni future

Revisione 16 novembre 2010

Oltre a riprodurre un elenco delle riunioni future, Cisco Unity Connection riproduce i dettagli di ognuna di esse e fornisce un elenco di possibili azioni da intraprendere.

Creazione di un elenco delle riunioni future tramite il tastierino del telefono

- Passaggio 1** Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.
- Passaggio 2** Nel menu principale, selezionare l'opzione **Riunioni**.
- Passaggio 3** Seguire le indicazioni per definire il periodo di tempo per il quale ascoltare l'elenco di riunioni.
- Passaggio 4** Man mano vengono elencate le riunioni, seguire le indicazioni per ottenere dettagli sulla riunione, prendere parte alla riunione, elencare i partecipanti, inviare un messaggio all'organizzatore, inviare un messaggio ai partecipanti, accettare l'invito a una riunione o rifiutare l'invito a una riunione. L'organizzatore della riunione può anche annullarla.

Creazione di un elenco delle riunioni future tramite i comandi vocali

- Passaggio 1** Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.
- Passaggio 2** Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere:
"Riproduci riunioni" o **"Elenca riunioni"** per ascoltare i dati relativi a ora, organizzatori delle riunioni e oggetto di tutte le riunioni correnti e future.
 Oppure
"Riproduci riunioni del <date>" o **"Elenca riunioni del <date>"** per ascoltare i dati relativi a ora, organizzatori delle riunioni e oggetto delle riunioni che si terranno in una determinata data.
- Passaggio 3** Seguire le indicazioni e utilizzare i seguenti comandi vocali per gestire una riunione dopo averne ascoltata la descrizione:

Azione	Comando vocale
Partecipazione alle riunioni Cisco Unified MeetingPlace	"Partecipa"
Ascoltare l'elenco dei partecipanti	"Elenca partecipanti"
Ascoltare i dati relativi al promemoria della riunione	"Dettagli"
Registrare un messaggio vocale da inviare all'organizzatore della riunione	"Invia messaggio all'organizzatore"
Registrare un messaggio vocale da inviare ai partecipanti della riunione	"Invia messaggio ai partecipanti"
Ascoltare ora, organizzatore della riunione e oggetto della prossima riunione in calendario	"Successiva"
Ascoltare ora, organizzatore della riunione e oggetto della precedente riunione in calendario	"Precedente"
Accettare una richiesta di riunione (solo riunioni Outlook)	"Accetta"
Rifiutare una richiesta di riunione (solo riunioni Outlook)	"Rifiuta"

Azione	Comando vocale
Annullare una riunione (solo l'organizzatore della riunione).	"Annulla riunione"

Avvio di riunioni immediate in Cisco Unified MeetingPlace

Revisione 16 novembre 2010

È possibile avviare una riunione immediata in Cisco Unified MeetingPlace. Cisco Unity Connection conatterà immediatamente l'utente alla riunione.

Avvio di una riunione immediata tramite il tastierino del telefono

Passaggio 1 Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2 Nel menu principale, selezionare l'opzione **Riunioni**, quindi **Avvia riunioni**.

Passaggio 3 Seguire le indicazioni per impostare e prendere parte a una riunione immediata in Cisco Unified MeetingPlace per l'ora corrente.

Avvio di una riunione immediata tramite i comandi vocali

Passaggio 1 Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2 Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere:

"Avvia riunione".

Passaggio 3 Seguire le indicazioni per impostare e prendere parte a una riunione immediata in Cisco Unified MeetingPlace per l'ora corrente.



CAPITOLO 9

Gestione dei messaggi di saluto personali

- [Informazioni sui messaggi di saluto personali, a pagina 35](#)
- [Nuova registrazione del messaggio di saluto corrente, a pagina 36](#)
- [Attivazione e disattivazione del messaggio di saluto alternativo, a pagina 37](#)
- [Modifica dei messaggi di saluto, a pagina 38](#)
- [Riproduzione di tutti i messaggi di saluto, a pagina 40](#)
- [Registrazione dei messaggi di saluto in altre lingue con un sistema multilingue, a pagina 41](#)

Informazioni sui messaggi di saluto personali

Con Cisco Unity Connection è possibile registrare fino a sei messaggi di saluto personali. È possibile attivare il numero di messaggi di saluto personali desiderato e specificare per quanto tempo si desidera che un messaggio di saluto rimanga attivato.

Con un sistema in più lingue, è possibile fornire messaggi di saluto personali in più lingue, cioè la lingua predefinita e altre lingue disponibili nel sistema. Si noti che per gestire i messaggi di saluto in lingue diverse da quella predefinita è necessario utilizzare il tastierino del telefono; non è possibile usare comandi vocali.

I sei messaggi di saluto personali e il relativo funzionamento sono descritti di seguito. Tenere presente che Connection riproduce i messaggi di saluto attivati dall'utente per la situazione appropriata, mentre alcuni messaggi di saluto prevalgono sugli altri quando sono attivati.

Messaggio standard

Questo messaggio di saluto viene riprodotto durante l'orario di lavoro specificato dall'amministratore di Connection per la propria organizzazione o in altre situazioni in cui non sono attivati altri messaggi di saluto.

Per impostazione predefinita, il messaggio standard non può essere disattivato.

Messaggio di chiusura

Attivare questo messaggio di saluto se si desidera che il chiamante ascolti un messaggio registrato dall'utente durante le ore di chiusura specificate per la propria organizzazione dall'amministratore di Connection. Ad esempio, "Sono spiacente, ma non posso rispondere alla vostra chiamata. I nostri orari di lavoro sono <times>".

Quando è attivato, il messaggio di chiusura prevale sul messaggio di saluto standard durante le ore di chiusura.

Messaggio alternativo

Attivare questo messaggio di saluto per la riproduzione durante un determinato periodo di tempo quando si desidera segnalare circostanze particolari, ad esempio quando si è in vacanza. Ad esempio, "Sarò assente fino al <date>".

Quando è attivato, il messaggio alternativo prevale su tutti gli altri messaggi di saluto.

L'amministratore di Connection specifica se il sistema trasferisce i chiamanti al messaggio di saluto senza squillare il telefono dell'utente, se i chiamanti hanno la possibilità di ignorare il messaggio di saluto e se possono lasciare un messaggio quando il messaggio alternativo è attivato. La pagina Messaggio alternativo nello strumento Web Assistente di messaggistica contiene le eventuali opzioni del chiamante che l'amministratore ha attivato per l'utente. Tenere presente che le opzioni del chiamante non si applicano quando un chiamante esterno o un altro utente di Connection chiama direttamente l'interno dell'utente.



Suggerimento

Gli altri utenti di Connection non possono ascoltare il messaggio alternativo quando inviano messaggi all'utente tramite telefono. Quando si attiva il messaggio di saluto alternativo, è anche consigliabile modificare il nome registrato per includere informazioni sulla propria assenza dall'ufficio. Il nome registrato viene riprodotto quando i chiamanti inviano messaggi all'utente e quando cercano l'utente nell'elenco telefonico.

Connection può segnalare all'utente quando il messaggio alternativo è attivato, dopo che l'utente ha effettuato l'accesso tramite telefono.

Messaggio di occupato

Attivare questo messaggio di saluto per indicare ai chiamanti che si è impegnati in una conversazione telefonica. Ad esempio, "Sono momentaneamente impegnato sull'altra linea, lasciate un messaggio".

Quando è attivato, il messaggio di occupato prevale sui messaggi di saluto standard, di chiusura e interni, quando il telefono è occupato.

Tenere presente che non tutti i sistemi telefonici forniscono il supporto necessario per il funzionamento del messaggio di occupato di Connection. Per assistenza, rivolgersi all'amministratore di Connection.

Messaggio interno

Attivare questo messaggio di saluto quando si desidera fornire informazioni ai propri collaboratori. Ad esempio, "Sarò in sala conferenze B fino a mezzogiorno".

Quando è attivato, il messaggio interno prevale sui messaggi di saluto standard e di chiusura e viene riprodotto solo per i chiamanti interni all'azienda quando non è possibile rispondere al telefono.

Tenere presente che non tutti i sistemi telefonici forniscono il supporto necessario per il funzionamento del messaggio interno. Per assistenza, rivolgersi all'amministratore di Connection.

Messaggio di saluto festivo

Attivare questo messaggio di saluto se si desidera che i chiamanti ascoltino un messaggio di saluto speciale in occasione di una festività. Ad esempio, "Buone feste. Purtroppo non posso rispondere alla vostra chiamata. Sarò assente dal <date> al <date>".

Quando è attivato, il messaggio di chiusura prevale sul messaggio di saluto standard durante le ore di chiusura.

Nuova registrazione del messaggio di saluto corrente

In questa sezione è possibile registrare un nuovo messaggio di saluto che informa che Cisco Unity Connection è attualmente impostato per la riproduzione.

Nuova registrazione del messaggio di saluto corrente tramite il tastierino del telefono

-
- Passaggio 1** Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.
- Passaggio 2** In un sistema monolingua, nel menu principale, selezionare l'opzione **Opzioni di impostazione**, quindi **Messaggi di saluto**.
- Oppure
- In un sistema multilingua, nel menu principale, selezionare **Opzioni di impostazione**, quindi **Messaggi di saluto** e **<Applicable Language for the Current Greeting to Rerecord>**.
- Passaggio 3** Dopo la riproduzione del messaggio di saluto corrente da parte di Connection, seguire le indicazioni per registrarlo nuovamente.
- Per sospendere o riprendere la registrazione, premere **8**. Per terminare la registrazione, premere **#**.
-

Nuova registrazione del messaggio di saluto corrente per telefono tramite i comandi vocali

-
- Passaggio 1** Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.
- Passaggio 2** Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere:
- "Registra messaggio di saluto <greeting name> personale."**
- Passaggio 3** Premere **#** al termine dell'operazione.
-

Attivazione e disattivazione del messaggio di saluto alternativo

Quando si attiva il messaggio di saluto alternativo, è possibile selezionare una data e un'ora di disattivazione, oppure lo si può lasciare attivo a tempo indefinito.

Attivazione e disattivazione del messaggio di saluto alternativo tramite il tastierino del telefono

-
- Passaggio 1** Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.
- Passaggio 2** In un sistema monolingua, nel menu principale, selezionare l'opzione **Opzioni di impostazione**, quindi **Messaggi di saluto**.
- Oppure

In un sistema multilingua, nel menu principale, selezionare **Opzioni di impostazione**, quindi **Messaggi di saluto** e **<Applicable Language for the Alternate Greeting to Turn On/Off>**.

Passaggio 3

Premere # per ignorare l'ascolto del messaggio di saluto corrente.

Passaggio 4

Seguire le istruzioni per attivare o disattivare il messaggio di saluto alternativo.

Passaggio 5

Se si attiva il messaggio di saluto alternativo, seguire le indicazioni per impostare il momento di disattivazione, o lasciarlo attivato a tempo indeterminato.

Attivazione o disattivazione del messaggio di saluto alternativo tramite i comandi vocali

Passaggio 1

Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2

Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere:

"**Attiva messaggio alternativo**" (attivo a tempo indeterminato) o "**Attiva messaggio alternativo fino al <date> alle <time>**".

Oppure

"**Disattiva messaggio alternativo**".

Modifica dei messaggi di saluto

Quando si attiva un messaggio personale di saluto, si specifica per quanto tempo dovrà rimanere disponibile. Cisco Unity Connection lo riprodurrà nella situazione appropriata fino alla data e all'ora specificate, dopodiché il messaggio verrà automaticamente disattivato. Ad esempio, è possibile impostare il messaggio alternativo in modo da interromperne la riproduzione il giorno in cui l'utente rientra dalle vacanze.

È inoltre possibile attivare un messaggio di saluto in modo che venga riprodotto a tempo indeterminato. Questa opzione è utile quando si attivano messaggi di occupato o di chiusura.

Per specificare che cosa ascolteranno i chiamanti quando un messaggio di saluto è attivato, è possibile scegliere una delle seguenti origini:

Nuova registrazione del messaggio di saluto	Connection riproduce un messaggio di saluto registrato dall'utente. Nota La registrazione di un messaggio di saluto non implica la sua attivazione.
Messaggio di saluto del sistema	Connection riproduce un messaggio di saluto preregistrato insieme al nome registrato, ad esempio "Spiacente, <your name> è assente". Se non si dispone di un nome registrato, Connection utilizzerà la funzionalità text-to-speech per leggere il nome dell'utente. Quando un messaggio di saluto è attivato ma non è stato registrato, Connection riproduce un messaggio di saluto del sistema preregistrato.

È possibile disattivare un messaggio di saluto in qualsiasi momento. Quando un messaggio di saluto viene disattivato, Connection non lo riproduce più, anche se la registrazione non viene cancellata.



Suggerimento

Se si registra un messaggio di saluto personale, quindi si attiva un messaggio di saluto del sistema, il messaggio di saluto personale non sarà più disponibile tramite telefono. Registrazione e attivazione di un nuovo messaggio di saluto personale

Modifica di un messaggio di saluto tramite il tastierino del telefono

Passaggio 1

Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2

In un sistema monolingua, nel menu principale, selezionare **Opzioni di impostazione**, quindi **Messaggi di saluto**.

Oppure

In un sistema multilingua, nel menu principale, selezionare **Opzioni di impostazione**, quindi **Messaggi di saluto** e **<Applicable Language for the Greeting to Change>**.

Passaggio 3

Connection riproduce il messaggio di saluto corrente. È possibile premere # per ignorare il messaggio.

Passaggio 4

Seguire le indicazioni per selezionare il messaggio di saluto da modificare, quindi apportare le modifiche.

Per sospendere o riprendere la registrazione, premere 8. Per terminare la registrazione, premere #.

Modifica di un messaggio di saluto tramite i comandi vocali

Passaggio 1

Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2

Quando Connection chiede: "Cosa vuoi fare?", utilizzare i comandi seguenti per modificare il messaggio di saluto e seguire eventuali indicazioni aggiuntive:

Azione	Comando vocale
Riproduzione del messaggio di saluto standard	"Riproduci messaggio di saluto personale"
Riproduzione di un messaggio di saluto specifico	"Riproduci messaggio di saluto <greeting name>"
Prima o nuova registrazione di un messaggio standard	"Registra messaggio di saluto personale"
Prima o nuova registrazione di un messaggio di chiusura, alternativo, festivo, di occupato o interno	"Registra messaggio di saluto <greeting name> personale."
Utilizzo del messaggio di saluto del sistema per il messaggio standard	"Usa messaggio di saluto predefinito"
Utilizzo del messaggio di saluto del sistema per un messaggio specifico	"Usa messaggio di saluto <greeting name> predefinito"

Azione	Comando vocale
Nessun messaggio di saluto I chiamanti udiranno invece un tono indicante che è possibile lasciare un messaggio.	"Non riprodurre nulla come messaggio di saluto <greeting name> personale"
Attivazione a tempo indeterminato di un messaggio di saluto	"Attiva messaggio di saluto <greeting name>"
Attivazione di un messaggio di saluto fino a una determinata data e ora	"Attiva messaggio di saluto <greeting name> fino al giorno <date> alle <time>"
Disattivazione di un messaggio di saluto	"Disattiva messaggio di saluto <greeting name>"
Supporto	"Guida ai messaggi di saluto"

Per sospendere o riprendere la registrazione, premere **8**. Per concludere la registrazione, premere **#** o rimanere in silenzio per alcuni secondi.

Riproduzione di tutti i messaggi di saluto

Cisco Unity Connection riproduce prima il messaggio di saluto corrente, e poi i messaggi di saluto rimanenti.

Riproduzione di tutti i messaggi di saluto tramite il tastierino del telefono

Passaggio 1

Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2

In un sistema monolingua, nel menu principale, selezionare l'opzione **Opzioni di impostazione**, quindi **Messaggi di saluto** e **Riproduci tutti i messaggi di saluto**.

Oppure

In un sistema monolingua, nel menu principale, selezionare **Opzioni di impostazione**, quindi **Messaggi di saluto**, **<Applicable Language in Which to Hear Greetings>** e **Riproduci tutti i messaggi di saluto**.

Connection riproduce tutti e sei i messaggi di saluto, iniziando dal messaggio di saluto corrente.

Riproduzione di tutti i messaggi di saluto tramite i comandi vocali

Passaggio 1

Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2

Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere:

"Riproduci tutti i messaggi di saluto".

Connection riproduce tutti e sei i messaggi di saluto, iniziando dal messaggio di saluto corrente. Per ciascun messaggio di saluto, Connection informa l'utente se tale messaggio è attivato o disattivato.

Registrazione dei messaggi di saluto in altre lingue con un sistema multilingue

Con un sistema multilingue, è possibile fornire messaggi di saluto in più lingue. Ad esempio, se Cisco Unity Connection è impostato per fornire indicazioni in francese e spagnolo, si potrebbe registrare il messaggio standard in entrambe le lingue in modo che i chiamanti di lingua spagnola e francese possano ascoltare il messaggio di saluto nella propria lingua.

Se non si registra un messaggio di saluto in una lingua fornita dal sistema, Connection riprodurrà il messaggio di saluto del sistema per chiamate associate a tale lingua. Ad esempio, se il messaggio standard è stato registrato in francese ma non in spagnolo, i chiamanti di lingua spagnola ascolteranno il messaggio di saluto del sistema, mentre quelli di lingua francese ascolteranno il messaggio di saluto registrato dall'utente in francese.

Tenere presente che quando si sceglie la lingua in cui registrare un messaggio di saluto, Connection riproduce le opzioni del menu Messaggi di saluto nella lingua selezionata.

Registrazione di un messaggio di saluto in un'altra lingua tramite il tastierino del telefono

-
- Passaggio 1** Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.
- Passaggio 2** Nel menu principale, selezionare l'opzione **Opzioni di impostazione**, quindi **Messaggi di saluto** e **<Applicable Language of Greeting to Record>**.
- Passaggio 3** Connection riproduce il messaggio di saluto corrente. È possibile premere # per ignorare il messaggio.
- Passaggio 4** Seguire le indicazioni per selezionare il messaggio di saluto da registrare e per registrarlo.
- Per sospendere o riprendere la registrazione, premere **8**. Per terminare la registrazione, premere #.
-

Registrazione di un messaggio di saluto in un'altra lingua tramite i comandi vocali

-
- Passaggio 1** Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.
- Passaggio 2** Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere:
"Opzioni di impostazione". (Connection commuta temporaneamente al tastierino del telefono).
- Passaggio 3** Dal tastierino del telefono, selezionare l'opzione **Messaggi di saluto**, poi **<Applicable Language of Greeting to Record>**.

Passaggio 4

Connection riproduce il messaggio di saluto corrente. È possibile premere # per ignorare il messaggio.

Passaggio 5

Seguire le indicazioni per selezionare il messaggio di saluto da registrare e per registrarlo.

Per sospendere o riprendere la registrazione, premere 8. Per concludere la registrazione, premere # o rimanere in silenzio per alcuni secondi.

Suggerimento Per tornare a utilizzare i comandi vocali, tenere premuto * fino a sentire il messaggio "Voice Command Conversation".



CAPITOLO 10

Gestione delle notifiche dei messaggi

- [Gestione delle notifiche dei messaggi, a pagina 43](#)
- [Attivazione e disattivazione della notifica ai dispositivi, a pagina 43](#)
- [Modifica del numero di telefono di notifica, a pagina 44](#)

Gestione delle notifiche dei messaggi

Cisco Unity Connection può chiamare un telefono o un cercapersone per notificare la presenza di nuovi messaggi.

È possibile attivare e disattivare la notifica e modificare i numeri di telefono per la notifica per quanto riguarda il telefono di casa, il telefono d'ufficio, il cellulare e il cercapersone.



Nota Se si utilizza lo strumento Web Assistente di messaggistica, sono disponibili ulteriori opzioni e ulteriori dispositivi di notifica. Consultare la Guida dell'Assistente di messaggistica.

Attivazione e disattivazione della notifica ai dispositivi

È possibile attivare e disattivare la notifica al telefono di casa, al telefono d'ufficio, al cellulare e al cercapersone. La disattivazione di un dispositivo di notifica non determina l'eliminazione delle impostazioni.

Attivazione o disattivazione di una notifica al dispositivo tramite il tastierino del telefono

Passaggio 1

Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2

Nel menu principale, selezionare **Opzioni di impostazione**, quindi **Impostazioni messaggi** e **Notifica messaggi**.

Passaggio 3

Una volta che Connection ha annunciato lo stato di notifica, seguire le indicazioni per attivare o disattivare la notifica al cercapersone, al telefono di casa, al telefono dell'ufficio o al cellulare.

Attivazione o disattivazione di una notifica al dispositivo tramite i comandi vocali

-
- Passaggio 1** Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.
- Passaggio 2** Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere:
"Opzioni di impostazione". (Connection commuta temporaneamente al tastierino del telefono).
- Passaggio 3** Dal tastierino del telefono, selezionare l'opzione **Impostazioni messaggi**, quindi **Notifica messaggi**.
- Passaggio 4** Una volta che Connection ha annunciato lo stato di notifica, seguire le indicazioni per attivare o disattivare la notifica al cercapersone, al telefono di casa, al telefono dell'ufficio o al cellulare.
- Suggerimento** Per tornare a utilizzare i comandi vocali, tenere premuto * fino a sentire il messaggio "Voice Command Conversation".
-

Modifica del numero di telefono di notifica

È possibile modificare il numero di notifica per il telefono di casa, il telefono d'ufficio, il cellulare e il cercapersone.

Per i numeri di telefono all'interno dell'organizzazione, inserire un interno. Per i numeri di telefono esterni, inserire innanzitutto eventuali codici di accesso necessari per eseguire una chiamata esterna, ad esempio 9. Per numeri urbani e interurbani includere anche il prefisso (ad esempio 1 e il prefisso). Utilizzare il tasto # per aggiungere pause di 1 secondo, se necessario.

Modifica di un numero di telefono di notifica tramite il tastierino del telefono

-
- Passaggio 1** Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.
- Passaggio 2** Nel menu principale, selezionare **Opzioni di impostazione**, quindi **Impostazioni messaggi** e **Notifica messaggi**.
- Passaggio 3** Una volta che Connection ha annunciato lo stato di notifica, seguire le indicazioni per modificare il numero di notifica per il cercapersone, il telefono di casa, il telefono dell'ufficio o il cellulare.
-

Modifica di un numero di telefono di notifica tramite i comandi vocali

-
- Passaggio 1** Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.
- Passaggio 2** Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere:
"Opzioni di impostazione". (Connection commuta temporaneamente al tastierino del telefono).
- Passaggio 3** Dal tastierino del telefono, selezionare l'opzione **Impostazioni messaggi**, quindi **Notifica messaggi**.

Passaggio 4

Una volta che Connection ha annunciato lo stato di notifica, seguire le indicazioni per modificare il numero di notifica per il cercapersone, il telefono di casa, il telefono dell'ufficio o il cellulare.

Suggerimento Per tornare a utilizzare i comandi vocali, tenere premuto * fino a sentire il messaggio "Voice Command Conversation".



CAPITOLO 11

Gestione degli elenchi privati

- [Informazioni sugli elenchi privati, a pagina 47](#)
- [Creazione di elenchi privati, a pagina 47](#)
- [Modifica dei membri di elenchi privati, a pagina 48](#)
- [Modifica dei nomi registrati degli elenchi privati, a pagina 50](#)
- [Eliminazione di elenchi privati, a pagina 51](#)

Informazioni sugli elenchi privati

È possibile utilizzare elenchi privati per creare i propri gruppi di destinatari di messaggi vocali. Quando si indirizza un messaggio vocale a uno degli elenchi privati, tutti i destinatari dell'elenco ricevono il messaggio. Cisco Unity Connection mette a disposizione dell'utente diversi elenchi privati da personalizzare.

Solo l'utente può inviare messaggi vocali ai propri elenchi privati. L'operazione può essere eseguita utilizzando il tastierino del telefono o i comandi vocali. Non è possibile inviare messaggi dal proprio client di posta agli elenchi privati.

Creazione di elenchi privati

L'amministratore di Cisco Unity Connection specifica il numero massimo di elenchi che l'utente può gestire. Gli elenchi vengono numerati precedentemente. Dopo aver aggiunto i nomi a un elenco, Connection riproduce il numero dell'elenco per identificarlo durante la gestione degli elenchi.



Suggerimento

Anche se è possibile creare elenchi privati tramite telefono, è più semplice eseguire questa operazione con lo strumento Web Assistente di messaggistica.

Creazione di un elenco privato tramite il tastierino del telefono

Passaggio 1

Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2

Nel menu principale, selezionare l'opzione **Opzioni di impostazione**, quindi **Impostazioni messaggi**; dopodiché selezionare **Elenchi privati** e **Modifica nomi elenco privato**.

- Passaggio 3** Immettere il numero di un elenco inutilizzato.
- Suggerimento** Se non si conosce il numero di un elenco inutilizzato, nel menu principale selezionare l'opzione **Opzioni di impostazione**, quindi **Impostazioni messaggi**; dopodiché selezionare **Elenchi privati** e **Ascolta elenchi privati**. Connection riproduce le informazioni relative a tutti gli eventuali elenchi in uso, compresi i numeri dell'elenco; utilizzare quindi un numero diverso da quelli ascoltati.
- Passaggio 4** Dopo che Connection ha pronunciato "Elenco privato <Number>", seguire le indicazioni per aggiungere nomi all'elenco.
- Passaggio 5** Una volta terminato di aggiungere nomi, selezionare l'opzione **Registra nuovamente il nome dell'elenco** e seguire le indicazioni per registrare il nome dell'elenco.

Creazione di un elenco privato tramite i comandi vocali

- Passaggio 1** Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.
- Passaggio 2** Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere:
"Opzioni di impostazione". (Connection commuta temporaneamente al tastierino del telefono).
- Passaggio 3** Dal tastierino del telefono, selezionare l'opzione **Impostazioni messaggi**, quindi **Elenchi privati**; dopodiché selezionare **Modifica nomi elenco privato**.
- Passaggio 4** Immettere il numero di un elenco inutilizzato.
- Suggerimento** Se non si conosce il numero di un elenco inutilizzato, selezionare l'opzione **Impostazioni messaggi**, quindi **Elenchi privati** e **Ascolta elenchi privati**. Connection riproduce le informazioni relative a tutti gli eventuali elenchi in uso, compresi i numeri dell'elenco; utilizzare quindi un numero diverso da quelli ascoltati.
- Passaggio 5** Dopo che Connection ha pronunciato "Elenco privato <Number>", seguire le indicazioni per aggiungere nomi all'elenco.
- Passaggio 6** Una volta terminato di aggiungere nomi, selezionare l'opzione **Registra nuovamente il nome dell'elenco** e seguire le indicazioni per registrare il nome dell'elenco.
- Suggerimento** Per tornare a utilizzare i comandi vocali, tenere premuto * fino a sentire il messaggio "Voice Command Conversation".

Modifica dei membri di elenchi privati

Il numero massimo di membri che l'utente può aggiungere a un elenco privato è specificato dall'amministratore di Cisco Unity Connection. Qualsiasi utente o elenco di distribuzione del sistema incluso nell'elenco telefonico può essere inserito negli elenchi privati dell'utente.

In base alla configurazione di Connection nell'organizzazione dell'utente, è possibile inviare messaggi e rispondere a quelli provenienti da utenti di sistemi di messaggistica vocale remoti non presenti nell'elenco telefonico. In questo caso, è anche possibile includere gli utenti remoti (contatti remoti) negli elenchi privati.

Se si cerca di aggiungere un utente, un elenco di distribuzione o un contatto remoto già membro dell'elenco privato, Connection non aggiunge nuovamente il membro allo stesso elenco.

È possibile aggiungere membri o rivedere ed eliminare membri dagli elenchi privati.



Nota Le modifiche amministrative ai membri degli elenchi privati possono determinare una loro diversa presentazione quando si rivedono gli elenchi successivamente. Le modifiche amministrative possono talvolta causare la rimozione di alcuni membri dall'elenco senza notifica. L'amministratore di Connection dovrebbe essere in grado di informare l'utente prima del verificarsi delle modifiche, anche se sarà comunque necessario aggiungere nuovamente i membri agli elenchi nel caso in cui vengano inavvertitamente rimossi.

Modifica dei membri di un elenco privato utilizzando il tastierino del telefono

Passaggio 1

Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2

Nel menu principale, selezionare **Opzioni di impostazione**, quindi **Impostazioni messaggio**; a questo punto selezionare **Elenchi privati** e **Modifica i nomi**.

Passaggio 3

Seguire le indicazioni per selezionare l'elenco del quale modificare, aggiungere, rivedere o eliminare i membri.

Suggerimento Per scorrere rapidamente fra i membri dell'elenco, Premere **3** per eliminare un destinatario da un elenco, **7** per passare al nome precedente o **9 9** per il successivo; premere **77** per passare all'inizio dell'elenco o **99** per andare alla fine.

Modifica dei membri di un elenco privato tramite i comandi vocali

Passaggio 1

Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2

Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere:

"Opzioni di impostazione" (Connection commuta temporaneamente al tastierino del telefono).

Passaggio 3

Dal tastierino del telefono, selezionare l'opzione **Impostazioni messaggi**, quindi **Elenchi privati** e **Modifica nomi**.

Passaggio 4

Seguire le indicazioni per selezionare l'elenco del quale modificare, aggiungere, rivedere o eliminare i membri.

Suggerimento Per scorrere rapidamente fra i membri dell'elenco, Premere **3** per eliminare un destinatario da un elenco, **7** per passare al nome precedente o **9 9** per il successivo; premere **77** per passare all'inizio dell'elenco o **99** per andare alla fine.

Suggerimento Per tornare a utilizzare i comandi vocali, tenere premuto ***** fino a sentire il messaggio "Voice Command Conversation".

Modifica dei nomi registrati degli elenchi privati

Ogni elenco privato dispone di un nome registrato. Quando si indirizzano messaggi a elenchi privati, Cisco Unity Connection riproduce il nome registrato in modo da poter verificare di aver indirizzato il messaggio all'elenco corretto.

Modifica del nome registrato di un elenco privato tramite il tastierino del telefono

Procedura

	Comando o azione	Scopo
Passaggio 1	Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.	
Passaggio 2	Nel menu principale, selezionare l'opzione Opzioni di impostazione , quindi Impostazioni messaggi ; dopodiché selezionare Elenchi privati e Modifica nomi .	
Passaggio 3	Seguire le indicazioni per selezionare l'elenco del quale modificare e registrare nuovamente il nome registrato. Tenere presente che se l'elenco selezionato non contiene membri, è necessario aggiungerli prima di poter registrare il nome dell'elenco.	

Modifica del nome registrato di un elenco privato tramite i comandi vocali

Passaggio 1 Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2 Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere:

"Opzioni di impostazione" (Connection commuta temporaneamente al tastierino del telefono).

Passaggio 3 Dal tastierino del telefono, selezionare l'opzione **Impostazioni messaggi**, quindi **Elenchi privati** e **Modifica nomi**.

Passaggio 4 Seguire le indicazioni per selezionare l'elenco del quale modificare e registrare nuovamente il nome registrato. Tenere presente che se l'elenco selezionato non contiene membri, è necessario aggiungerli prima di poter registrare il nome dell'elenco.

Suggerimento Per tornare a utilizzare i comandi vocali, tenere premuto * fino a sentire il messaggio "Voice Command Conversation".

Eliminazione di elenchi privati

Anche se è possibile eliminare singoli membri degli elenchi tramite telefono, non è possibile eliminare l'elenco stesso. È possibile eliminare un elenco, inclusi il nome registrato e tutti i relativi membri contemporaneamente nello strumento Web Assistente di messaggistica.



CAPITOLO 12

Gestione dell'elenco di priorità di indirizzamento

- [Informazioni sull'elenco di priorità di indirizzamento, a pagina 53](#)
- [Modifica dell'elenco di priorità di indirizzamento, a pagina 53](#)

Informazioni sull'elenco di priorità di indirizzamento

L'elenco di priorità di indirizzamento porta Cisco Unity Connection a dare priorità ai destinatari definiti dall'utente, in modo simile a un elenco degli amici. Quando si indirizza un messaggio e Connection individua più corrispondenze per il nome di un destinatario in base alla computazione parziale o a come si pronuncia il nome, qualsiasi nome corrispondente presente anche nell'elenco di priorità di indirizzamento viene presentato per primo. Ciò consente di individuare e selezionare i destinatari desiderati più velocemente.

Connection può anche aggiungere automaticamente nomi di destinatari all'elenco di priorità di indirizzamento quando si inviano loro messaggi e modificare la priorità dei nomi nell'elenco in base alla frequenza di invio di messaggi a ogni destinatario.



Nota L'amministratore di Connection determina se sia possibile rivedere e modificare l'elenco di priorità di indirizzamento e se Connection aggiunga automaticamente i nomi all'elenco in base alla frequenza di utilizzo.

Modifica dell'elenco di priorità di indirizzamento

È possibile aggiungere utenti, contatti ed elenchi di distribuzione all'elenco di priorità di indirizzamento, nonché rivedere l'elenco e rimuovere nomi dallo stesso. L'elenco di priorità di indirizzamento può inoltre contenere nomi aggiunti automaticamente da Cisco Unity Connection in base alla cronologia di invio dei messaggi.

Modifica dell'elenco di priorità di indirizzamento tramite il tastierino del telefono

Passaggio 1

Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

- Passaggio 2** Nel menu principale, selezionare l'opzione **Opzioni di impostazione**, quindi **Impostazioni messaggi** ed **Elenco priorità di indirizzamento**.
- Passaggio 3** Seguire le indicazioni per aggiungere, modificare o rimuovere membri dall'elenco di priorità di indirizzamento. Quando si rivedono i nomi dell'elenco, Connection presenta i nomi alfabeticamente in base al cognome (per utenti e contatti) o al nome visualizzato (per gli elenchi di distribuzione).
-

Modifica dell'elenco di priorità di indirizzamento tramite comandi vocali

- Passaggio 1** Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.
- Passaggio 2** Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere:
"Opzioni di impostazione" (Connection commuta temporaneamente al tastierino del telefono).
- Passaggio 3** Sul tastierino del telefono, selezionare l'opzione **Impostazioni messaggi**, quindi **Elenco priorità di indirizzamento**.
- Passaggio 4** Seguire le indicazioni per aggiungere, modificare o rimuovere membri dall'elenco di priorità di indirizzamento. Quando si rivedono i nomi dell'elenco, Connection presenta i nomi alfabeticamente in base al cognome (per utenti e contatti) o al nome visualizzato (per gli elenchi di distribuzione).
- Suggerimento** Per tornare a utilizzare i comandi vocali, tenere premuto * fino a sentire il messaggio "Voice Command Conversation".
-



CAPITOLO 13

Modifica delle impostazioni personali

- [Informazioni sulle impostazioni personali, a pagina 55](#)
- [Modifica del PIN, a pagina 55](#)
- [Modifica del nome registrato, a pagina 56](#)
- [Modifica dello stato dell'utente nell'elenco telefonico, a pagina 57](#)
- [Modifica dei dispositivi alternativi, a pagina 58](#)

Informazioni sulle impostazioni personali

Le impostazioni personali consentono il controllo delle informazioni relative all'utente nel sistema Cisco Unity Connection e di alcune delle scelte eseguite per interagire con il sistema.

Modifica del PIN

Il PIN di Cisco Unity Connection consente di proteggere la privacy dei messaggi e impedisce l'accesso non autorizzato alla casella postale. È possibile modificare il PIN in qualsiasi momento.

Seguire le linee guida di protezione fornite dall'amministratore di Connection quando si modifica il PIN. In genere, le password brevi sono più facili da utilizzare ma quelle lunghe sono più sicure, in particolare se si sceglie una password difficilmente individuabile. Una password difficilmente individuale presenta le seguenti caratteristiche:

- La password non può contenere il proprio interno principale, anche se invertito.
- La password deve contenere almeno tre numeri diversi.
- I numeri non possono essere consecutivi, sia in ordine crescente che decrescente, ad esempio 12345 o 54321.
- Un numero non può essere utilizzato più di due volte consecutive, ad esempio 14777.
- La password non può contenere gruppi ripetuti di tre o più numeri, ad esempio 408510408.
- La password non può essere una trasposizione numerica del nome o del cognome dell'utente o la combinazione del nome e del cognome. Ad esempio, un utente di nome Luigi Russo non può utilizzare una rappresentazione numerica di luigir, lrusso, luigirusso, gir, russo o lur.

Modifica del PIN tramite il tastierino del telefono

-
- Passaggio 1** Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.
- Passaggio 2** Nel menu principale, selezionare **Opzioni di impostazione**, quindi **Preferenze e Password**.
- Passaggio 3** Seguire le indicazioni per immettere e confermare la nuova password. Utilizzare le cifre da 0 a 9.
-

Come modificare il PIN tramite i comandi vocali

-
- Passaggio 1** Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.
- Passaggio 2** Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere:
"Opzioni di impostazione" (Connection commuta temporaneamente al tastierino del telefono).
- Passaggio 3** Dal tastierino del telefono, selezionare l'opzione **Preferenze**, quindi **Password**.
- Passaggio 4** Seguire le indicazioni per immettere e confermare la nuova password. Utilizzare le cifre da 0 a 9.
- Suggerimento** Per tornare a utilizzare i comandi vocali, tenere premuto * fino a sentire il messaggio "Voice Command Conversation".
-

Modifica del nome registrato

Il nome registrato viene riprodotto insieme ai messaggi lasciati per altri utenti e identifica l'utente nell'elenco telefonico. Viene inoltre riprodotto con tutti i messaggi di saluto che utilizzano registrazioni del sistema al posto delle registrazioni personali dell'utente.



-
- Suggerimento** Gli altri utenti di Cisco Unity Connection non possono ascoltare il messaggio alternativo quando inviano messaggi all'utente tramite telefono. Quando si attiva il messaggio di saluto alternativo, è consigliabile modificare il nome registrato per includere informazioni sulla propria assenza dall'ufficio.
-

Modifica del nome registrato tramite il tastierino del telefono

-
- Passaggio 1** Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.
- Passaggio 2** Nel menu principale, selezionare **Opzioni di impostazione**, quindi **Preferenze e Nome registrato**.
- Passaggio 3** Seguire le indicazioni per registrare il proprio nome o un breve messaggio.
- Per sospendere o riprendere la registrazione, premere **8**. Per terminare la registrazione, premere **#**.
-

Modifica del nome registrato tramite i comandi vocali

Passaggio 1

Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2

Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere:

"Opzioni di impostazione". (Connection commuta temporaneamente al tastierino del telefono).

Passaggio 3

Dal tastierino del telefono, selezionare l'opzione **Preferenze**, quindi **Nome registrato**.

Passaggio 4

Seguire le indicazioni per registrare il proprio nome o un breve messaggio.

Per sospendere o riprendere la registrazione, premere **8**. Per concludere la registrazione, premere **#** o rimanere in silenzio per alcuni secondi.

Suggerimento Per tornare a utilizzare i comandi vocali, tenere premuto ***** fino a sentire il messaggio "Voice Command Conversation".

Modifica dello stato dell'utente nell'elenco telefonico

È possibile scegliere se comparire nell'elenco telefonico. Quando si viene inclusi nell'elenco telefonico, i chiamanti che non conoscono l'interno della persona desiderata possono raggiungerla compitando il suo nome.

Modifica dello stato dell'utente nell'elenco telefonico tramite il tastierino del telefono

Passaggio 1

Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2

Nel menu principale, selezionare **Opzioni di impostazione**, quindi **Preferenze** e **Elenco telefonico**.

Connection indicherà se l'utente è presente o meno nell'elenco telefonico.

Passaggio 3

Seguire le indicazioni per modificare lo stato nell'elenco telefonico.

Modifica dello stato dell'utente nell'elenco telefonico tramite comandi vocali

Passaggio 1

Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2

Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere:

"Opzioni di impostazione". (Connection commuta temporaneamente al tastierino del telefono).

Passaggio 3

Dal tastierino del telefono, selezionare l'opzione **Preferenze**, quindi **Elenco telefonico**.

Passaggio 4

Seguire le indicazioni per modificare lo stato nell'elenco telefonico.

Suggerimento Per tornare a utilizzare i comandi vocali, tenere premuto * fino a sentire il messaggio "Voice Command Conversation".

Modifica dei dispositivi alternativi

È possibile aggiungere informazioni sui dispositivi alternativi utilizzati, ad esempio un cellulare, un telefono di casa o un telefono di un'altra sede di lavoro, alle preferenze personali di Cisco Unity Connection. Questo consente di chiamare Connection da un dispositivo alternativo più conveniente dal momento che il sistema riconosce il numero e si comporta come quando si effettua una chiamata dal proprio interno principale.

È possibile avere fino a dieci dispositivi alternativi. L'amministratore di Connection potrebbe anche aggiungere dispositivi alternativi, oltre al proprio interno principale. Quando si accede al sistema tramite telefono, Connection non elenca i dispositivi alternativi definiti dall'amministratore. Tuttavia, è possibile visualizzarli nell'Assistente di messaggistica.



Nota Quando si effettua l'accesso da un numero di telefono che non risulta in elenco tra i dispositivi alternativi utilizzati, Connection potrebbe chiedere se si desidera aggiungere il numero. Se si sceglie di aggiungere il numero, Connection lo riconoscerà e si comporterà come quando si effettua la chiamata dall'interno principale. In caso contrario, Connection non richiederà di nuovo l'aggiunta del numero.

È possibile aggiungere o eliminare dispositivi alternativi tramite telefono.

Modifica dei dispositivi alternativi tramite il tastierino del telefono

- Passaggio 1** Da un telefono che non sia il proprio interno principale o un dispositivo alternativo esistente, chiamare Cisco Unity Connection ed effettuare l'accesso.
- Passaggio 2** Nel menu principale, selezionare **Opzioni di impostazione**, quindi **Preferenze e Modifica dispositivi alternativi**.
- Passaggio 3** Seguire le indicazioni per aggiungere il telefono come dispositivo alternativo oppure per inserire nell'elenco o eliminare i dispositivi alternativi esistenti.

Modifica dei dispositivi alternativi tramite i comandi vocali

- Passaggio 1** Chiamare Cisco Unity Connection ed eseguire l'accesso.
- Se si sta aggiungendo un dispositivo alternativo, chiamare da un telefono che non sia il proprio interno principale o un dispositivo alternativo esistente.
- Passaggio 2** Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere: **"Opzioni di impostazione"**. (Connection commuta temporaneamente al tastierino del telefono).

Passaggio 3

Sul tastierino del telefono, selezionare **Opzioni di impostazione**, quindi **Preferenze** e **Modifica dispositivi alternativi**.

Passaggio 4

Seguire le indicazioni per aggiungere il telefono come dispositivo alternativo oppure per inserire nell'elenco o eliminare i dispositivi alternativi esistenti.

Suggerimento Per tornare a utilizzare i comandi vocali, tenere premuto * fino a sentire il messaggio "Voice Command Conversation".



CAPITOLO 14

Scelta di uno stile del menu di conversazione di Connection

- [Informazioni sullo stile del menu di conversazione di Connection, a pagina 61](#)
- [Modifica dello stile del menu di conversazione di Connection, a pagina 61](#)

Informazioni sullo stile del menu di conversazione di Connection

È possibile ascoltare i menu nella versione breve o completa quando si interagisce con Cisco Unity Connection utilizzando il tastierino del telefono. I menu completi forniscono istruzioni dettagliate, mentre i menu brevi presentano versioni riassuntive dei menu completi.

Quando si interagisce con Connection utilizzando i comandi vocali, i menu vengono letti nella loro versione completa.

Modifica dello stile del menu di conversazione di Connection

La modifica dello stile del menu di Cisco Unity Connection influisce solo su ciò che si ascolta quando si interagisce con il sistema utilizzando il tastierino del telefono. Quando si interagisce con Connection usando i comandi vocali, i menu vengono indicati nella loro versione completa.

Modifica dello stile del menu di conversazione di Connection tramite il tastierino del telefono

-
- | | |
|--------------------|---|
| Passaggio 1 | Chiamare Connection ed eseguire l'accesso. |
| Passaggio 2 | Nel menu principale, selezionare Opzioni di impostazione , quindi Impostazioni messaggi e Stile menu . |
| Passaggio 3 | Seguire le indicazioni per passare dai menu completi a quelli brevi. |
-

Come modificare lo stile del menu di conversazione di Connection tramite comandi vocali

Passaggio 1 Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2 Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere:

"**Opzioni di impostazione**". (Connection commuta temporaneamente al tastierino del telefono).

Passaggio 3 Sul tastierino del telefono, selezionare l'opzione **Impostazioni messaggio**, quindi **Stile menu**.

Passaggio 4 Seguire le indicazioni per passare dai menu completi a quelli brevi.

Suggerimento Per tornare a utilizzare i comandi vocali, tenere premuto * fino a sentire il messaggio "Voice Command Conversation".



CAPITOLO 15

Gestione delle regole di trasferimento delle chiamate personali

- [Informazioni sulle regole di trasferimento delle chiamate, a pagina 63](#)
- [Modifica delle impostazioni delle regole di trasferimento delle chiamate, a pagina 64](#)

Informazioni sulle regole di trasferimento delle chiamate

Le regole di trasferimento delle chiamate determinano in che modo Cisco Unity Connection gestisce le chiamate indirette, cioè provenienti da quei chiamanti che non effettuano le chiamate direttamente (ad esempio, i chiamanti che usano l'elenco telefonico). Per le chiamate dirette, che si verificano quando un chiamante esterno o un altro utente compone il numero personale dell'utente per contattarlo telefonicamente, le impostazioni di trasferimento di Connection non vengono applicate.

È possibile scegliere di rispondere alle chiamate indirette o di trasferirle alla posta vocale.



Suggerimento

Per impostare il trasferimento delle chiamate per le chiamate dirette all'interno dell'utente, rivolgersi all'amministratore di Connection. Il telefono dell'ufficio o il sistema telefonico utilizzato dall'azienda possono offrire funzionalità di trasferimento utili per la gestione delle chiamate dirette.

Di seguito sono descritte le tre regole di trasferimento delle chiamate e il relativo funzionamento.

Regola di trasferimento standard

Questa regola di trasferimento è attiva durante l'orario di lavoro specificato dall'amministratore di Connection per la propria organizzazione. Se non sono attivate altre regole di trasferimento, la regola di trasferimento standard è attiva anche per le ore non lavorative.

Per impostazione predefinita, la regola di trasferimento standard non può essere disattivata.

Regola di trasferimento alternativa

Questa regola va attivata per un determinato periodo, quando si desidera che prevalga sulle altre regole di trasferimento. ad esempio per trasferire tutte le chiamate immediatamente alla posta vocale mentre si è fuori ufficio in vacanza, oppure per trasferirle a un interno diverso quando non ci si trova nella propria ubicazione consueta.

Quando è attivata, la regola di trasferimento alternativa è sempre attiva. Ha la prevalenza su tutte le altre regole di trasferimento.

Regola di trasferimento di chiusura

Attivare questa regola di trasferimento per impostare la modalità in cui vengono gestite le chiamate indirette durante le ore non lavorative specificate dall'amministratore di Connection per la propria organizzazione. Ad esempio potrebbe essere necessario trasferire tutte le chiamate immediatamente alla posta vocale durante le ore di chiusura.

Quando è attivata, la regola di trasferimento di chiusura è attiva durante le ore non lavorative.

Modifica delle impostazioni delle regole di trasferimento delle chiamate

L'utente può scegliere di ricevere chiamate indirette dal proprio interno, da un altro interno o da un numero di telefono specificato, o ancora di trasferirle direttamente alla posta vocale in modo che il telefono non squilli affatto. Quando si inviano chiamate alla posta vocale, i chiamanti non devono rimanere in attesa mentre il telefono squilla senza risposta. Il messaggio di saluto viene riprodotto immediatamente.

Modifica delle impostazioni di una regola di trasferimento delle chiamate tramite il tastierino del telefono

-
- Passaggio 1** Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.
- Passaggio 2** Nel menu principale, selezionare l'opzione **Opzioni di impostazione**, quindi **Impostazioni di trasferimento**.
- Passaggio 3** Selezionare la regola di trasferimento della quale modificare le impostazioni.
- Passaggio 4** Dopo l'indicazione delle impostazioni correnti di trasferimento delle chiamate da parte di Connection, seguire le indicazioni per attivare o disattivare la regola, per trasferire tutte le chiamate alla posta vocale o a un numero di telefono specifico oppure per cambiare il numero di telefono di trasferimento.
- Per trasferire le chiamate a un numero esterno, rivolgersi all'amministratore di Connection.
- Nota** La modifica del numero di trasferimento non influenzerà il fatto che le chiamate vengano trasferite a un telefono o inviate a una casella vocale. Connection trasferisce le chiamate al numero di trasferimento soltanto se si specifica anche che Connection esegue il trasferimento a un telefono.
-

Modifica delle impostazioni di una regola di trasferimento delle chiamate tramite i comandi vocali

-
- Passaggio 1** Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.
- Passaggio 2** Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere:
"Opzioni di impostazione". (Connection commuta temporaneamente al tastierino del telefono).
- Passaggio 3** Sul tastierino del telefono, selezionare l'opzione **Impostazioni di trasferimento**.

Passaggio 4

Selezionare la regola di trasferimento della quale modificare le impostazioni.

Passaggio 5

Dopo l'indicazione delle impostazioni correnti di trasferimento delle chiamate da parte di Connection, seguire le indicazioni per attivare o disattivare la regola, per trasferire tutte le chiamate alla posta vocale o a un numero di telefono specifico oppure per cambiare il numero di telefono di trasferimento.

Per trasferire le chiamate a un numero esterno, rivolgersi all'amministratore di Connection.

Nota La modifica del numero di trasferimento non influenzerà il fatto che le chiamate vengano trasferite a un telefono o inviate a una casella vocale. Connection trasferisce le chiamate al numero di trasferimento soltanto se si specifica anche che Connection esegue il trasferimento a un telefono.

Suggerimento Per tornare a utilizzare i comandi vocali, tenere premuto * fino a sentire il messaggio "Voice Command Conversation".



CAPITOLO 16

Gestione dei numeri di contatto alternativi personali

- [Informazioni sui numeri di contatto alternativi personali, a pagina 67](#)
- [Modifica dei numeri di contatto alternativi personali, a pagina 67](#)

Informazioni sui numeri di contatto alternativi personali

I numeri di contatto alternativi permettono di offrire al chiamante la possibilità di trasferire la chiamata ad altri numeri premendo un tasto durante l'ascolto del messaggio di saluto. Un numero di contatto alternativo può essere l'interno di un operatore o di un altro utente (ad esempio un supervisore o un collega) o qualsiasi altro numero presso il quale l'utente o un'altra persona possono essere contattati.

L'amministratore di Cisco Unity Connection determina quali tasti il chiamante debba premere per il trasferimento a numeri di contatto alternativi; è possibile specificare fino a 12 numeri di contatto alternativi (uno per ciascun tasto del tastierino del telefono).

Modifica dei numeri di contatto alternativi personali

Per specificare un numero di contatto alternativo all'esterno dell'organizzazione, inserire innanzitutto eventuali codici di accesso necessari per eseguire una chiamata esterna, ad esempio 9. Per numeri urbani e interurbani includere anche il prefisso (ad esempio 1 e il prefisso).



Suggerimento

Quando si specifica un numero di contatto alternativo potrebbe essere necessario aggiornare il messaggio di saluto per includere l'informazione, ad esempio "Al momento non sono in ufficio. Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico, oppure premete 4 per trasferire la chiamata a un altro rappresentante vendite".

Immissione di un numero di contatto alternativo tramite il tastierino del telefono

Passaggio 1

Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2

Nel menu principale, selezionare **Opzioni di impostazione**, quindi **Numeri contatto alternativi**.

Nota Connection riproduce il messaggio che chiede di configurare numeri di contatto alternativi solo quando uno o più tasti sono configurati per il trasferimento a un numero di contatto alternativo.

Passaggio 3 Seguire le indicazioni per specificare uno o più numeri di contatto alternativi. Le indicazioni spiegano quali tasti sono utilizzabili per il trasferimento a numeri di contatto alternativi.

Immissione di un numero di contatto alternativo tramite i comandi vocali

Passaggio 1 Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2 Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere:

"**Opzioni di impostazione**". (Connection commuta temporaneamente al tastierino del telefono).

Passaggio 3 Sul tastierino del telefono, selezionare l'opzione **Numeri di contatto alternativi**.

Nota Connection riproduce il messaggio che chiede di configurare numeri di contatto alternativi solo quando uno o più tasti sono configurati per il trasferimento a un numero di contatto alternativo.

Passaggio 4 Seguire le indicazioni per specificare uno o più numeri di contatto alternativi. Le indicazioni spiegano quali tasti sono utilizzabili per il trasferimento a numeri di contatto alternativi.

Suggerimento Per tornare a utilizzare i comandi vocali, tenere premuto * fino a sentire il messaggio "Voice Command Conversation".



CAPITOLO 17

Gestione dei set di regole di trasferimento delle chiamate personali per la gestione delle chiamate in arrivo

- [Informazioni sui set di regole di trasferimento delle chiamate, a pagina 69](#)
- [Attivazione e disattivazione dell'utilizzo di set di regole di trasferimento delle chiamate personali mediante regole di trasferimento di base, a pagina 70](#)
- [Attivazione e disattivazione dell'utilizzo di set di regole di trasferimento delle chiamate personali, a pagina 71](#)
- [Attivazione e disattivazione di set di regole individuali, a pagina 72](#)
- [Utilizzo del set di regole Trasferisci tutte, a pagina 73](#)
- [Inoltro di tutte le chiamate a Cisco Unity Connection, a pagina 75](#)

Informazioni sui set di regole di trasferimento delle chiamate

È possibile impostare set di regole di trasferimento delle chiamate in modo tale che Cisco Unity Connection trasferisca determinate chiamate in base all'identità del chiamante, all'ora e al calendario personale delle riunioni mentre le altre chiamate vengono trasferite alla posta vocale o a un altro numero di telefono. Le regole di trasferimento delle chiamate personali sono più complesse rispetto a quelle di base (cioè standard, alternative e di chiusura) che permettono di configurare impostazioni di trasferimento di base.

I set di regole di trasferimento delle chiamate personali vengono gestiti nello strumento Web Regole di trasferimento delle chiamate personali. Una volta definiti i set di regole, è possibile attivarli nello strumento Web o tramite telefono. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo e sulla gestione dei set di regole di trasferimento delle chiamate personali, consultare la *Guida per l'utente dello strumento Web Regole di trasferimento delle chiamate personali di Cisco Unity Connection*.

Attivazione e disattivazione dell'utilizzo di set di regole di trasferimento delle chiamate personali mediante regole di trasferimento di base

Cisco Unity Connection usa regole di trasferimento delle chiamate personali per elaborare le chiamate solo quando la regola di base attiva (standard, alternativa o di chiusura) è impostata per l'applicazione delle regole di trasferimento delle chiamate personali anziché delle impostazioni di base.

Attivazione e disattivazione dell'utilizzo di set di regole di trasferimento delle chiamate personali mediante regole di trasferimento di base utilizzando il tastierino del telefono

-
- Passaggio 1** Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.
- Passaggio 2** Nel menu principale, selezionare l'opzione **Opzioni di impostazione**, quindi **Impostazioni di trasferimento**.
- Passaggio 3** Selezionare la regola di trasferimento standard, alternativa o di chiusura.
- Passaggio 4** Dopo l'indicazione delle impostazioni correnti di trasferimento delle chiamate da parte di Connection, seguire le indicazioni per attivare o disattivare le regole di trasferimento delle chiamate personali.
- Passaggio 5** Ripetere i passaggi 3 e 4 per ogni regola di trasferimento di base, dove applicabile.
-

Attivazione e disattivazione dell'uso di set di regole di trasferimento delle chiamate personali mediante regole di trasferimento di base utilizzando i comandi vocali

-
- Passaggio 1** Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.
- Passaggio 2** Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere:
"Opzioni di impostazione". (Connection commuta temporaneamente al tastierino del telefono).
- Passaggio 3** Sul tastierino del telefono, selezionare l'opzione **Impostazioni di trasferimento**.
- Passaggio 4** Selezionare la regola di trasferimento standard, alternativa o di chiusura.
- Passaggio 5** Dopo l'indicazione delle impostazioni correnti di trasferimento delle chiamate da parte di Connection, seguire le indicazioni per attivare o disattivare le regole di trasferimento delle chiamate personali.
- Passaggio 6** Ripetere i passaggi 4 e 5 per ogni regola di trasferimento di base, dove applicabile.
- Suggerimento** Per tornare a utilizzare i comandi vocali, tenere premuto * fino a sentire il messaggio "Voice Command Conversation".
-

Attivazione e disattivazione dell'utilizzo di set di regole di trasferimento delle chiamate personali

Se si attivano set di regole di trasferimento delle chiamate personali, Connection li utilizzerà per elaborare le chiamate se le regole di trasferimento di base (standard, alternative o di chiusura) sono impostate per l'applicazione delle regole di trasferimento delle chiamate personali anziché delle impostazioni di base. Se i set di regole di trasferimento personali sono disattivati, Connection non li utilizzerà per elaborare le chiamate anche se le regole di trasferimento di base sono configurate per applicare regole di trasferimento delle chiamate personali. In questo caso le chiamate sono trasferite all'interno dell'utente.

Attivazione e disattivazione dell'uso di set di regole di trasferimento delle chiamate personali tramite il tastierino del telefono

-
- Passaggio 1** Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.
- Passaggio 2** Nel Menu principale, selezionare **Opzioni di impostazione**, quindi **Impostazioni di trasferimento e Regole di trasferimento delle chiamate personali**.
- Passaggio 3** Per l'attivazione, selezionare l'opzione di attivazione delle regole di trasferimento delle chiamate dopo che Connection ne comunica lo stato disattivato.
- Per la disattivazione, selezionare l'opzione **Disattiva le regole di trasferimento delle chiamate**.
-

Attivazione e disattivazione dell'uso di set di regole di trasferimento delle chiamate personali tramite i comandi vocali

-
- Passaggio 1** Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.
- Passaggio 2** Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere: "**Opzioni di impostazione**". (Connection commuta temporaneamente al tastierino del telefono).
- Passaggio 3** Sul tastierino numerico, selezionare l'opzione **Impostazioni di trasferimento**, quindi **Regole di trasferimento delle chiamate personali**.
- Passaggio 4** Per l'attivazione, selezionare l'opzione di attivazione delle regole di trasferimento delle chiamate dopo che Connection ne comunica lo stato disattivato.
- Per la disattivazione, selezionare l'opzione **Disattiva le regole di trasferimento delle chiamate**.
-

Attivazione e disattivazione di set di regole individuali

Tramite telefono è possibile attivare un solo set di regole alla volta, che diventa subito attivo. Cisco Unity Connection riproduce il messaggio di attivazione solo quando è presente un set di regole disabilitato.

Disattivare un set di regole significa renderlo non adatto a essere attivo. Connection riproduce la richiesta di disattivazione solo quando è presente un set di regole abilitato ma non attivo.

Se nessun set di regole è configurato o attivo, tutte le chiamate verranno trasferite all'interno dell'utente.

Disattivazione di un set di regole tramite il tastierino del telefono

-
- Passaggio 1** Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.
- Passaggio 2** Nel Menu principale, selezionare **Opzioni di impostazione**, quindi **Impostazioni di trasferimento e Regole di trasferimento delle chiamate personali**.
- Nota** Connection riproduce il messaggio di richiesta di attivazione solo quando sono presenti set di regole per il trasferimento delle chiamate personali abilitati all'uso.
- Passaggio 3** Selezionare l'opzione **Attiva un set di regole di trasferimento**.
- Passaggio 4** Seguire le indicazioni per attivare un set di regole e per impostare il numero di giorni per il quale il set di regole deve essere attivo.
-

Attivazione di un set di regole tramite i comandi vocali

-
- Passaggio 1** Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.
- Passaggio 2** Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere: "**Opzioni di impostazione**". (Connection commuta temporaneamente al tastierino del telefono).
- Passaggio 3** Sul tastierino numerico, selezionare l'opzione **Impostazioni di trasferimento**, quindi **Regole di trasferimento delle chiamate personali**.
- Nota** Connection riproduce il messaggio di richiesta di attivazione solo quando sono presenti set di regole per il trasferimento delle chiamate personali abilitati all'uso.
- Passaggio 4** Selezionare l'opzione **Attiva un set di regole di trasferimento**.
- Passaggio 5** Seguire le indicazioni per attivare un set di regole e per impostare il numero di giorni per il quale il set di regole deve essere attivo.
- Suggerimento** Per tornare a utilizzare i comandi vocali, tenere premuto * fino a sentire il messaggio "Voice Command Conversation".
-

Disattivazione di un set di regole tramite il tastierino del telefono

Passaggio 1 Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2 Nel menu principale, selezionare l'opzione **Opzioni di impostazione**, quindi **Impostazioni di trasferimento**; dopodiché selezionare **Regole di trasferimento** delle chiamate personali e **Disattiva set di regole di trasferimento**.

Nota Connection riproduce la richiesta di disattivazione di un set di regole solo quando vi è un set di regole abilitato ma non attivo.

Passaggio 3 Seguire le istruzioni per disattivare il set di regole.

Disattivazione di un set di regole tramite i comandi vocali

Passaggio 1 Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2 Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere:

"**Opzioni di impostazione**". (Connection commuta temporaneamente al tastierino del telefono).

Passaggio 3 Dal tastierino del telefono, selezionare l'opzione **Impostazioni di trasferimento**, quindi **Regole di trasferimento delle chiamate personali** e **Disattiva set di regole di trasferimento**.

Nota Connection riproduce la richiesta di disattivazione di un set di regole solo quando vi è un set di regole abilitato ma non attivo.

Passaggio 4 Seguire le istruzioni per disattivare il set di regole.

Suggerimento Per tornare a utilizzare i comandi vocali, tenere premuto * fino a sentire il messaggio "Voice Command Conversation".

Utilizzo del set di regole Trasferisci tutte

Il set di regole Trasferisci tutte contiene una singola regola che inoltra tutte le chiamate a una destinazione specifica per un periodo stabilito. Trasferisci tutte è l'unico set di regole che deve essere impostato tramite telefono. Cisco Unity Connection attiva il set di regole e lo visualizza nella pagina Set di regole di trasferimento delle chiamate dello strumento Web Regole di trasferimento delle chiamate personali.

Quando si attiva Trasferisci tutte, il set di regole diventa immediatamente attivo per la durata specificata. Se a una chiamata trasferita non viene data risposta nella destinazione Trasferisci tutte, Connection la trasferisce alla posta vocale.

Attivazione della regola Trasferisci tutte tramite il tastierino del telefono

- Passaggio 1** Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.
- Passaggio 2** Nel Menu principale, selezionare **Opzioni di impostazione**, quindi **Impostazioni di trasferimento e Regole di trasferimento delle chiamate personali**.
- Passaggio 3** Seguire le indicazioni per trasferire tutte le chiamate alla posta vocale o a un numero di telefono specifico e per impostare il numero di giorni per il quale il set di regole Trasferisci tutte deve essere attivo.
- Suggerimento** Poiché un giorno termina alle 23.59, la durata di un giorno significa fino alla fine del giorno corrente (23.59), due giorni significa fino alla fine del giorno seguente e così via. La durata può essere da 1 a 999 giorni.
-

Attivazione del set di regole Trasferisci tutte tramite i comandi vocali

- Passaggio 1** Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.
- Passaggio 2** Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere:
"**Opzioni di impostazione**". (Connection commuta temporaneamente al tastierino del telefono).
- Passaggio 3** Sul tastierino numerico, selezionare l'opzione **Impostazioni di trasferimento**, quindi **Regole di trasferimento delle chiamate personali**.
- Passaggio 4** Seguire le indicazioni per trasferire tutte le chiamate alla posta vocale o a un numero di telefono specifico e per impostare il numero di giorni per il quale il set di regole Trasferisci tutte deve essere attivo.
- Suggerimento** Poiché un giorno termina alle 23.59, la durata di un giorno significa fino alla fine del giorno corrente (23.59), due giorni significa fino alla fine del giorno seguente e così via. La durata può essere da 1 a 999 giorni.
- Suggerimento** Per tornare a utilizzare i comandi vocali, tenere premuto * fino a sentire il messaggio "Voice Command Conversation".
-

Disattivazione della regola Trasferisci tutte tramite il tastierino del telefono

- Passaggio 1** Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.
- Passaggio 2** Nel menu principale, selezionare **Opzioni di impostazione**, quindi **Impostazioni di trasferimento**; a questo punto selezionare **Regole di trasferimento delle chiamate personali** e **Annulla trasferimento di tutte le chiamate a questa destinazione**.
-

Disattivazione del set di regole Trasferisci tutte tramite i comandi vocali

Passaggio 1 Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2 Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere:

"**Opzioni di impostazione**". (Connection commuta temporaneamente al tastierino del telefono).

Passaggio 3 Dal tastierino del telefono, selezionare l'opzione **Impostazioni di trasferimento**, quindi **Regole di trasferimento delle chiamate personali** e **Annulla trasferimento di tutte le chiamate a questa destinazione**.

Suggerimento Per tornare a utilizzare i comandi vocali, tenere premuto * fino a sentire il messaggio "Voice Command Conversation".

Inoltro di tutte le chiamate a Cisco Unity Connection

È possibile inoltrare tutte le chiamate in arrivo a Cisco Unity Connection in modo che le regole di trasferimento delle chiamate personali vengano applicate immediatamente alle chiamate. Tramite questa opzione, il sistema non fa squillare l'interno prima di applicare le regole di trasferimento delle chiamate personali per individuare l'utente quando non vi è alcuna risposta.

Inoltro di tutte le chiamate a Cisco Unity Connection tramite il tastierino del telefono

Passaggio 1 Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2 Nel Menu principale, selezionare **Opzioni di impostazione**, quindi **Impostazioni di trasferimento** e **Regole di trasferimento delle chiamate personali**.

Passaggio 3 Seguire le indicazioni per inoltrare tutte le chiamate a Connection e per impostare il numero di giorni per il quale l'inoltro deve essere attivo.

Suggerimento Poiché un giorno termina alle 23.59, la durata di un giorno significa fino alla fine del giorno corrente (23.59), due giorni significa fino alla fine del giorno seguente e così via. La durata può essere da 1 a 999 giorni.

Inoltro di tutte le chiamate a Cisco Unity Connection tramite i comandi vocali

Passaggio 1 Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2 Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere:

"Opzioni di impostazione" (Connection commuta temporaneamente al tastierino del telefono).

Passaggio 3 Sul tastierino numerico, selezionare l'opzione **Impostazioni di trasferimento**, quindi **Regole di trasferimento delle chiamate personali**.

Passaggio 4 Seguire le indicazioni per inoltrare tutte le chiamate a Connection e per impostare il numero di giorni per il quale l'inoltro deve essere attivo.

Suggerimento Poiché un giorno termina alle 23.59, la durata di un giorno significa fino alla fine del giorno corrente (23.59), due giorni significa fino alla fine del giorno seguente e così via. La durata può essere da 1 a 999 giorni.

Suggerimento Per tornare a utilizzare i comandi vocali, tenere premuto * fino a sentire il messaggio "Voice Command Conversation".

Annullamento dell'invio di tutte le chiamate a Cisco Unity Connection tramite il tastierino del telefono

Passaggio 1 Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2 Nel menu principale, selezionare **Opzioni di impostazione**, quindi **Impostazioni di trasferimento**; a questo punto selezionare **Regole per il trasferimento delle chiamate personali** e **Annulla invio di tutte le chiamate a Cisco Unity Connection**.

Come annullare l'invio di tutte le chiamate a Cisco Unity Connection tramite i comandi vocali

Passaggio 1 Chiamare Connection ed eseguire l'accesso.

Passaggio 2 Quando Connection chiede "Cosa vuoi fare?", rispondere:

"**Opzioni di impostazione**". (Connection commuta temporaneamente al tastierino del telefono).

Passaggio 3 Dal tastierino del telefono, selezionare l'opzione **Impostazioni di trasferimento**, quindi **Regole per il trasferimento delle chiamate personali**; dopodiché, selezionare **Annulla l'invio di tutte le chiamate a Cisco Unity Connection**.

Suggerimento Per tornare a utilizzare i comandi vocali, tenere premuto * fino a sentire il messaggio "Voice Command Conversation".



CAPITOLO 18

Modifica delle impostazioni di riproduzione

- [Informazioni sulle impostazioni di riproduzione, a pagina 77](#)
- [Modifica del volume di riproduzione di messaggi individuali, a pagina 77](#)
- [Modifica della velocità di riproduzione di messaggi individuali, a pagina 78](#)
- [Modifica del volume di riproduzione per la conversazione di Connection, a pagina 79](#)
- [Modifica della velocità di riproduzione per la conversazione di Connection, a pagina 80](#)

Informazioni sulle impostazioni di riproduzione

Le impostazioni di riproduzione consentono di modificare il volume e la velocità di riproduzione degli elementi seguenti:

- Un singolo messaggio mentre lo si sta ascoltando.
- La conversazione della sessione telefonica corrente in qualsiasi punto mentre Connection riproduce un messaggio.

Le modifiche alla riproduzione del singolo messaggio non influiscono sulla riproduzione degli altri messaggi ascoltati durante la stessa sessione telefonica. Le modifiche alla riproduzione della conversazione durano fino a quando si riaggancia il telefono; la prossima volta che si chiama Connection, le impostazioni di riproduzione vengono ripristinate sui valori predefiniti.



Nota Per regolare la velocità o il volume della conversazione, utilizzare i comandi vocali; non è possibile utilizzare il tastierino del telefono.

Modifica del volume di riproduzione di messaggi individuali

Quando si ascolta un messaggio tramite telefono, è possibile regolarne il volume. Le modifiche non influiscono sul volume di riproduzione degli altri messaggi ascoltati durante la stessa sessione telefonica.

Modifica del volume di riproduzione di un singolo messaggio tramite il tastierino del telefono

Il tasto da premere per regolare il volume di riproduzione dipende dalla conversazione dell'utente. Chiedere all'amministratore di sistema qual è il tasto assegnato alla modifica del volume di riproduzione. Quando si ascolta un messaggio, attivare una delle impostazioni del volume seguenti:

Opzione	Descrizione
Premere una volta il tasto	Aumento del volume
Premere nuovamente il tasto	Riduzione del volume
Premere nuovamente il tasto	Ritorno al livello di volume normale

Modifica del volume di riproduzione di un singolo messaggio tramite i comandi vocali

Quando si ascolta un messaggio, usare i seguenti comandi vocali:

Azione	Comando
Modifica del volume	"Aumenta volume" o "Riduci volume"
Reimpostazione del volume di riproduzione predefinito (non disponibile per alcuni sistemi)	"Reimposta volume"

Modifica della velocità di riproduzione di messaggi individuali

Quando si ascolta un messaggio al telefono, è possibile modificare la velocità di riproduzione per quel messaggio. Le modifiche non influiscono sulla velocità di riproduzione degli altri messaggi ascoltati durante la stessa sessione telefonica.

Modifica della velocità di riproduzione di un singolo messaggio tramite il tastierino del telefono

Il tasto da premere per regolare la velocità di riproduzione dipende dalla conversazione dell'utente. Chiedere all'amministratore di sistema qual è il tasto assegnato alla modifica della velocità di riproduzione. Quando si ascolta un messaggio, utilizzare le impostazioni di velocità seguenti:

Opzione	Descrizione
Premere il tasto per ridurre la velocità	Riproduzione lenta del messaggio.
Premere una volta il tasto per aumentare la velocità	Riproduzione veloce del messaggio.
Premere di nuovo il tasto per aumentare la velocità	Riproduzione ancora più veloce del messaggio.

Modifica della velocità di riproduzione di un singolo messaggio tramite i comandi vocali

Quando si ascolta un messaggio, usare i seguenti comandi vocali:

Azione	Comando
Riproduzione lenta	"Più lenta"
Riproduzione veloce	"Più veloce"
Ripristino della velocità di riproduzione	"Ripristina velocità"

Suggerimento Le velocità di riproduzione disponibili sono quattro: la velocità di registrazione del messaggio, la velocità ridotta e due velocità superiori.

Modifica del volume di riproduzione per la conversazione di Connection

È possibile utilizzare i comandi vocali per modificare il volume della conversazione di Cisco Unity Connection in qualsiasi momento della riproduzione di indicazioni da parte di Connection. Non è possibile utilizzare il tastierino del telefono per regolare il volume della conversazione.

Le modifiche durano fino a quando non si riaggancia il telefono; la volta seguente che si chiama Connection, il volume viene ripristinato ai valori predefiniti.

Modifica del volume di riproduzione della conversazione tramite i comandi vocali

Quando si ascolta un'indicazione, usare i seguenti comandi vocali:

Azione	Comando
Modifica del volume	"Aumenta volume" o "Riduci volume"
Reimpostazione del volume di riproduzione predefinito (non disponibile per alcuni sistemi)	"Reimposta volume"

Modifica della velocità di riproduzione per la conversazione di Connection

È possibile utilizzare i comandi vocali per modificare la velocità della conversazione Cisco Unity Connection in qualsiasi momento della riproduzione di messaggi da parte di Connection. Non è possibile utilizzare il tastierino del telefono per regolare la velocità della conversazione.

Le modifiche durano fino a quando non si riaggancia il telefono; la volta seguente che si chiama Connection, la velocità viene ripristinata ai valori predefiniti.

Modifica della velocità di riproduzione della conversazione tramite i comandi vocali

Quando si ascolta un'indicazione, usare i seguenti comandi vocali:

Azione	Comando
Modifica della velocità	"Più lenta" o "Più veloce"
Reimpostazione della velocità di riproduzione predefinita	"Reimposta velocità"



CAPITOLO 19

Messaggi broadcast

- [Informazioni sui messaggi broadcast, a pagina 81](#)

Informazioni sui messaggi broadcast

Occasionalmente, è possibile ricevere messaggi vocali, denominati messaggi broadcast, dall'amministratore di Cisco Unity Connection, dall'amministratore di rete o dai responsabili della gestione dell'organizzazione. I messaggi broadcast sono annunci registrati inviati a tutti i dipendenti dell'organizzazione. L'amministratore di Connection potrebbe ad esempio inviare un messaggio per richiedere a tutti gli utenti di modificare i PIN, oppure un responsabile delle Risorse umane potrebbe inviare un messaggio per ricordare ai dipendenti una scadenza per un nuovo pacchetto di indennità.

Connection riproduce messaggi broadcast immediatamente dopo l'accesso per telefono. È necessario ascoltare ciascun messaggio broadcast interamente prima che Connection consenta di controllare i messaggi nuovi e salvati o di modificare le opzioni di impostazione. Dopo essere stato riprodotto, un messaggio broadcast viene eliminato automaticamente in modo definitivo. Non è possibile rispondere o salvare i messaggi broadcast.

I messaggi broadcast non attivano l'indicatore di messaggio in attesa del telefono (ad esempio una spia luminosa o un tono di selezione specifico quando si solleva il ricevitore).

Se si utilizza l'opzione di riconoscimento vocale, non è possibile utilizzare un comando vocale per eliminare un messaggio broadcast. Viene invece richiesto di premere # al termine della riproduzione del messaggio. Dopo l'eliminazione del messaggio, è possibile continuare a utilizzare i comandi vocali per riprodurre e gestire altri messaggi.



CAPITOLO 20

Gestione delle dimensioni della casella postale personale

- [Informazioni sulle dimensioni della casella postale personale, a pagina 83](#)
- [Motivi per cui la casella postale potrebbe riempirsi rapidamente, a pagina 83](#)

Informazioni sulle dimensioni della casella postale personale

Se la casella postale è piena, ciò può influire sulla velocità con cui Cisco Unity Connection elabora i messaggi. Quando si accede tramite telefono, Connection segnala se la casella postale è:

- Quasi piena.
- Piena e non è più possibile inviare nuovi messaggi.
- Piena e non è più possibile inviare o ricevere nuovi messaggi.

L'amministratore di Connection imposta i limiti di archiviazione per la casella postale. Se si superano tali limiti, potrebbe non essere possibile inviare e ricevere messaggi.



Nota I messaggi broadcast non sono inclusi nelle dimensioni totali della casella postale.

Motivi per cui la casella postale potrebbe riempirsi rapidamente

Se si ha l'impressione che la casella postale di Cisco Unity Connection si riempia più rapidamente del previsto, di seguito ne vengono elencati i motivi. Ricordare che le dimensioni della casella postale sono specificate dall'amministratore di Connection.

Il criterio di conservazione dei messaggi potrebbe non essere applicato

Per impostazione predefinita, Connection non elimina automaticamente i messaggi dopo un determinato periodo di tempo. Ciò significa che, se l'amministratore di Connection non imposta il sistema imponendo un criterio di conservazione dei messaggi, l'utente dovrà gestire le dimensioni della casella postale esaminando periodicamente i messaggi salvati, spostandoli, archiviandoli o eliminandoli definitivamente.

Se Connection è impostato per applicare un criterio di conservazione dei messaggi, rivolgersi all'amministratore di Connection per sapere per quanto tempo il sistema memorizza i messaggi prima di eliminarli definitivamente. È possibile pertanto stabilire se archiviare o spostare i messaggi più importanti per tempo. Connection non indica quando un criterio di conservazione dei messaggi è attivo, né avvisa prima che i messaggi vengano eliminati definitivamente in base a tale criterio.

Nelle dimensioni totali della casella postale sono inclusi avvisi di mancato recapito

Quando si ricevono avvisi di mancato recapito (NDR) per i messaggi inviati, la casella postale può aumentare rapidamente di dimensioni, in particolare se i messaggi originali includono allegati di grandi dimensioni.

Le dimensioni totali dei messaggi includono gli originali quando i messaggi vengono inoltrati

Poiché è possibile ricevere messaggi inoltrati più volte, le dimensioni dei messaggi possono aumentare. Il messaggio originale e tutte le introduzioni registrate aggiunte durante l'inoltro corrispondono alle dimensioni totali del messaggio. Di conseguenza, la casella postale potrebbe superare il limite anche se contiene un numero relativamente basso di messaggi.

Le dimensioni totali dei messaggi includono gli allegati

Si possono ricevere messaggi contenenti file allegati come fogli di calcolo, documenti, fax e immagini. Il messaggio insieme a tutti i file allegati corrisponde alla dimensione totale dei messaggi. Di conseguenza, la casella postale potrebbe superare il limite anche se contiene un numero relativamente basso di messaggi.



CAPITOLO 21

Menu del telefono e comandi vocali di Cisco Unity Connection

- Informazioni sulle tabelle Menu del telefono e Comando vocale, a pagina 85
- Menu telefonici per la conversazione standard, a pagina 85
- Menu telefonici per la conversazione standard, a pagina 89
- Menu telefonici per la conversazione facoltativa 1, a pagina 94
- Menu telefonici per mappatura alternativa del tastierino N, a pagina 98
- Menu telefonici per mappatura alternativa del tastierino X, a pagina 101
- Menu telefonici per mappatura alternativa del tastierino S, a pagina 103
- Comandi vocali, a pagina 106
- Videomessaggi e menu del telefono, a pagina 112

Informazioni sulle tabelle Menu del telefono e Comando vocale

Le tabelle di seguito mostrano i menu, i tasti di scelta rapida e i comandi vocali più frequentemente utilizzati per gestire messaggi e preferenze tramite telefono per le diverse versioni della conversazione di Cisco Unity Connection.

Per conoscere la propria versione di configurazione, rivolgersi all'amministratore di Connection.

Menu telefonici per la conversazione standard

- Menu principale e tasti di scelta rapida (conversazione standard), a pagina 85
- Menu e tasti di scelta rapida per l'invio di un messaggio (conversazione standard), a pagina 87
- Menu e tasti di scelta rapida durante l'ascolto del messaggio (conversazione standard), a pagina 87
- Menu e tasti di scelta rapida successivi al messaggio (conversazione standard), a pagina 88
- Menu registrazione (conversazione standard), a pagina 89

Menu principale e tasti di scelta rapida (conversazione standard)

Revisione 16 novembre 2010

Quando si ascolta il menu principale, premere:

Azione	Tasto/i
Ascolto di nuovi messaggi	1
Invio di un messaggio	2
Revisione dei messaggi salvati	3 1
Revisione dei messaggi eliminati (non disponibile in alcuni sistemi)	3 2
Modifica delle opzioni di impostazione	4
Modifica dei messaggi di saluto	4 1
Attivazione e disattivazione dei messaggi di saluto	4 1 2
Modifica di altri messaggi di saluto	4 1 3
Modifica della notifica del messaggio	4 2 1
Modifica del recapito del fax (non disponibile in alcuni sistemi)	4 2 2
Selezione menu completi o brevi	4 2 3
Modifica PIN	4 3 1
Modifica del nome registrato	4 3 2
Modifica del trasferimento delle chiamate	4 4
Recupero dei messaggi di un utente di Connection (non disponibile in alcuni sistemi)	5 1
Recupero dei messaggi di tutti i chiamanti esterni (non disponibile in alcuni sistemi)	5 2
Recupero dei messaggi di un utente esterno (non disponibile in alcuni sistemi)	5 3
Ascolto riunioni (non disponibile in alcuni sistemi)	6
Ascolto messaggi esterni (non disponibile in alcuni sistemi)	7
Passaggio dall'uso del tastierino del telefono all'uso dei comandi vocali (Connection 8.5 e versioni successive) (non disponibile in alcuni sistemi)	9

Menu e tasti di scelta rapida per l'invio di un messaggio (conversazione standard)

Dopo aver registrato e indirizzato un messaggio, premere:

Azione	Tasto/i
Invio di un messaggio	#
Aggiunta di un nome	9 1
Contrassegno del messaggio come urgente	1
Richiesta della ricevuta di ritorno	2
Contrassegno del messaggio come privato	3
Impostazione del recapito futuro	4
Revisione della registrazione	5
Registra di nuovo	6
Aggiunta al messaggio	7
Contrassegno del messaggio come sicuro	9 3

Menu e tasti di scelta rapida durante l'ascolto del messaggio (conversazione standard)

Quando si ascolta un messaggio, premere:

Azione	Tasto/i
Riavvio del messaggio	1
Riproduzione del messaggio tramite numero	1 2
Riproduzione del messaggio precedente	1 4
Riproduzione del messaggio successivo	1 6
Salva	2
Elimina	3
Rispondi	4
Rispondi a tutti	4 2
Richiamare il mittente	4 4
Inoltro di un messaggio	5
Riproduzione lenta	6 4
Riproduzione veloce	6 6
Modifica del volume	6 5

Azione	Tasto/i
(non disponibile in alcuni sistemi)	
Reimposta il volume al livello predefinito (non disponibile in alcuni sistemi)	6 3
Riavvolgimento del messaggio	7
Sospensione o ripresa	8
Avanzamento rapido	9
Avanzamento rapido fino alla fine	#
Riproduzione del primo messaggio	1 7
Riproduzione dell'ultimo messaggio	1 9
Attivazione/disattivazione dello stato di urgente	1 8
Ignora messaggio, salva o ripristina come salvato (non disponibile in alcuni sistemi)	# 2
Ignora messaggio, salva o ripristina come salvato (non disponibile in alcuni sistemi)	6
Ignora messaggio, salvataggio senza modifiche	# #
Invio del fax a un apparecchio fax per la stampa (non disponibile in alcuni sistemi)	6 8
Riproduzione delle proprietà dei messaggi	1 5
Annullamento o ripristino dell'opzione precedente	*
Supporto	0

Menu e tasti di scelta rapida successivi al messaggio (conversazione standard)

Dopo aver ascoltato un messaggio, premere:

Azione	Tasto/i
Nuova riproduzione del messaggio	1
Riproduzione del messaggio tramite numero	1 2
Riproduzione del messaggio precedente	1 4
Riproduzione del messaggio successivo	1 6
Riproduzione del primo messaggio	1 7

Azione	Tasto/i
Riproduzione dell'ultimo messaggio	1 9
Attivazione/disattivazione dello stato di urgente	1 8
Salvataggio o ripristino come salvato (non disponibile in alcuni sistemi)	2
Elimina	3
Rispondi	4
Rispondi a tutti	4 2
Chiamata al mittente (non disponibile in alcuni sistemi)	4 4
Inoltro di un messaggio	5
Salvataggio o ripristino come nuovo (non disponibile in alcuni sistemi)	6
Riavvolgimento	7
Invio del fax a un apparecchio fax per la stampa (non disponibile in alcuni sistemi)	6 8
Riproduzione delle proprietà dei messaggi	1 5
Salvataggio senza modifiche	#
Annullamento o ripristino dell'opzione precedente	*
Supporto	0

Menu registrazione (conversazione standard)

Durante la registrazione di messaggi, nomi o messaggi di saluto, utilizzare i seguenti tasti:

Azione	Tasto/i
Sospensione o ripresa	8
Fine registrazione	#

Menu telefonici per la conversazione standard

- [Menu principale e tasti di scelta rapida \(conversazione standard\), a pagina 90](#)
- [Menu e tasti di scelta rapida per l'invio di un messaggio \(conversazione standard\), a pagina 91](#)

- [Menu e tasti di scelta rapida durante l'ascolto del messaggio \(conversazione standard\)](#), a pagina 91
- [Menu e tasti di scelta rapida dopo l'ascolto del messaggio \(conversazione standard\)](#), a pagina 93
- [Menu registrazione \(conversazione standard\)](#), a pagina 94

Menu principale e tasti di scelta rapida (conversazione standard)

Revisione 16 novembre 2010

Quando si ascolta il menu principale, premere:

Azione	Tasto/i
Ascolto di nuovi messaggi	1
Invio di un messaggio	2
Revisione dei messaggi salvati	3 1
Revisione dei messaggi eliminati (non disponibile in alcuni sistemi)	3 2
Modifica delle opzioni di impostazione	4
Modifica dei messaggi di saluto	4 1
Attivazione e disattivazione dei messaggi di saluto	4 1 2
Modifica di altri messaggi di saluto	4 1 3
Modifica della notifica del messaggio	4 2 1
Modifica del recapito del fax (non disponibile in alcuni sistemi)	4 2 2
Selezione menu completi o brevi	4 2 3
Modifica PIN	4 3 1
Modifica del nome registrato	4 3 2
Modifica del trasferimento delle chiamate	4 4
Recupero dei messaggi di un utente di Connection (non disponibile in alcuni sistemi)	5 1
Recupero dei messaggi di tutti i chiamanti esterni (non disponibile in alcuni sistemi)	5 2
Recupero dei messaggi di un utente esterno (non disponibile in alcuni sistemi)	5 3
Ascolto riunioni	6

Azione	Tasto/i
(non disponibile in alcuni sistemi)	
Ascolto messaggi esterni (non disponibile in alcuni sistemi)	7
Passaggio dall'uso del tastierino del telefono all'uso dei comandi vocali (Connection 8.5 e versioni successive) (non disponibile in alcuni sistemi)	9

Menu e tasti di scelta rapida per l'invio di un messaggio (conversazione standard)

Dopo aver registrato e indirizzato un messaggio, premere:

Azione	Tasto/i
Invio di un messaggio	#
Aggiunta di un nome	9 1
Contrassegno del messaggio come urgente	1
Richiesta della ricevuta di ritorno	2
Contrassegno del messaggio come privato	3
Impostazione del recapito futuro	4
Revisione della registrazione	5
Registra di nuovo	6
Aggiunta al messaggio	7
Contrassegno del messaggio come sicuro	9 3

Menu e tasti di scelta rapida durante l'ascolto del messaggio (conversazione standard)

Quando si ascolta un messaggio, premere:

Azione	Tasto/i
Riavvio del messaggio	1
Riproduzione del messaggio tramite numero	1 2
Riproduzione del messaggio precedente	1 4
Riproduzione del messaggio successivo	1 6
Salva	2
Elimina	3

Azione	Tasto/i
Riproduzione lenta	4
Modifica del volume (non disponibile in alcuni sistemi)	5
Riproduzione veloce	6
Riavvolgimento del messaggio	7
Sospensione o ripresa	8
Avanzamento rapido	9
Avanzamento rapido fino alla fine	#
Ripristino come salvato (non disponibile in alcuni sistemi)	# 2
Rispondi	# 4
Rispondi a tutti	# 4 2
Inoltro di un messaggio	# 5
Salvataggio o ripristino come nuovo (non disponibile in alcuni sistemi)	# 6
Invio del fax a un apparecchio fax per la stampa (non disponibile in alcuni sistemi)	# 8
Riproduzione delle proprietà dei messaggi	# 9
Ignora messaggio, salvataggio senza modifiche	# #
Annullamento o ripristino dell'opzione precedente	*
Supporto	0

In caso di videomessaggi, i seguenti messaggi

Menu e tasti di scelta rapida durante l'ascolto del messaggio (conversazione standard)

Quando si ascolta un messaggio, premere:

Azione	Tasto/i
Riavvio del messaggio	1
Riproduzione del messaggio tramite numero	1 2
Riproduzione del messaggio precedente	1 4

Azione	Tasto/i
Riproduzione del messaggio successivo	1 6
Salva	2
Elimina	3
Riproduzione lenta	4
Modifica del volume (non disponibile in alcuni sistemi)	5
Riproduzione veloce	6
Riavvolgimento del messaggio	7
Sospensione o ripresa	8
Avanzamento rapido	9
Avanzamento rapido fino alla fine	#
Ripristino come salvato (non disponibile in alcuni sistemi)	# 2
Rispondi	# 4
Rispondi a tutti	# 4 2
Inoltro di un messaggio	# 5
Salvataggio o ripristino come nuovo (non disponibile in alcuni sistemi)	# 6
Invio del fax a un apparecchio fax per la stampa (non disponibile in alcuni sistemi)	# 8
Riproduzione delle proprietà dei messaggi	# 9
Ignora messaggio, salvataggio senza modifiche	# #
Annullamento o ripristino dell'opzione precedente	*
Supporto	0

Menu e tasti di scelta rapida dopo l'ascolto del messaggio (conversazione standard)

Dopo aver ascoltato un messaggio, premere:

Azione	Tasto/i
Nuova riproduzione del messaggio	1

Azione	Tasto/i
Riproduzione del messaggio tramite numero	1 2
Riproduzione del messaggio precedente	1 4
Riproduzione del messaggio successivo	1 6
Salvataggio o ripristino come salvato (non disponibile in alcuni sistemi)	2
Elimina	3
Rispondi	4
Rispondi a tutti	4 2
Chiamata al mittente (non disponibile in alcuni sistemi)	4 4
Inoltro di un messaggio	5
Salvataggio o ripristino come nuovo (non disponibile in alcuni sistemi)	6
Riavvolgimento	7
Invio del fax a un apparecchio fax per la stampa (non disponibile in alcuni sistemi)	8
Riproduzione delle proprietà dei messaggi	9
Salvataggio senza modifiche	#
Annullamento o ripristino dell'opzione precedente	*
Supporto	0

Menu registrazione (conversazione standard)

Durante la registrazione di messaggi, nomi o messaggi di saluto, utilizzare i seguenti tasti:

Azione	Tasto/i
Sospensione o ripresa	8
Fine registrazione	#

Menu telefonici per la conversazione facoltativa 1

- [Menu principale e tasti di scelta rapida \(conversazione facoltativa 1\), a pagina 95](#)

- [Menu e tasti di scelta rapida per l'invio di un messaggio \(conversazione facoltativa 1\), a pagina 96](#)
- [Menu e tasti di scelta rapida durante l'ascolto del messaggio \(conversazione facoltativa 1\), a pagina 96](#)
- [Menu e tasti di scelta rapida dopo il messaggio \(conversazione facoltativa 1\), a pagina 97](#)
- [Menu registrazione \(conversazione facoltativa 1\), a pagina 98](#)

Menu principale e tasti di scelta rapida (conversazione facoltativa 1)

Revisione 16 novembre 2010

Quando si ascolta il menu principale, premere:

Azione	Tasto/i
Ascolto di nuovi messaggi	1
Invio di un messaggio	2
Revisione dei messaggi salvati	3 1
Revisione dei messaggi eliminati (non disponibile in alcuni sistemi)	3 2
Modifica delle opzioni di impostazione	4
Modifica dei messaggi di saluto	4 1
Attivazione e disattivazione dei messaggi di saluto	4 1 2
Modifica della notifica del messaggio	4 2 1
Modifica del recapito del fax (non disponibile in alcuni sistemi)	4 2 2
Seleziona menu completi o brevi	4 2 3
Modifica PIN	4 3 1
Modifica del nome registrato	4 3 2
Modifica del trasferimento delle chiamate	4 4
Recupero dei messaggi di un utente di Connection (non disponibile in alcuni sistemi)	5 1
Recupero dei messaggi di tutti i chiamanti esterni (non disponibile in alcuni sistemi)	5 2
Recupero dei messaggi di un utente esterno (non disponibile in alcuni sistemi)	5 3
Ascolto riunioni	6

Azione	Tasto/i
(non disponibile in alcuni sistemi)	
Ascolto messaggi esterni (non disponibile in alcuni sistemi)	7
Passaggio dall'uso del tastierino del telefono all'uso dei comandi vocali (Connection 8.5 e versioni successive) (non disponibile in alcuni sistemi)	9

Menu e tasti di scelta rapida per l'invio di un messaggio (conversazione facoltativa 1)

Dopo aver registrato e indirizzato un messaggio, premere:

Azione	Tasto/i
Invio di un messaggio	#
Aggiunta di un nome	9 1
Contrassegno del messaggio come urgente e invio	1 #
Richiesta della ricevuta di ritorno e invio	2 #
Contrassegno del messaggio come privato e invio	3 #
Impostazione del recapito futuro	4
Revisione della registrazione	5
Registra di nuovo	6
Aggiunta al messaggio	7
Contrassegno del messaggio come sicuro	9 3

Menu e tasti di scelta rapida durante l'ascolto del messaggio (conversazione facoltativa 1)

Quando si ascolta un messaggio, premere:

Azione	Tasto/i
Riavvolgimento	1
Riproduzione di un messaggio salvato tramite numero	1 2
Riproduzione del messaggio precedente	1 4
Riproduzione del messaggio successivo	1 6
Sospensione o ripresa	2
Avanzamento rapido	3

Azione	Tasto/i
Avanzamento rapido fino alla fine	3 3
Invio del fax a un apparecchio fax per la stampa (non disponibile in alcuni sistemi)	3 3 2
Inoltro di un messaggio	3 3 6
Elimina messaggio	3 3 7
Rispondi	3 3 8
Rispondi a tutti	3 3 8 2
Salvataggio o ripristino come salvato (non disponibile in alcuni sistemi)	3 3 9
Riproduzione lenta	4
Riproduzione più lenta	4 4
Riproduzione delle proprietà dei messaggi	5
Riproduzione veloce	6
Riproduzione più veloce	6 6
Riduce il volume (non disponibile in alcuni sistemi)	7
Reimposta il volume (non disponibile in alcuni sistemi)	8
Aumenta il volume (non disponibile in alcuni sistemi)	9
Ignora messaggio, salvataggio senza modifiche	#
Ignora messaggio, salvataggio come nuovo (messaggi nuovi e salvati)	# #
Annullamento o ripristino dell'opzione precedente	*
Supporto	0

Menu e tasti di scelta rapida dopo il messaggio (conversazione facoltativa 1)

Dopo aver ascoltato un messaggio, premere:

Azione	Tasto/i
Passaggio all'opzione precedente	1

Azione	Tasto/i
Riproduzione di un messaggio salvato tramite numero	1 2
Riproduzione del messaggio precedente	1 4
Riproduzione del messaggio successivo	1 6
Invio del fax a un apparecchio fax per la stampa (non disponibile in alcuni sistemi)	2
Nuova riproduzione del messaggio	4
Riproduzione delle proprietà dei messaggi	5
Inoltro di un messaggio	6
Elimina	7
Rispondi	8
Rispondi a tutti	8 2
Chiamata al mittente (non disponibile in alcuni sistemi)	8 8
Salvataggio o ripristino come salvato (non disponibile in alcuni sistemi)	9
Salvataggio senza modifiche	#
Salvataggio o ripristino come nuovo (non disponibile in alcuni sistemi)	# #
Annullamento o ripristino dell'opzione precedente	*
Supporto	0

Menu registrazione (conversazione facoltativa 1)

Durante la registrazione di messaggi, nomi o messaggi di saluto, utilizzare i seguenti tasti:

Azione	Tasto/i
Sospensione o ripresa	8
Fine registrazione	#

Menu telefonici per mappatura alternativa del tastierino N

- [Menu principale e tasti di scelta rapida \(mappatura alternativa del tastierino N\), a pagina 99](#)

- [Menu e tasti di scelta rapida durante l'ascolto del messaggio \(mappatura alternativa del tastierino N\)](#), a pagina 99
- [Menu e tasti di scelta rapida dopo il messaggio \(mappatura alternativa del tastierino N\)](#), a pagina 100
- [Menu registrazione \(mappatura alternativa del tastierino N\)](#), a pagina 101

Menu principale e tasti di scelta rapida (mappatura alternativa del tastierino N)

Revisione 16 novembre 2010

Quando si ascolta il menu principale, premere:

Azione	Tasto/i
Ascolto di nuovi messaggi	1
Invio di un messaggio	2
Revisione di messaggi salvati ed eliminati (non disponibile in alcuni sistemi)	3
Modifica delle opzioni di impostazione	4
Recupero dei messaggi di un utente di Connection (non disponibile in alcuni sistemi)	5 1
Recupero dei messaggi di tutti i chiamanti esterni (non disponibile in alcuni sistemi)	5 2
Recupero dei messaggi di un chiamante esterno (non disponibile in alcuni sistemi)	5 3
Ascolto riunioni (non disponibile in alcuni sistemi)	6
Passaggio dall'uso del tastierino del telefono all'uso dei comandi vocali (Connection 8.5 e versioni successive) (non disponibile in alcuni sistemi)	9
Esci	*
Ripetizione del menu	#
Guida del menu principale	0

Menu e tasti di scelta rapida durante l'ascolto del messaggio (mappatura alternativa del tastierino N)

Quando si ascolta un messaggio, premere:

Azione	Tasto/i
Riavvolgimento del messaggio	1
Avanzamento rapido	3
Ignora messaggio, salvataggio senza modifiche	6
Rispondi	7 1
Chiamata al mittente (non disponibile in alcuni sistemi)	9
Annullamento o ripristino dell'opzione precedente	#
Operatore	0

Menu e tasti di scelta rapida dopo il messaggio (mappatura alternativa del tastierino N)

Dopo aver ascoltato un messaggio, premere:

Azione	Tasto/i
Riavvolgimento	4
Salvataggio senza modifiche	6
Chiamata al mittente (non disponibile in alcuni sistemi)	9
Riproduzione delle proprietà dei messaggi	7 0
Rispondi	7 1
Nuova riproduzione del messaggio	7 2
Inoltro di un messaggio	7 3
Rispondi a tutti	7 4
Elimina	7 6
Salvataggio o ripristino come salvato (non disponibile in alcuni sistemi)	7 7
Salvataggio o ripristino come nuovo (non disponibile in alcuni sistemi)	7 8
Annullamento o ripristino dell'opzione precedente	*
Operatore	0

Menu registrazione (mappatura alternativa del tastierino N)

Durante la registrazione di messaggi, nomi o messaggi di saluto, utilizzare i seguenti tasti:

Azione	Tasto/i
Sospensione o ripresa	8
Fine registrazione	#

Menu telefonici per mappatura alternativa del tastierino X

- [Menu principale e tasti di scelta rapida \(mappatura alternativa del tastierino X\), a pagina 101](#)
- [Menu e tasti di scelta rapida durante l'ascolto del messaggio \(mappatura alternativa del tastierino X\), a pagina 102](#)
- [Menu e tasti di scelta rapida dopo l'ascolto del messaggio \(mappatura alternativa del tastierino X\), a pagina 102](#)
- [Menu registrazione \(mappatura alternativa del tastierino X\), a pagina 103](#)

Menu principale e tasti di scelta rapida (mappatura alternativa del tastierino X)

Revisione 16 novembre 2010

Quando si ascolta il menu principale, premere:

Azione	Tasto/i
Invio di un messaggio	1
Ascolto di nuovi messaggi	2
Revisione di messaggi salvati ed eliminati (non disponibile in alcuni sistemi)	3
Modifica dell'opzione di impostazione	5
Recupero dei messaggi di un utente di Connection (non disponibile in alcuni sistemi)	8 1
Recupero dei messaggi di tutti i chiamanti esterni (non disponibile in alcuni sistemi)	8 2
Recupero dei messaggi di un utente esterno (non disponibile in alcuni sistemi)	8 3
Passaggio dall'uso del tastierino del telefono all'uso dei comandi vocali (Connection 8.5 e versioni successive) (non disponibile in alcuni sistemi)	9

Azione	Tasto/i
Esci	*
Ripetizione del menu	#
Guida del menu principale	0

Menu e tasti di scelta rapida durante l'ascolto del messaggio (mappatura alternativa del tastierino X)

Quando si ascolta un messaggio, premere:

Azione	Tasto/i
Passaggio al corpo del messaggio	2
Sospensione o ripresa	3
Aumenta il volume (non disponibile in alcuni sistemi)	4
Riavvolgimento del messaggio	5
Avanzamento rapido	6
Riduce il volume (non disponibile in alcuni sistemi)	7
Riproduzione lenta	8
Riproduzione veloce	9
Avanzamento rapido fino alla fine del messaggio	#

Menu e tasti di scelta rapida dopo l'ascolto del messaggio (mappatura alternativa del tastierino X)

Dopo aver ascoltato un messaggio, premere:

Azione	Tasto/i
Salvataggio o ripristino come salvato (non disponibile in alcuni sistemi)	1
Riproduzione del messaggio tramite numero	1 2
Riproduzione del messaggio precedente	1 4
Riproduzione del messaggio successivo	1 6
Inoltro di un messaggio	2
Nuova riproduzione del messaggio	2 3

Azione	Tasto/i
Elimina	3
Salvataggio o ripristino come nuovo (non disponibile in alcuni sistemi)	4
Riavvolgimento	5
Salvataggio senza modifiche	6
Rispondi	7
Annullamento o ripristino dell'opzione precedente	#

Menu registrazione (mappatura alternativa del tastierino X)

Durante la registrazione di messaggi, nomi o messaggi di saluto, utilizzare i seguenti tasti:

Azione	Tasto/i
Sospensione o ripresa	8
Fine registrazione	#

Menu telefonici per mappatura alternativa del tastierino S

- [Menu e tasti di scelta rapida \(mappatura alternativa del tastierino S\)](#), a pagina 103
- [Menu e tasti di scelta rapida durante l'ascolto del messaggio \(mappatura alternativa del tastierino S\)](#), a pagina 104
- [Menu e tasti di scelta rapida dopo l'ascolto del messaggio \(mappatura alternativa del tastierino S\)](#), a pagina 105
- [Menu registrazione \(mappatura alternativa del tastierino S\)](#), a pagina 105

Menu e tasti di scelta rapida (mappatura alternativa del tastierino S)

Revisione 16 novembre 2010

Quando si ascolta il menu principale, premere:

Azione	Tasto/i
Passaggio dall'uso del tastierino del telefono all'uso dei comandi vocali (Connection 8.5 e versioni successive) (non disponibile in alcuni sistemi)	1
Revisione di messaggi salvati ed eliminati (non disponibile in alcuni sistemi)	3

Azione	Tasto/i
Modifica delle opzioni di impostazione	4
Ascolto di nuovi messaggi	5
Invio di un messaggio	6
Recupero dei messaggi di un utente di Connection (non disponibile in alcuni sistemi)	8 1
Recupero dei messaggi di tutti i chiamanti esterni (non disponibile in alcuni sistemi)	8 2
Recupero dei messaggi di un utente esterno (non disponibile in alcuni sistemi)	8 3
Esci	9
Ripetizione del menu	#
Guida del menu principale	0

Menu e tasti di scelta rapida durante l'ascolto del messaggio (mappatura alternativa del tastierino S)

Quando si ascolta un messaggio, premere:

Azione	Tasto/i
Inoltro di un messaggio	1 3
Chiamata al mittente (non disponibile in alcuni sistemi)	1 4
Riproduzione del messaggio precedente	1 5
Rispondi	1 7
Riavvolgimento del messaggio	2
Ignora il corpo del messaggio	2 2
Elimina	3
Avanzamento rapido	4
Ignora messaggio, salvataggio senza modifiche	5
Salvataggio o ripristino come salvato (non disponibile in alcuni sistemi)	7
Passaggio alla chiusura del messaggio	8

Azione	Tasto/i
Avanzamento rapido fino alla fine del messaggio	#
Sospensione o ripresa	*

Menu e tasti di scelta rapida dopo l'ascolto del messaggio (mappatura alternativa del tastierino S)

Dopo aver ascoltato un messaggio, premere:

Azione	Tasto/i
Inoltro di un messaggio	1 3
Riproduzione del messaggio precedente	1 5
Rispondi	1 7
Riavvolgimento del messaggio	2
Nuova riproduzione del messaggio	2 2
Elimina	3
Rispondi a tutti	4 2
Chiamata al mittente (non disponibile in alcuni sistemi)	4 4
Salvataggio senza modifiche	5
Salvataggio o ripristino come nuovo (non disponibile in alcuni sistemi)	6
Salvataggio o ripristino come salvato (non disponibile in alcuni sistemi)	7
Invio del fax a un apparecchio fax per la stampa (non disponibile in alcuni sistemi)	8
Riproduzione delle proprietà dei messaggi	9
Annullamento o ripristino dell'opzione precedente	*

Menu registrazione (mappatura alternativa del tastierino S)

Durante la registrazione di messaggi, nomi o messaggi di saluto, utilizzare i seguenti tasti:

Azione	Tasto/i
Sospensione o ripresa	8
Fine registrazione	#

Comandi vocali

Nelle tabelle seguenti sono elencati i comandi vocali e i tasti applicabili per questi menu quando si utilizza lo stile di input Riconoscimento vocale:

- [Menu principale \(comandi vocali\)](#), a pagina 106
- [Menu per l'invio di messaggi \(comandi vocali\)](#), a pagina 108
- [Menu durante l'ascolto del messaggio \(comandi vocali\)](#), a pagina 108
- [Menu durante il promemoria della riunione \(comandi vocali\)](#), a pagina 109
- [Menu dopo l'ascolto del messaggio \(comandi vocali\)](#), a pagina 110
- [Operazioni universali \(comandi vocali\)](#), a pagina 111

Menu principale (comandi vocali)

Per selezionare i comandi è possibile premere il tasto corrispondente senza disattivare i comandi vocali. I comandi disponibili e i tasti corrispondenti possono essere comunicati dall'amministratore di Connection, oppure l'utente può pronunciare il comando "Guida comandi tastierino".

Quando si ascolta il menu principale, pronunciare:

Azione	Comando vocale
Riproduzione di un'esercitazione sui comandi vocali	"Esercitazione"
Ascolto di messaggi vocali, e-mail, fax*, messaggi di utenti esterni*, avvisi o riunioni* *(non disponibile in alcuni sistemi)	
Riproduzione di tutti i nuovi messaggi	"Riproduci nuovi messaggi"
Riproduzione di tutti i messaggi (nuovi e salvati)	"Riproduci tutti i messaggi"
Riproduzione dei messaggi nuovi, salvati o eliminati da un utente di Connection	"Riproduci messaggi <new/saved/deleted> da <name of user>"
Invio di un messaggio vocale	"Invia un messaggio"
Ascolto di messaggi vocali, e-mail, fax*, messaggi di utenti esterni* o avvisi salvati *(non disponibile in alcuni sistemi)	
Riproduzione di tutti i messaggi salvati	"Riproduci messaggi salvati"
Ascolto di messaggi vocali, e-mail, fax*, messaggi di utenti esterni** o avvisi eliminati *(non disponibile in alcuni sistemi)	
Riproduzione di tutti i messaggi eliminati	"Riproduci messaggi eliminati"

Azione	Comando vocale
(non disponibile in alcuni sistemi)	
Riproduzione di tutti i messaggi di saluto	"Riproduci tutti i messaggi di saluto"
Riproduzione di un messaggio di saluto specifico	"Riproduci messaggio di saluto <greeting name>"
Riproduzione di un messaggio standard	"Riproduci messaggio di saluto personale"
Registrazione di un nuovo messaggio di saluto	"Registra messaggio di saluto <greeting name>"
Registrazione del messaggio standard	"Registra messaggio di saluto personale"
Attivazione e disattivazione dei messaggi di saluto	"Attiva messaggio di saluto <greeting name>" "Disattiva messaggio di saluto <greeting name>"
Utilizzo del messaggio di saluto predefinito del sistema	"Usa messaggio di saluto <greeting name> predefinito"
Utilizzo del messaggio di saluto predefinito del sistema per il messaggio standard	"Usa messaggio di saluto predefinito"
Disattivazione del messaggio di saluto: i chiamanti sentiranno solo un tono che li avviserà di lasciare un messaggio	"Non riprodurre nulla come messaggio di saluto <greeting name> personale"
Riproduzione della Guida del menu dei messaggi di saluto	"Guida ai messaggi di saluto"
Modifica PIN	"Modifica il mio PIN"
Riproduzione dello stato dell'elenco telefonico	"Ottieni stato elenco telefonico"
Modifica dello stato dell'elenco telefonico	"Elenca il mio numero nella rubrica" "Non elencare il mio numero nella rubrica"
Riproduzione del nome registrato	"Riproduci il mio nome registrato"
Modifica del nome registrato	"Modifica il mio nome registrato"
Riproduzione delle riunioni di una data particolare (non disponibile in alcuni sistemi)	"Riproduci riunioni del <date>"
Passaggio all'utilizzo temporaneo del tastierino del telefono	"Conversazione con tasti"
Chiamata a un utente di Connection	"Chiama <name of user>" "Chiama <extension>"
Chiamata a un contatto o a un contatto definito dall'amministratore	"Chiama <contact name> alle <home/work/mobile>"

Azione	Comando vocale
Eliminazione definitiva contemporanea di tutti i messaggi nella cartella Voci eliminate	"Svuota cartella Voci eliminate"

Menu per l'invio di messaggi (comandi vocali)

Per selezionare i comandi è possibile premere il tasto corrispondente senza disattivare i comandi vocali. I comandi disponibili e i tasti corrispondenti possono essere comunicati dall'amministratore di Connection, oppure l'utente può pronunciare il comando "Guida comandi tastierino".

Dopo aver indirizzato e registrato un messaggio vocale, pronunciare:

Azione	Comando vocale
Invio di un messaggio	"Invia"
Modifica della registrazione	"Modifica registrazione"
Revisione delle proprietà dei messaggi	"Revisione proprietà messaggi"
Modifica dei destinatari	"Modifica destinatari"
Contrassegno del messaggio come urgente	"Imposta urgente"
Annullamento del messaggio come urgente	"Annulla urgente"
Contrassegno del messaggio come privato	"Imposta privato"
Annullamento del messaggio come privato	"Annulla privato"
Contrassegno del messaggio come urgente e privato	"Imposta urgente e privato"
Contrassegno del messaggio per la ricevuta di ritorno	"Imposta ricevuta di ritorno"
Annullamento del messaggio per la ricevuta di ritorno	"Annulla ricevuta di ritorno"
Recapito da parte di Connection del messaggio in data oppure ora futura	"Recapito futuro"
Annullamento del recapito futuro	"Annulla recapito futuro"
Aggiunta di destinatari	"Aggiungi nomi"
Revisione delle proprietà dei messaggi e dei messaggi registrati	"Revisione messaggio"

Menu durante l'ascolto del messaggio (comandi vocali)

Revisione 16 novembre 2010

Per selezionare i comandi è possibile premere il tasto corrispondente senza disattivare i comandi vocali. I comandi disponibili e i tasti corrispondenti possono essere comunicati dall'amministratore di Connection, oppure l'utente può pronunciare il comando "Guida comandi tastierino".

Durante l'ascolto di un messaggio, pronunciare:

Azione	Comando vocale
Riavvio del messaggio	"Ripeti"
Riproduzione del messaggio precedente	"Precedente"
Riproduzione del messaggio successivo	"Successiva"
Salvataggio del messaggio	"Salva"
Elimina	"Elimina"
Rispondi	"Rispondi"
Rispondi a tutti	"Rispondi a tutti"
Inoltro di un messaggio	"Inoltra"
Salvataggio o ripristino come nuovo (non disponibile in alcuni sistemi)	"Contrassegna come nuovo"
Riproduzione delle proprietà dei messaggi	"Proprietà messaggi"
Riproduzione lenta	"Più lenta"
Modifica del volume (non disponibile in alcuni sistemi)	"Aumenta volume" o "Riduci volume"
Riproduzione veloce	"Più veloce"
Riavvolgimento del messaggio	"Torna indietro"
Avanzamento rapido fino alla fine	"Avanzamento rapido"
Sospensione o ripresa	"Pausa" o "Riprendi"
Avanzamento rapido	"Vai avanti"
Ripristino della velocità di riproduzione	"Ripristina velocità"
Reimpostazione del volume di riproduzione	"Reimposta volume"
Elenco dei destinatari dei messaggi (Connection 8.5 e versioni successive)	"Elenco destinatari"

Menu durante il promemoria della riunione (comandi vocali)

Per selezionare i comandi è possibile premere il tasto corrispondente senza disattivare i comandi vocali. I comandi disponibili e i tasti corrispondenti possono essere comunicati dall'amministratore di Connection, oppure l'utente può pronunciare il comando "Guida comandi tastierino".

Quando si ascolta un promemoria della riunione, pronunciare:

Azione	Comando vocale
Partecipazione a una riunione	"Partecipa"
Ascoltare l'elenco dei partecipanti	"Elenca partecipanti"
Registrazione di un messaggio da inviare all'organizzatore della riunione	"Invia messaggio all'organizzatore"
Registrazione di un messaggio da inviare ai partecipanti della riunione	"Invia messaggio ai partecipanti"
Ascolto dei dati relativi al successivo promemoria della riunione	"Successiva"
Ascolto dei dati relativi al precedente promemoria della riunione	"Precedente"
Accettare l'invito a una riunione	"Accetta"
Rifiutare l'invito a una riunione	"Rifiuta"
Annullare una riunione (solo l'organizzatore della riunione).	"Annulla riunione"



Nota I comandi vocali di questo menu funzionano soltanto se si utilizza l'integrazione con il calendario.

Menu dopo l'ascolto del messaggio (comandi vocali)

Revisione 16 novembre 2010

Per selezionare i comandi è possibile premere il tasto corrispondente senza disattivare i comandi vocali. I comandi disponibili e i tasti corrispondenti possono essere comunicati dall'amministratore di Connection, oppure l'utente può pronunciare il comando "Guida comandi tastierino".

Dopo l'ascolto di un messaggio, pronunciare:

Azione	Comando vocale
Nuova riproduzione del messaggio	"Ripeti"
Riproduzione del messaggio precedente	"Precedente"
Riproduzione del messaggio successivo	"Successiva"
Salvataggio o ripristino come salvato	"Salva"
Elimina	"Elimina"
Rispondi	"Rispondi"
Rispondi a tutti	"Rispondi a tutti"
Nuovo invio di un messaggio originale (solo NDR)	"Invia di nuovo"
Chiamata al mittente	"Chiama mittente"

Azione	Comando vocale
(non disponibile in alcuni sistemi)	
Inoltro di un messaggio	"Inoltra"
Salvataggio o ripristino come nuovo (non disponibile in alcuni sistemi)	"Contrassegna come nuovo"
Riavvolgimento del messaggio	(nessun comando disponibile)
Riproduzione del messaggio originale (solo NDR)	"Riproduci messaggio originale"
Riproduzione delle proprietà dei messaggi	"Proprietà messaggi"
Elenco dei destinatari dei messaggi (Connection 8.5 e versioni successive)	"Elenco destinatari"

Operazioni universali (comandi vocali)

Revisione 16 novembre 2010

Per selezionare i comandi è possibile premere il tasto corrispondente senza disattivare i comandi vocali. I comandi disponibili e i tasti corrispondenti possono essere comunicati dall'amministratore di Connection, oppure l'utente può pronunciare il comando "Guida comandi tastierino".

Utilizzare i seguenti comandi in qualsiasi momento:

Azione	Comando vocale
Annullamento o ripristino dell'opzione precedente	"Annulla"
Guida dei comandi vocali	"Guida"
Guida tastierino del telefono	"Guida comandi tastierino"
Ritorno al menu principale	"Menu principale"
Disconnessione o uscita dal sistema di posta vocale	"Termina chiamata" "Saluto"
Ripetizione di un messaggio o delle opzioni dei menu	"Ripeti"
Modifica della velocità di riproduzione	"Più veloce" o "Più lenta"
Modificare il volume di riproduzione (non disponibile in alcuni sistemi)	"Aumenta volume" o "Riduci volume"
Reimpostazione della velocità di riproduzione predefinita	"Ripristina velocità"
Ripristino del volume di riproduzione predefinito (non disponibile in alcuni sistemi)	"Reimposta volume"
Sospensione o ripresa	"Pausa" o "Riprendi"

Videomessaggi e menu del telefono

Oltre ai messaggi audio, è possibile utilizzare anche i menu del telefono per riprodurre o registrare videomessaggi. Tuttavia, il comportamento dei videomessaggi è diverso per i seguenti menu:

Menu del telefono	Comportamento del videomessaggio
Riproduzione lenta	Inizia a riprodurre il videomessaggio dall'inizio alla stessa velocità.
Modifica volume	Inizia a riprodurre il videomessaggio dall'inizio allo stesso volume.
Riproduzione veloce	Inizia a riprodurre il videomessaggio dall'inizio alla stessa velocità.
Ripristina velocità predefinita	Inizia a riprodurre il videomessaggio dall'inizio alla stessa velocità.
Riproduzione più silenziosa	Inizia a riprodurre il videomessaggio dall'inizio allo stesso volume.
Reimposta il volume al livello predefinito	Inizia a riprodurre il videomessaggio dall'inizio allo stesso volume.
Riproduzione a volume più alto	Inizia a riprodurre il videomessaggio dall'inizio allo stesso volume.
Riavvolgimento	Inizia a riprodurre il videomessaggio dall'inizio.
Sospensione o ripresa	Consente di mettere in pausa il videomessaggio, ma una volta selezionato Riprendi, inizia la riproduzione del messaggio dall'inizio.
Avanzamento rapido	Inizia a riprodurre il menu dopo il messaggio non appena si seleziona questa opzione.
Riproduci allegati messaggio	Riproduce solo la parte audio dell'allegato del messaggio.
Inoltra messaggio	Inoltra al destinatario solo la parte audio del videomessaggio.
Inoltra messaggio originale	Inoltra al destinatario solo la parte audio del videomessaggio come allegato.
Rispondi	Consente di rispondere solo a un videomessaggio in formato audio.
Rispondi a tutti	Consente di rispondere a un messaggio video a tutti i destinatari solo in formato audio.



CAPITOLO 22

Gestione dei videomessaggi

Analogamente ai messaggi vocali, con Unity Connection è possibile inviare o ricevere anche videomessaggi agli altri utenti in caso di chiamata senza risposta.

In caso di risposta o inoltro del videomessaggio, il messaggio viene inviato solo come messaggio audio. Per ulteriori informazioni sulla risposta o l'inoltro di un messaggio audio e sulle nozioni di base della messaggistica, vedere il capitolo [Informazioni di base sulla posta vocale](#).

- [Invio di videomessaggi](#), a pagina 113
- [Controllo dei videomessaggi](#), a pagina 114

Invio di videomessaggi

È inoltre possibile registrare un videomessaggio per un utente identificato o non identificato in caso di chiamata senza risposta. Quando un utente chiamato è occupato e la chiamata non riceve risposta, si riceve un messaggio di saluto (standard o video) dall'utente chiamato. Una volta riprodotto il messaggio di saluto, è possibile registrare un videomessaggio per l'utente chiamato. Diversamente dai messaggi vocali, non è possibile inviare un videomessaggio senza comporre l'interno di un utente. I videomessaggi possono essere inviati solo in caso di chiamata senza risposta.

Se il videomessaggio non viene consegnato all'utente chiamato, il chiamante riceve un avviso di mancato recapito con in allegato la parte audio del messaggio. È possibile inviare nuovamente il messaggio non consegnato in formato audio.



Nota Durante la registrazione di un videomessaggio, in caso di perdita della comunicazione tra Unity Connection e MediaSense, la chiamata viene convertita in audio. Se una videochiamata viene convertita in audio a causa della mancata risposta da parte di MediaSense, non può essere nuovamente ripristinata come videochiamata.

Invio di un videomessaggio tramite il tastierino del telefono

Passaggio 1

Comporre l'interno di un utente. .

Se l'utente non risponde alla chiamata, viene riprodotto il messaggio di saluto standard o video.

Passaggio 2

Registrare il videomessaggio dopo il segnale acustico.

Passaggio 3

Seguire le istruzioni per riprodurre, registrare nuovamente o inviare un videomessaggio.
Per sospendere o riprendere la registrazione, premere 8. Per terminare la registrazione, premere #.

Nota Non è supportato l'invio di un videomessaggio video utilizzando i comandi vocali.

Controllo dei videomessaggi

Utilizzando il telefono è possibile controllare/riprodurre i videomessaggi nuovi e salvati nella casella postale di Cisco Unity Connection insieme ai messaggi audio. Durante la riproduzione di un videomessaggio, è possibile mettere in pausa la registrazione in qualsiasi momento, ma la registrazione non viene ripresa dal punto in cui è stata messa in pausa. Viene riprodotta dall'inizio. È inoltre possibile salvare ed eliminare i videomessaggi durante la riproduzione o dopo l'ascolto dell'intero messaggio.

Un videomessaggio rimane memorizzato nella casella di posta in modo permanente se in Unity Connection non viene applicato nessun criterio di scadenza della registrazione del messaggio. Tuttavia, se il criterio viene applicato, i videomessaggi scadono dopo il numero di giorni specificato. Quando il videomessaggio è scaduto, solo la parte audio del messaggio rimane memorizzata nella casella postale come messaggio vocale.



Nota Durante la riproduzione di un videomessaggio, è possibile modificare il volume o la velocità di riproduzione tramite il pulsante del volume del telefono. La modifica del volume o della velocità di riproduzione tramite la tastiera personalizzata del telefono avvia la registrazione dall'inizio senza modificare il volume o la velocità.

Invio di un videomessaggio tramite il tastierino del telefono

Passaggio 1

Comporre l'interno di un utente. .

Se l'utente non risponde alla chiamata, viene riprodotto il messaggio di saluto standard o video.

Passaggio 2

Registrare il videomessaggio dopo il segnale acustico.

Passaggio 3

Seguire le istruzioni per riprodurre, registrare nuovamente o inviare un videomessaggio.

Per sospendere o riprendere la registrazione, premere 8. Per terminare la registrazione, premere #.

Nota Non è supportato l'invio di un videomessaggio video utilizzando i comandi vocali.



INDICE

- A**
- abilitazione **73**
 - set di regole Trasferisci tutte **73**
 - accesso a Connection **5**
 - aggiunta **48, 53, 58**
 - contatti remoti a elenchi privati **48**
 - dispositivi alternativi **58**
 - membri agli elenchi privati **48**
 - nomi all'elenco di priorità di indirizzamento **53**
 - allegati, effetto sulle dimensioni della casella postale **84**
 - annullamento dell'inoltro di tutte le chiamate a Connection **75**
 - appuntamenti **31**
 - elenco appuntamenti futuri **31**
 - gestione, informazioni **31**
 - attivazione **37–38, 43, 70–72**
 - messaggi di saluto **38**
 - messaggio di saluto alternativo **37**
 - notifica ai dispositivi **43**
 - set di regole di trasferimento delle chiamate personali
 - individuali **72**
 - utilizzo di set di regole di trasferimento delle chiamate personali **71**
 - utilizzo di set di regole di trasferimento delle chiamate personali mediante regole di trasferimento di base **70**
 - avvio di riunioni immediate in Cisco Unified MeetingPlace **33**
 - avvisi **13**
 - gestione **13**
 - tipi **13**
 - avvisi di mancato recapito **13**
 - informazioni **13**
 - Avvisi di mancato recapito **84**
 - effetto sulle dimensioni della casella postale **84**
 - avvisi di recapito, informazioni **13**
- C**
- calendario **31**
 - elenco riunioni future **31**
 - gestione delle riunioni, informazioni **31**
 - casella postale **83**
 - motivi per il riempimento **83**
 - notifiche di casella piena **83**
 - casella postale piena **83**
 - motivi **83**
- D**
- casella postale piena (*continua*)
 - notifiche **83**
 - casella postale posta **83**
 - dimensioni, informazioni **83**
 - chiamata a Connection **5**
 - chiamate **29, 63, 75, 113–114**
 - annullamento dell'inoltro di tutte le chiamate a Connection **75**
 - dirette, informazioni **63**
 - esecuzione tramite comandi vocali **29, 113–114**
 - indirette, informazioni **63**
 - inoltro di tutte le chiamate a Connection **75**
 - comandi vocali **4, 29, 106, 113–114**
 - elenchi **106**
 - esecuzione di chiamate **29, 113–114**
 - utilizzo **4**
 - Comandi vocali **4**
 - esercitazioni **4**
 - conferme di lettura del messaggio, informazioni **13**
 - contatti remoti, aggiunta a elenchi privati **48**
 - controllo **8, 24**
 - messaggi **8**
 - messaggi eliminati **24**
 - conversazione **3–4, 61, 79–80**
 - informazioni **3**
 - modifica del volume di riproduzione **79**
 - stile del menu, informazioni **61**
 - stile del menu, modifica **61**
 - utilizzo dei comandi vocali **4**
 - utilizzo del tastierino del telefono **4**
 - velocità di riproduzione, modifica **80**
 - conversazione facoltativa 1, menu telefonici e tasti di scelta rapida **94**
 - conversazione standard, menu telefonici e tasti di scelta rapida **85, 89**
 - creazione di elenchi privati **47**
 - Criterio di conservazione dei messaggi, effetto sulle dimensioni della casella postale **83**
- D**
- dirette, informazioni sulle chiamate **63**
 - disabilitazione **73**
 - set di regole Trasferisci tutte **73**
 - disattivazione **37–38, 43, 70–72**
 - messaggi di saluto **38**
 - messaggio di saluto alternativo **37**
 - notifica ai dispositivi **43**

disattivazione (*continua*)
 set di regole di trasferimento delle chiamate personali
 individuali **72**
 utilizzo di set di regole di trasferimento delle chiamate
 personali **71**
 utilizzo di set di regole di trasferimento delle chiamate personali
 mediante regole di trasferimento delle chiamate di
 base **70**
 dispositivi alternativi, aggiunta o eliminazione **58**

E

elenchi di distribuzione, risposta ai messaggi di spedizione **27**
 elenchi privati **47–48, 50–51**
 creazione **47**
 eliminazione **51**
 informazioni **47**
 modifica dei membri **48**
 modifica dei nomi registrati **50**
 Elenchi privati **48**
 aggiunta di contatti remoti **48**
 elenco **31**
 riunioni future **31**
 elenco di priorità di indirizzamento **53**
 informazioni **53**
 modifica **53**
 elenco telefonico, modifica dello stato dell'utente **57**
 eliminazione **23, 48, 51, 58**
 dispositivi alternativi **58**
 elenchi privati **51**
 membri da elenchi privati **48**
 permanente dei messaggi **23**
 esecuzione di chiamate tramite comandi vocali **29, 113–114**
 eseguire l'accesso a Connection **5**
 esercitazioni sui comandi vocali **4**

G

gestione **13, 27, 31**
 avvisi **13**
 messaggi di spedizione **27**
 riunioni, informazioni **31**

I

impostazioni di riproduzione, informazioni **77**
 impostazioni personali **55–57**
 informazioni **55**
 nome registrato, modifica **56**
 PIN, modifica **55**
 stato dell'utente nell'elenco telefonico, modifica **57**
 indicazioni, informazioni **3**
 indirette, informazioni sulle chiamate **63**
 inoltro **12, 75**
 messaggi **12**

inoltro (*continua*)
 tutte le chiamate a Connection **75**
 invio di messaggi vocali **5**

L

lingue **35, 41**
 gestione dei messaggi di saluto in più lingue **35**
 registrazione di messaggi di saluto in altre lingue **41**

M

mappature alternative del tastierino **98, 101, 103**
 menu e tasti di scelta rapida del telefono N **98**
 menu e tasti di scelta rapida del telefono S **103**
 menu e tasti di scelta rapida del telefono X **101**
 menu del telefono **98, 101, 103**
 mappatura alternativa del tastierino N **98**
 mappatura alternativa del tastierino S **103**
 mappatura alternativa del tastierino X **101**
 menu telefonici **85, 89**
 conversazione classica **89**
 conversazione standard **85**
 menu telefonici: **94**
 conversazione facoltativa 1 **94**
 Message Locator, opzione **17**
 messaggi **8, 10, 12, 17–18, 20, 23–24, 27, 77–78, 81**
 broadcast, informazioni **81**
 controllo **8**
 controllo messaggi eliminati **24**
 eliminazione permanente **23**
 informazioni sui messaggi eliminati **23**
 inoltro **12**
 modifica del volume di riproduzione per messaggi individuali **77**
 modifica della velocità di riproduzione di messaggi individuali **78**
 ricerca con l'opzione Message Locator **17**
 ricerca con opzione Phone View **18**
 ricerca con opzione Vai a messaggio **20**
 rispondere ai messaggi di spedizione **27**
 risposta **10**
 messaggi broadcast, informazioni **81**
 messaggi di saluto **35–38, 40–41**
 alternativi, attivazione o disattivazione **37**
 alternativo **35**
 attivazione o disattivazione **38**
 chiusura **35**
 festivo **36**
 gestione in più lingue **35**
 interni **36**
 modifica dell'origine **38**
 nuova registrazione **36**
 Occupato **36**
 origini **38**
 registrazione **38**
 registrazione in lingue non predefinite **41**

messaggi di saluto (*continua*)
 riproduzione di tutti i messaggi 40
 sistema, informazioni 38
 standard 35
 messaggi di spedizione 27
 informazioni 27
 risposta 27
 messaggi eliminati 23–24
 controllo 24
 eliminazione permanente 23
 informazioni 23
 messaggi inoltrati, effetto sulle dimensioni della casella postale 84
 messaggi vocali 5
 invio 5
 Messaggio alternativo 35
 informazioni 35
 messaggio di chiusura, informazioni 35
 messaggio di occupato, informazioni 36
 messaggio di saluto alternativo 37
 attivazione o disattivazione 37
 messaggio di saluto corrente, nuova registrazione 36
 messaggio di saluto del sistema, informazioni 38
 messaggio di saluto festivo, informazioni 36
 messaggio interno, informazioni 36
 messaggio standard, informazioni 35
 messaggi di saluto 35
 informazioni 35
 modifica 38, 44, 48, 50, 53, 55–58, 61, 64, 67, 78–80
 dispositivi alternativi 58
 elenco di priorità di indirizzamento 53
 impostazioni per le regole di trasferimento delle chiamate 64
 membri di elenchi privati 48
 nome registrato 56
 nomi registrati degli elenchi privati 50
 numeri di contatto alternativi 67
 numeri di telefono di notifica 44
 origine dei messaggi saluto 38
 PIN 55
 registrazioni dei messaggi di saluto 38
 stato dell'utente nell'elenco telefonico 57
 stile del menu di conversazione 61
 velocità di riproduzione per la conversazione 80
 velocità di riproduzione per messaggi individuali 78
 volume di riproduzione per la conversazione 79
 modifica: volume di riproduzione per messaggi individuali 77

N

NDR, *Vedere* avvisi di mancato recapito
 nome, *Vedere* nome registrato o nomi alternativi
 nome registrato, modifica 56
 notifica 43–44, 81
 attivazione o disattivazione 43
 informazioni 43
 messaggi broadcast 81
 modifica dei numeri di telefono 44

numeri di contatto alternativi 67
 modifica 67
 numeri di contatto alternativi personali 67
 informazioni 67
 numeri di telefono, modifica dei numeri di notifica 44
 nuova registrazione del messaggio di saluto corrente 36

O

Origini dei messaggi di saluto 38

P

Phone View, opzione 18
 PIN, modifica 55
 prima registrazione, informazioni 1

R

registrazione 38, 41
 messaggi di saluto in lingue non predefinite 41
 messaggi di saluto nella lingua predefinita 38
 registrazione come utente 2
 registrazione, informazioni 1
 regola di trasferimento alternativa, informazioni 63
 regola di trasferimento di chiusura, informazioni 64
 regola di trasferimento standard, informazioni 63
 regole di trasferimento delle chiamate 63–64
 informazioni 63
 modifica delle impostazioni 64
 revisione di membri di elenchi privati 48
 ricerca dei messaggi 17–18, 20
 opzione Message Locator 17
 opzione Phone View 18
 opzione Vai a messaggio 20
 ricerca di messaggi 17
 informazioni 17
 riproduzione di tutti i messaggi di saluto 40
 risposta a messaggi 10
 riunioni 31, 33
 avvio di riunioni immediate in Cisco Unified MeetingPlace 33
 elenco riunioni future 31
 gestione, informazioni 31

S

set di regole, *Vedere* set di regole di trasferimento delle chiamate personali
 set di regole di trasferimento delle chiamate personali 69–72
 attivazione e disattivazione dell'utilizzo 71
 attivazione e disattivazione dell'utilizzo mediante regole di trasferimento di base 70
 attivazione e disattivazione di set individuali 72
 informazioni 69
 stile del menu, modifica 61

stile di input, informazioni **3**

T

tasti di scelta rapida **85, 89, 94, 98, 101, 103**

 conversazione facoltativa 1 **94**

 conversazione standard **85, 89**

 mappatura alternativa del tastierino N **98**

 mappatura alternativa del tastierino S **103**

 mappatura alternativa del tastierino X **101**

tastierino del telefono, utilizzo **4**

tipi di avviso **13**

trasferimento **63**

Vedere anche [regole di trasferimento delle chiamate](#)

Trasferisci tutte, set di regole **73**

 abilitazione e disabilitazione **73**

 informazioni **73**

U

utente, registrazione come **2**

utilizzo **4**

 comandi vocali **4**

 tastierino del telefono **4**

utilizzo di comandi vocali per eseguire chiamate, informazioni **29**

V

Vai a messaggio, opzione **20**

velocità **78**

 riproduzione, modifica per messaggi individuali **78**

velocità di riproduzione **80**

 modifica per la conversazione **80**

volume **77, 79**

 riproduzione, modifica per la conversazione **79**

 riproduzione, modifica per messaggi individuali **77**