

Dieses Handbuch bietet einen Überblick zur Verwendung von Cisco Unified Attendant Console Standard. Ausführliche Hinweise finden Sie in der Hilfe der Anwendung.

## Starten von Cisco Unified Attendant Console Standard

So starten Sie Cisco Unified Attendant Console Standard:

- 1 Doppelklicken Sie auf das Desktopsymbol.
- 2 *Wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:*
  - *Sie arbeiten derzeit nicht in einer Single Sign-On Umgebung.*
  - *Sie arbeiten in einer Single Sign-On Umgebung, haben jedoch Cisco Unified Attendant Console Standard noch nicht für die Nutzung konfiguriert.*
  - *Cisco Unified Attendant Console Standard ist für die Verwendung von Single Sign-On konfiguriert. Sie haben sich bereits angemeldet.*

Der Anmeldebildschirm von Cisco Unified Attendant Console Standard wird angezeigt. Fahren Sie mit Schritt 3 fort.

*Wenn Sie in einer Single Sign-On Umgebung arbeiten, sich jedoch noch nicht bei einer Cisco Unified Communications-Anwendung angemeldet haben, gehen Sie wie folgt vor:*

- a. Wenn Sicherheitswarnungen angezeigt werden, klicken Sie in jeder auf **Ja**.
- b. Geben Sie auf der Single-Sign-On-Anmeldewebsite Ihren **Benutzernamen** und das **Kennwort** ein, und klicken Sie dann auf **Anmelden**.

Der Anmeldebildschirm von Cisco Unified Attendant Console Standard wird angezeigt.

- 3 Im Anmeldebildschirm von Cisco Unified Attendant Console Standard:

*Zum Verwenden der Nummer im Feld fahren Sie mit Schritt 4 fort. So verwenden Sie eine neue Nummer einer Nebenstelle:*

  - a. Geben Sie die Nummer in das Feld ein.
  - b. Wählen Sie eine Nummer aus Liste aus, indem Sie darauf doppelklicken oder indem Sie sie markieren und die **EINGABETASTE** drücken.
- 4 Wenn die Nebenstelle für die Anmeldung zu einem Sammelanschluss gehört, bei dem Sie sich anmelden möchten, wählen Sie **Bei Anmeldung bei Sammelanschlüssen anmelden**.
- 5 Klicken Sie auf **Anmelden** oder drücken Sie die **EINGABETASTE**.

## Öffnen der Online-Hilfe

Um die Online-Hilfe zu öffnen, drücken Sie **F1**.





### Leitungsstatus und Verzeichnis-Anwesenheitsstatus

Die Symbole für den Telefonleitungsstatus werden in den Bereichen „Anrufsteuerung“ und „Verzeichnis“ angezeigt und geben den Status des Operators und der Nebenstellen wieder. Die Symbole für den Anwesenheitsstatus werden in Verzeichnissen angezeigt.

Operator-Leitungsstatus	
Symbol	Status
	Aufgelegt
	Abgehoben
	Bitte nicht stören
	Weitergeleitet
	Außer Funktion


Teilnehmer-Leitungsstatus	
Symbol	Status
	Ruf
	Abgehoben
	Gehalten

Verzeichnis-Leitungsstatus	
Symbol	Status
	Ruf
	Aufgelegt
	Abgehoben
	Bitte nicht stören
	Weitergeleitet


Verzeichnis-Anwesenheitsstatus	
Symbol	Status
	Erreichbar
	Abwesend, nicht sichtbar oder am Apparat
	Bitte nicht stören
	Unbekannt oder offline

### Verwenden allgemein gebräuchlicher Anrufsteuerungen mit der Maus

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie mit der Maus Anrufe getätigt und gesteuert werden. Manchmal stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, diese Vorgänge auszuführen. Hier werden die einfachsten und schnellsten beschrieben. Viele Aktionen können auch über das Hauptmenü oder über Tastaturbefehle ausgeführt werden. Ausführliche Anweisungen zu allen Methoden der Anrufsteuerung finden Sie in der Hilfe der Anwendung.

Vorgang	Aktion mit der Maus	Hauptmenü	Standard-Tastaturbefehl
Ausführen eines Anrufs	Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>Suchen Sie nach der Nebenstellenummer und drücken Sie die <b>EINGABETASTE</b>.</li> <li>Doppelklicken Sie im Bereich „Verzeichnis“ auf den Kontakt, bzw. klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf, klicken Sie auf <b>Wählen</b> und dann entweder auf <b>Telefon</b>, <b>Mobiltelefon</b> oder <b>Telefon privat</b>.</li> <li>Klicken Sie im Bereich „Anrufsteuerung“ auf die gewünschte Leitung, und geben Sie dann über das Tastenfeld die Nummer ein.</li> </ul>	✓	<b>STRG+D</b>
Beenden eines Anrufs	Klicken Sie während des aktiven Anrufs auf <b>Beenden</b> .	✓	<b>STRG+H</b>
Beantworten eines Anrufs	Klicken Sie während des aktiven Anrufs auf <b>Beantworten</b> .	✓	<b>STRG+A</b>
Halten eines Anrufs	Klicken Sie während des aktiven Anrufs auf  .	✓	<b>STRG+L</b>

Vorgang	Aktion mit der Maus	Hauptmenü	Standard-Tastaturbefehl
Fortsetzen eines Anrufs	Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>Klicken Sie während des aktiven Anrufs auf <b>Fortsetzen</b>.</li> <li>Klicken Sie im Bereich „Anrufsteuerung“ auf die Leitung, an der der Anruf gehalten werden soll.</li> </ul>	✓	* (programmierbar)
Stellen eines Anrufs in die Warteschlange	Ziehen Sie den Anruf aus dem Bereich „Anrufsteuerung“ in den Bereich „Auf Warten gestellte Anrufe“.	✓	<b>STRG+P</b>
Abrufen eines auf Warten gestellten Anrufs	Ziehen Sie den Anruf aus dem Bereich „Auf Warten gestellte Anrufe“ in den Bereich „Anrufsteuerung“.	*	* (programmierbar)
Umleiten eines Anrufs	Gehen Sie im Bereich „Anrufsteuerung“ folgendermaßen vor: <ol style="list-style-type: none"> <li>Klicken Sie während des ankommenden Anrufs auf <b>Umleiten</b>.</li> <li>Geben Sie den Namen oder die Nummer des Kontakts in das Suchfeld des Tastenfeldes ein.</li> <li>Wählen Sie in der Liste den Kontakt aus und klicken Sie auf <b>Umleiten</b>.</li> </ol>	*	*
Aktivieren der Rufweiterleitung	Gehen Sie im Bereich „Anrufsteuerung“ folgendermaßen vor: <ol style="list-style-type: none"> <li>Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Operator-Nebenstelle und wählen Sie <b>Weiterleitung aktivieren [Enable FWD]</b> aus.</li> <li>Geben Sie im Suchfeld des Tastenfeldes den Namen oder die Nummer für die Weiterleitung ein und klicken Sie auf <b>Weiterleiten</b>.</li> </ol>	*	*
Deaktivieren der Rufweiterleitung	Klicken Sie im Bereich „Anrufsteuerung“ mit der rechten Maustaste auf die Operator-Nebenstelle und wählen Sie <b>Weiterleitung deaktivieren [Disable FWD]</b> aus.	*	*
Aktivieren von „Bitte nicht stören“	Klicken Sie im Bereich „Anrufsteuerung“ mit der rechten Maustaste auf die Operator-Nebenstelle und wählen Sie <b>„Bitte nicht stören“ aktivieren [Enable DND]</b> aus.	*	*
Deaktivieren von „Bitte nicht stören“	Klicken Sie im Bereich „Anrufsteuerung“ mit der rechten Maustaste auf die Operator-Nebenstelle und wählen Sie <b>„Bitte nicht stören“ deaktivieren [Disable DND]</b> aus.	*	*

Vorgang	Aktion mit der Maus	Hauptmenü	Standard-Tastaturbefehl
Weiterleiten eines Anrufs mit Rücksprache	<p>Gehen Sie im Bereich „Anrufsteuerung“ folgendermaßen vor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Anruf und wählen Sie <b>Weiterleitung mit Rücksprache</b> aus.</li> <li>2 Geben Sie den Namen oder die Nummer des Empfängers in das Suchfeld des Tastenfeldes ein.</li> <li>3 Wählen Sie in der Liste den Empfänger aus und klicken Sie auf <b>Rücksprache</b>.</li> <li>4 Wenn der Empfänger den Anruf empfangen und zugestimmt hat, den Anruf anzunehmen, klicken Sie im Tastenfeld auf <b>Weiterleiten</b>.</li> </ol> <p>Gehen Sie im Verzeichnis folgendermaßen vor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Geben Sie den Namen oder die Nummer des Empfängers in das Suchfeld des Verzeichnisses ein.</li> <li>2 Doppelklicken Sie im Verzeichnis auf den Kontakt, klicken Sie auf <b>Übermittlung mit Rücksprache</b> und anschließend entweder auf <b>Telefon, Mobiltelefon</b> oder <b>Telefon privat</b>. Der Kontakt nimmt den Anruf an.</li> <li>3 Wenn der Kontakt sich mit der Annahme des Anrufs einverstanden erklärt, führen Sie eine direkte Weiterleitung durch (s. u.).</li> </ol>	✓	<b>STRG+T</b>
Weiterleiten eines Anrufs ohne Rücksprache	<p>Ziehen Sie den Anruf aus dem Bereich „Anrufsteuerung“ in den Bereich „Verzeichnis“ und legen Sie ihn auf dem Kontakt ab.</p> <p>Alternativ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Klicken Sie im aktiven Anruf auf das Weiterleitungssymbol .</li> <li>2 Geben Sie den Namen oder die Nummer des Empfängers in das Suchfeld des Tastenfeldes ein.</li> <li>3 Wählen Sie in der Liste den Empfänger aus und klicken Sie auf <b>Weiterleiten</b>.</li> </ol> <p>Alternativ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Geben Sie den Namen oder die Nummer des Empfängers in das Suchfeld des Verzeichnisses ein.</li> <li>2 Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Doppelklicken Sie im Verzeichnis auf den Kontakt, klicken Sie auf <b>Weiterleiten</b> und anschließend entweder auf <b>Telefon, Mobiltelefon</b> oder <b>Telefon privat</b>.</li> <li>– Ziehen Sie den Anruf aus dem Bereich „Anrufsteuerung“ in den Bereich „Verzeichnis“ und legen Sie ihn auf dem Kontakt ab.</li> </ul> </li> </ol>	✓	<b>STRG+X</b>

Vorgang	Aktion mit der Maus	Hauptmenü	Standard-Tastaturbefehl
Direktes Übermitteln eines Anrufs	Gehen Sie im Bereich „Anrufsteuerung“ folgendermaßen vor: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Wählen Sie einen Anruf aus, halten Sie die <b>STRG-Taste</b> gedrückt und wählen Sie den anderen Anruf aus.</li> <li>2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie <b>Direkte Weiterleitung</b> aus.</li> </ol>	✓	<b>STRG+R</b>
Konferenzanrufe	Gehen Sie im Bereich „Anrufsteuerung“ folgendermaßen vor: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den aktiven Anruf und wählen Sie <b>Konferenz</b> aus.</li> <li>2 Geben Sie im Suchfeld des Tastenfelds den Namen oder die Nummer eines Teilnehmers ein, der in die Konferenz aufgenommen werden soll, und klicken Sie auf <b>Wählen</b>.</li> <li>3 Sobald der Teilnehmer abnimmt, klicken Sie im Tastenfeld auf <b>Konferenz</b>. Der Teilnehmer wird zur Telefonkonferenz hinzugefügt.</li> <li>4 Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für jeden weiteren Teilnehmer.</li> </ol> Klicken Sie im Bereich „Verzeichnis“ mit der rechten Maustaste auf einen Anruf: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kontakt, den Sie der Konferenz hinzufügen möchten. Klicken Sie auf <b>Konferenz</b> und dann entweder auf <b>Telefon</b>, <b>Mobiltelefon</b> oder <b>Telefon privat</b>.</li> <li>2 Wenn der Kontakt anruft oder der Anruf angenommen wird, führen Sie die Anrufe zusammen.</li> <li>3 Klicken Sie am Ende der Konferenz im aktiven Konferenzanruf auf <b>Beenden</b>.</li> </ol>	✓	<b>STRG+N</b>
Zusammenführen von Anrufen	Gehen Sie im Bereich „Anrufsteuerung“ folgendermaßen vor: <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Halten Sie die <b>STRG-Taste</b> gedrückt, während ein Anruf ausgewählt ist, und wählen Sie die anderen Anrufe aus, die zusammengeführt werden sollen.</li> <li>2 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Anruf und wählen Sie <b>Zusammenführen</b> aus.</li> </ol>	✓	<b>STRG+J</b>

Vorgang	Aktion mit der Maus	Hauptmenü	Standard-Tastaturbefehl
Weiterleitung eines Anrufs zur Sprachmitteilung	<p>Gehen Sie im Bereich „Anrufsteuerung“ folgendermaßen vor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Anruf und wählen Sie <b>Übermitteln zur Sprachmitteilung</b> aus.</li> <li>2 Geben Sie die Nummer des Kontakts in das Suchfeld des Tastenfeldes ein.</li> <li>3 Wählen Sie den Kontakt aus und klicken Sie dann auf <b>Weiterleiten</b>.</li> </ol>	✓	<b>STRG+O</b>
Senden einer E-Mail an einen Kontakt	<p>Gehen Sie im Bereich „Anrufsteuerung“ folgendermaßen vor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Anruf und wählen Sie dann <b>E-Mail</b> aus.</li> <li>2 Schließen Sie die E-Mail in Ihrem E-Mail-System ab und senden Sie sie.</li> </ol>	✗	✗ (programmierbar)