



Votre téléphone

La figure montre un téléphone IP Cisco 7841.

- ① Indicateur d'appel entrant ou de messagerie vocale
- ② Boutons de ligne et de fonction
- ③ Touches programmables
- ④ Navigation
- ⑤ Attente, Transfert et Conférence
- ⑥ Haut-parleur, Casque et Silence
- ⑦ Messagerie vocale, Applications et Répertoire
- ⑧ Volume

Boutons de ligne et de fonction

Utilisez les boutons de ligne et de fonctions pour afficher les appels sur une ligne, accéder à des fonctions telles que la numérotation rapide et effectuer des tâches telles que la reprise d'un appel en attente.

Les boutons s'allument pour indiquer les états :

- Vert, fixe : la ligne est inactive
- Rouge, fixe : la ligne est en cours d'utilisation
- Rouge, clignotant : appel entrant ou en attente
- Orange, fixe : la ligne n'est pas enregistrée

Passage d'un appel

Composez un numéro et décrochez le combiné.

Réponse à un appel

Appuyez sur le bouton de ligne rouge clignotant.

Mise en attente d'un appel

1. Appuyez sur **Attente** .
2. Pour reprendre un appel en attente, appuyez de nouveau sur la touche **Attente**.

Affichage de vos appels récents

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Faites défiler l'écran et sélectionnez **Récents**.
3. Sélectionnez une ligne à afficher.

Transfert d'un appel à une autre personne

1. Lors d'un appel qui n'est pas en attente, appuyez sur **Transfert** .
2. Composez le numéro de téléphone de l'autre personne.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton **Transfert** (avant que l'interlocuteur ne réponde ou après).

Ajout d'une autre personne à un appel

1. Lors d'un appel actif, appuyez sur **Conférence** .
2. Entrez le numéro de téléphone à composer, puis appuyez sur **Compos**.
3. Une fois l'appel connecté, appuyez de nouveau sur **Conférence**.

Passage d'un appel avec un casque

1. Branchez un casque.
2. Saisissez un numéro sur le clavier.
3. Appuyez sur **Casque** .

Passage d'un appel à l'aide du haut-parleur

1. Saisissez un numéro sur le clavier.
2. Appuyez sur **Haut-parleur** .

Coupure du son

1. Appuyez sur **Silence** .
2. Appuyez à nouveau sur **Silence** pour désactiver cette fonction.

Écoute de vos messages vocaux

Appuyez sur **Messages**  et suivez les invites. Pour consulter les messages d'une ligne spécifique, appuyez d'abord sur le bouton de ligne.

Renvoyer tous les appels

1. Appuyez sur la touche programmable **Transférer**.
2. Composez le numéro auquel vous souhaitez transférer l'appel, puis appuyez sur la touche programmable **Appeler**.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche programmable **Eff.** .

Réglage du volume lors d'un appel

Appuyez en haut ou en bas du bouton **Volume**



pour régler le volume du combiné, du casque ou du haut-parleur lorsque vous êtes en communication.

Réglage du volume de la sonnerie

Appuyez en haut ou en bas du bouton **Volume**



pour régler le volume de la sonnerie lorsque vous n'êtes pas en communication.

Changement de sonnerie

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Préférences utilisateur > Préférences audio > Poste (n) – Tonalité de sonnerie**, où n = numéro de poste.
3. Dans la liste déroulante, sélectionnez une sonnerie et appuyez sur **Écouter** pour entendre un exemple.
4. Appuyez sur **Sélectionner** et **Activer** pour enregistrer une sélection.
5. Appuyez sur **Retour** pour quitter.

Réglage du contraste de l'écran

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Préférences utilisateur > Préférences de l'écran > Niveau de contraste**.
3. Appuyez vers le haut pour augmenter le contraste, ou vers le bas pour le diminuer.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Réglage du rétroéclairage de l'écran (7821, 7841, 7861)

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Préférences utilisateur > Préférences de l'écran > Minuterie du rétro-éclairage**.
3. Appuyez sur **Activé** ou **Désactivé**, ou sélectionnez la durée pendant laquelle le rétroéclairage doit être activé.

Guide de l'utilisateur

L'intégralité du guide de l'utilisateur est disponible sur le site <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

