



Votre téléphone

La figure montre un téléphone IP Cisco 7841.

- ① Appel entrant ou indicateur de messagerie vocale
- ② Touches de ligne et touches de fonction
- ③ Touches de fonction
- ④ Navigation (sonnerie de navigation et touche de sélection)
- ⑤ Mise en garde, Transfert et Conférence
- ⑥ Haut-parleur, Casque et Silence
- ⑦ Messagerie vocale, Applications et Répertoire
- ⑧ Volume

Touches de ligne et touches de fonction

Utilisez les touches de ligne et de fonction pour afficher les appels sur une ligne ou pour accéder à certaines fonctionnalités telles que la Numérotation abrégée.

Les boutons s'illuminent pour indiquer l'état :

- Vert, fixe : appel actif
- Vert, clignotant : appel en garde
- Orange, fixe : ligne privée en cours d'utilisation
- Orange, clignotant : appel entrant
- Rouge, fixe : utilisation de la ligne distante
- Rouge, clignotant : ligne distante en garde

Effectuer un appel

Saisissez un numéro et décrochez le combiné.

Répondre à un appel

Appuyez sur le bouton de ligne orange clignotant.

Placer un appel en garde

1. Appuyez sur **Garde**
2. Pour reprendre un appel en garde, appuyez de nouveau sur la touche **Garde**.

Afficher vos appels récents

1. Appuyez sur **Applications**
2. Faites défiler l'écran et sélectionnez **Récents**.
3. Sélectionnez une ligne à afficher.


Ajouter une autre personne à un appel (7811)

1. À partir d'un appel actif, appuyez sur **Conférence**
2. Appuyez sur **Appels**, sélectionnez un appel en garde, puis appuyez sur **Oui**.


Ajouter une autre personne à un appel (7821, 7841, 7861)

1. À partir d'un appel actif, appuyez sur **Conférence**
2. Sélectionnez un appel en garde et appuyez sur **Oui**.


Transférer un appel à une autre personne

1. À partir d'un appel qui n'a pas été mis en garde, appuyez sur **Transférer** .
2. Entrez le numéro de téléphone de l'autre personne.
3. Appuyez de nouveau sur **Transférer**.


Effectuer un appel avec un casque

1. Branchez un casque.
2. Saisissez un numéro sur le clavier.
3. Appuyez sur **Casque** .


Effectuer un appel avec le haut-parleur

1. Saisissez un numéro sur le clavier.
2. Appuyez sur **Haut-parleur** .

Mettre en sourdine votre audio

1. Appuyez sur **Silence** .
2. Appuyez à nouveau sur **Silence** pour désactiver cette fonction.


Écouter vos messages vocaux

Appuyez sur **Messages**  puis suivez les instructions vocales. Pour consulter les messages d'une ligne particulière, appuyez d'abord sur le bouton de ligne.


Transférer toutes les appels

1. Sélectionnez une ligne et appuyez **Transf. tout**.
2. Composez le numéro auquel les appels seront transférés, ou appuyez sur **Messagerie vocale**.
3. À votre retour, appuyez sur **Renvoi désactivé**.

Régler le volume lors d'un appel

Pour régler le volume du combiné, du casque ou du haut-parleur, appuyez sur **Volume**  vers le haut ou vers le bas lorsque le téléphone est en cours d'utilisation.


Régler le volume de la sonnerie

Appuyez en haut ou en bas du bouton **Volume**  pour régler le volume de sonnerie lorsque le téléphone n'est pas en cours d'utilisation.


Modification de la sonnerie

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionner **Préférences > Sonnerie**.
3. Sélectionnez une ligne.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez une sonnerie et appuyez sur **Écouter** pour entendre un exemple.
5. Appuyez sur **Activer** et **Appliquer** pour enregistrer une sélection.

Régler l'écran Contraste

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Préférences > Contraste**.
3. Appuyez vers le haut pour augmenter le contraste, ou vers le bas pour le réduire.
4. Appuyez sur **Enreg**.

Régler l'écran Rétroéclairage

1. Appuyez sur **Applications** .
2. Sélectionnez **Préférences > Rétroéclairage**.
3. Appuyez sur **Activé** pour activer le rétroéclairage, ou sur **Désactivé** pour le désactiver.

Guide de l'utilisateur

Consultez l'intégralité du guide de l'utilisateur à l'adresse <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html>.

