

Algemene telefoontaken

| | |
|--|--|
| Een gesprek tot stand brengen | Haal de hoorn van de haak voor- of nadat u een nummer kiest. |
| Een nummer opnieuw kiezen | Druk op Herhaal . |
| Tijdens een gesprek overschakelen naar de hoorn | Neem de hoorn van de haak. |
| Tijdens een gesprek overschakelen naar de luidspreker of headset | Druk op  of  en leg de hoorn op de haak. |
| Een gesprek dempen en het dempen opheffen | Druk op  . |
| Gespreksgeschiedenis wissen | Druk op  Gespreksgeschiedenis . |
| Een gesprek in de wachtstand zetten en hervatten | Druk op  om een gesprek in de wachtstand te zetten en druk er opnieuw op om het gesprek te hervatten. |
| Een gesprek doorschakelen naar een nieuw nummer | Druk op  , voer het nummer in en druk er opnieuw op. |
| Een intercomgesprek tot stand brengen | Druk op de toets Intercom en voer zo nodig een nummer in. Spreek na de toon. |
| Een standaardconferentiegerepresentant starten | Druk op  , kies het nummer van de deelnemer en druk opnieuw op. |
| Het belgeluid voor een binnenkomend gesprek uitschakelen | Druk één keer op de toets Volume . |



Cisco en het Cisco-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Cisco en/of van zijn dochterondernemingen in de VS en andere landen. Ga naar de volgende internetpagina voor een lijst met handelsmerken van Cisco: www.cisco.com/go/trademarks. Hier genoemde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van het woord partner impliceert geen partnerschapsrelatie tussen Cisco en enig ander bedrijf. (1110R)

© 2013 Cisco Systems, Inc. Alle rechten voorbehouden.

OL-20187-01



REFERENTIEKAART





Cisco IP Phone 7821, 7841, en 7861 voor Cisco Unified Communications Manager 10.0 (SIP)

Functietoetsen Pictogrammen op het telefoonscherm Knoppen Algemene telefoontaken

Functietoetsen

| | |
|--------------------------|--|
| Al. gspr | Hiermee geeft u gemiste, gevoerde en ontvangen gesprekken weer. |
| Beantw | Hiermee beantwoordt u een gesprek. |
| Toepassen | Hiermee bevestigt u een selectie voor een beltoon. |
| Bellen | Hiermee begint u een gesprek. |
| TrgBlln | Hiermee ontvangt u een melding wanneer een bezet toestel weer beschikbaar is. |
| Annuleren | Hiermee annuleert u een actie of sluit u een scherm af zonder wijzigingen toe te passen. |
| Wissen | Hiermee wist u alle waarden. |
| Verwijderen | Hiermee verwijdert u een invoer uit Gespreksgeschiedenis. |
| Ges. wis | Hiermee verwijdert u een gesprek uit Gespreksgeschiedenis. |
| Details | Hiermee opent u de details voor een gesprek met meerdere deelnemers in de records met gemiste, geplaatste en ontvangen gesprekken. |
| Kiezen | Hiermee kiest u een geselecteerd nummer. |
| Omleiden | Hiermee stuurt u een gesprek door of leidt u dit om naar een voicemailstelsysteem of een voorgesteld telefoonnummer. |
| Bewerken | Hiermee wijzigt u een naam of een e-mailadres. |
| KiezBew | Hiermee wijzigt u een nummer. |
| Afsluiten | Hiermee keert u terug naar het vorige scherm. |
| Dschak./Drsch UIT | Hiermee kunt u doorschakelen van gesprekken instellen of annuleren. |
| GOpn | Hiermee kunt u een gesprek aannemen dat binnenkomt in een andere groep of op een andere lijn. |
| Afmelden | Afmelden bij de persoonlijke telefoonlijst. |
| Meet Me | Hiermee kunt u een Meet-Me-conferentiegerepresentant hosten. |
| Gemist | Hiermee opent u de record met gemiste oproepen. |








| | |
|--|---|
| Meer | Hiermee geeft u aanvullende sneltoetsen weer. |
| Nieuw gesprek | Hiermee kunt u een nieuw gesprek tot stand brengen. |
| OK | Hiermee bevestigt u een selectie. |
| AOpen | Hiermee beantwoordt u een gesprek dat binnenkomt in een bijbehorende groep. |
| Parkeren | Hiermee slaat u een gesprek op. |
| Afspelen | Hiermee speelt u een beltoon af. |
| Opnemen | Hiermee beantwoordt u een gesprek beantwoorden dat binnenkomt op een andere telefoon binnen uw groep. |
| Herhaal | Hiermee kiest u het laatst gekozen nummer opnieuw. |
| Verwijd | Hiermee kunt u een deelnemer uit een conferentiegesprek of een invoer verwijderen. |
| Opslaan | Hiermee slaat u de gekozen instellingen op. |
| Zoeken | Hiermee zoekt u een vermelding in een telefoonlijst. |
| Selecteren | Hiermee selecteert u de gemarkeerde optie. |
| Instellen | Hiermee stelt u een beltoon in. |
| Verzenden | Hiermee voert u gebruikersgegevens in. |
| Wisselen | Hiermee schakelt u tussen twee bestaande gesprekken. |
| Bijwerken | Hiermee werkt u een invoer in de persoonlijke telefoonlijst bij. |
| >> | Hiermee verplaatst u de cursor door ingevoerde tekens. |
|  | Hiermee kunt u tekens verwijderen. |
|  | Hiermee gaat u terug. |

Pictogrammen op het telefoonscherm












| | |
|---|---------------------------------------|
|  | Van de haak |
|  | Op de haak |
|  | Verbonden gesprek |
|  | Binnenkomend gesprek |
|  | Gemiste oproep |
|  | Ontvangen oproep |
|  | Geplaatste oproep |
|  | Gesprek in de wacht/gesprek hervatten |

Funciepictogrammen

(indien deze op uw telefoon beschikbaar zijn)

| | |
|---|--|
|  | Er zijn nieuwe berichten |
|  | Gedeelde lijn in gebruik |
|  | Snelkeuzelijst |
|  | Lijnstatus-indicator: lijn is in gebruik |
|  | Lijnstatus-indicator: lijn is niet-actief |
|  | Lijnstatus-indicator: lijn gaat over |
|  | Lijnstatus-indicator: lijn heeft de status Niet storen |

Knoppen

| | |
|---|-----------------|
|  | Toepassingen |
|  | Contactpersonen |
|  | Berichten |
|  | Doorverbinden |
|  | Wacht/Hervatten |
|  | Conferentie |
|  | Volume |
|  | Luidspreker |
|  | Dempen |
|  | Headset |
|  | Select |

Ga naar het volgende adres voor *Cisco IP-telefoon snelstartgidsen*:
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13220/products_user_guide_list.html