

El telèfon



- ① Trucada entrant o indicador de bústia de veu
- ② Càmera (telèfons IP 8845 i 8865 de Cisco)
- ③ Botons de funció i sessió
- ④ Teclcs programades
- ⑤ Enrere, clúster de navegació (anell i botó **Seleccionar**) i Penjar
- ⑥ Espera, Transferir i Conferència
- ⑦ Auriculars, Altaveu i Silenci
- ⑧ Bústia de veu, Aplicacions i Directori
- ⑨ Volum

Botons de funció i sessió (mode de línia normal)

Utilitzeu els botons de funció (costat esquerre) per visualitzar les trucades a una línia o accedir a les funcions. Utilitzeu els botons de sessió (costat dret) per realitzar tasques com ara reprendre una trucada en espera.

Els botons s'il·luminen per indicar-ne l'estat:

- Verd fix: trucada activa
- Verd intermitent: trucada en espera
- Ambre fix: línia privada en ús
- Ambre intermitent: trucada entrant
- Vermell fix: línia remota en ús
- Vermell intermitent: línia remota en espera

Fer una trucada

Introduïu un número i despengeu l'auricular.

Contestar una trucada

Premeu el botó de línia ambre intermitent.

Posar una trucada en espera

1. Premeu **Espera** .
2. Per reprendre una trucada en espera, torneu a prémer **Espera**.

Veure les trucades recents

1. Premeu **Aplicacions** .
2. Seleccioneu **Recents**.
3. Seleccioneu la línia que vulgueu veure.


Transferir una trucada a una altra persona

1. Quan la trucada no estigui en espera, premeu **Transferir** .
2. Introduïu el número de telèfon de l'altra persona.
3. Torneu a prémer **Transferir**.


Afegir una altra persona a una trucada

1. Quan la trucada connectada no estigui en espera, premeu **Conferència** .
2. Premeu **Trucades actives** per seleccionar una trucada en espera.
3. Torneu a prémer **Conferència**.

Fer una trucada amb auriculars

1. Connecteu uns auriculars.
2. Introduïu un número mitjançant el teclat.
3. Premeu **Auriculars** .

Fer una trucada amb altaveu

1. Introduïu un número mitjançant el teclat.
2. Premeu **Altaveu** .

Silenciar l'àudio


1. Premeu **Silenci** .
2. Premeu **Silenci** un altre cop per tornar a activar el so.

Aturar el vídeo

(Només als telèfons IP 8845 i 8865 de Cisco).

1. Gireu l'obturador de la càmera en el sentit contrari al de les agulles del rellotge per aturar el vídeo.
2. Gireu l'obturador de la càmera en el sentit de les agulles del rellotge per iniciar el vídeo.


Escotar els missatges de veu

Premeu **Missatges**  i seguiu les indicacions de veu. Per comprovar els missatges d'una línia específica, premeu primer el botó de línia.


Desviar totes les trucades

1. Seleccioneu una línia i premeu **Desviar-ho tot**.
2. Marqueu el número al qual voleu fer el desviament o premeu **Bústia de veu**.
3. Per tornar a rebre trucades, premeu **Desviament desactivat**.


Ajustar el volum d'una trucada

Premeu **Volum**  a l'esquerra o a la dreta per ajustar el volum de l'auricular, l'altaveu o els auriculars mentre utilitzeu el telèfon.


Ajustar el volum de la melodia

Premeu **Volum**  a l'esquerra o a la dreta per ajustar el volum de la melodia quan no estiguen utilitzant el telèfon.


Canviar la melodia

1. Premeu **Aplicacions** .
2. Seleccioneu **Configuració > Melodia**.
3. Seleccioneu una línia.
4. Desplaceu-vos per la llista de melodies i premeu **Reprod.** per escoltar-ne una mostra.
5. Premeu **Definir** i **Aplicar** per desar la selecció.

Ajustar la brillantor de la pantalla


1. Premeu **Aplicacions** .
2. Seleccioneu **Configuració > Brillantor**.
3. Premeu el clúster de navegació a l'esquerra per reduir la brillantor, o a la dreta per augmentar-la.
4. Premeu **Guardar**.

Canviar la mida del text

1. Premeu **Aplicacions** .
2. Seleccioneu **Configuració > Mida del text**.
3. Seleccioneu una mida del text.
4. Premeu **Guardar**.

Vincular un dispositiu mòbil

(Només als telèfons IP 8851, 8861 i 8865 de Cisco).

1. Poseu el dispositiu mòbil en mode detectable.
2. Al telèfon IP, premeu **Aplicacions** .
3. Seleccioneu **Bluetooth > Afegir Bluetooth**.
4. Seleccioneu el dispositiu mòbil de la llista de dispositius disponibles per vincular.
5. Verifiqueu la clau de pas al dispositiu mòbil i al telèfon IP.
6. Quan se us demani guardar els contactes del mòbil, trieu si voleu que el contactes i l'històric de trucades del dispositiu mòbil estiguin disponibles al telèfon IP.

Guia de l'usuari

Consulteu la guia de l'usuari completa a <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/products-user-guide-list.html> (en anglès).



Cisco i el logotip de Cisco són marques comercials o marques comercials registrades de Cisco Systems, Inc. i/o els seus afiliats als Estats Units i a altres països. Per veure una llista de les marques comercials de Cisco, aneu a aquesta URL: www.cisco.com/go/trademarks. Les marques comercials de tercers que s'esmenten pertanyen als seus propietaris respectius. L'ús de la paraula "soci" no implica una relació d'associació entre Cisco i l'altra empresa. (1110R)