

Votre téléphone

- ① Barre de voyants lumineux
- ② Ports de microphone filaire
- ③ Barre de mise en sourdine
- ④ Boutons de touches
- ⑤ Barre de navigation et bouton de sélection
- ⑥ Touche de volume

États de la barre de voyants lumineux

La barre de voyants lumineux s'allume pour indiquer l'état :

- Vert, fixe : appel actif
- Vert, clignotant : appel entrant
- Vert, avec des impulsions : appel en attente
- Rouge, fixe : appel mis en sourdine

Passer un appel

Entrez le numéro de téléphone et appuyez sur **Appel**.

Répondre à un appel

Appuyez sur **Répondre**.

Mettre un appel en attente

1. Appuyez sur **Attente**.
2. Pour reprendre un appel en attente, appuyez sur la touche **Reprendre**.

Visualiser vos appels récents

Appuyez sur **Récents** ou appuyez sur la touche de navigation vers le haut.

Visualiser vos favoris

Appuyez sur **Favoris** ou appuyez sur la touche de navigation vers le bas pour afficher vos numéros à numérotation rapide.



Ajouter une autre personne à un appel

1. À partir d'un appel actif, appuyez sur **Conférence**.
2. Saisissez un numéro.
3. (Facultatif) Attendez que le téléphone sonne ou que l'autre personne prenne l'appel.
4. Appuyez sur **Conférence**.

Transférer un appel à une autre personne

1. À partir d'un appel qui n'est pas en attente, appuyez sur **Transfert**.
2. Composez le numéro de téléphone de l'autre personne.
3. (Facultatif) Attendez que le téléphone sonne ou que l'autre personne prenne l'appel.
4. Appuyez de nouveau sur **Transfert**.

Mettre un appel en sourdine

1. Appuyez sur **Silence**  sur le téléphone ou sur **Silence**  sur le microphone d'extension.
2. Appuyez à nouveau sur **Silence** pour désactiver cette fonction.


Écouter des messages vocaux

Appuyez sur **Messages** et suivez les invites.


Renvoyer tous les appels

1. Appuyez sur **Renvoyer tout**.
2. Composez le numéro vers lequel effectuer le renvoi, ou appuyez sur **Message**.
3. Lorsque vous revenez, appuyez sur **Renvoi Dés**.

Régler le volume lors d'un appel

Appuyez en haut ou en bas du bouton **Volume**  pour régler le volume lorsque vous êtes en communication.


Régler le volume de la sonnerie du téléphone

Appuyez en haut ou en bas du bouton **Volume**  pour régler le volume de la sonnerie lorsque vous n'êtes pas en communication.


Modifier la sonnerie

1. Sélectionnez **Paramètres > Préférences > Sonnerie**.
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez une sonnerie et appuyez sur **Écouter** pour entendre un exemple.
3. Appuyez sur la touche **Définir** pour enregistrer une sélection.

Modifier la luminosité

1. Sélectionnez **Paramètres > Préférences > Luminosité**.
2. Appuyez en haut de la barre de navigation  pour augmenter la luminosité, ou en bas pour la réduire.
3. Appuyez sur **Enreg**.

Jumelage d'un microphone sans fil

1. Sélectionnez **Paramètres > Paramètres d'administration > Microphones > Microphone sans fil**.
2. Sélectionnez **Microphone 1** ou **Microphone 2**, puis appuyez sur **Jumeler**.
3. Appuyez sur **Silence**  sur le microphone sans fil jusqu'à ce que le voyant du microphone clignote en blanc.

Annulation du jumelage d'un microphone sans fil

1. Sélectionnez **Paramètres > Paramètres d'administration > Microphones > Microphone sans fil**.
2. Sélectionnez **Microphone 1** ou **Microphone 2**.
3. Appuyez sur **Dissocier** sur l'unité de base.

Rechargement d'un microphone sans fil

1. Placez le microphone dans la station d'accueil de chargement.
2. Si le voyant n'est pas blanc, retirez le microphone et remplacez-le sur son support.

Cisco et le logo Cisco sont des marques ou des marques déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour consulter la liste des marques commerciales de Cisco, visitez www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques mentionnées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du mot "partenaire" n'implique aucune relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1110R)